

Come abilitare Device-Led Conversion (DLC) nell'implementazione CLP (Cisco License On-Prem)?

Introduzione

In questo documento viene fornita una guida dettagliata per abilitare la funzione di conversione Device-Led (DLC) nell'implementazione CLP (Cisco License On-Prem). L'abilitazione di DLC consente la conversione senza problemi delle licenze tradizionali in licenze Smart.

Prerequisiti

Prima di iniziare, verificare di disporre dei seguenti elementi:

- Uno Smart Account Cisco
- Un ID utente e una password CCO validi che hanno accesso allo Smart Account o all'account virtuale.
- Accesso amministrativo a Cisco License On-Prem (CLP)

Passi

Passaggio 1: Accedere al portale delle licenze Cisco locali (CLP) all'indirizzo:
https://<Indirizzo_IP>:8443/admin/#/mainview.

Passaggio 2: Passare all'area di lavoro Gestione licenze dal menu a sinistra.

Passaggio 3: Selezionare il conto locale appropriato dalla scheda Conto locale.

Passaggio 4: Una volta selezionato l'account, nel menu a sinistra vengono visualizzate altre

schede. Passare alla scheda Gestione conto locale

Passaggio 5: In Impostazioni selezionare Impostazioni conversione Led dispositivo.

Passaggio 6: Per attivare la funzione DLC, selezionare la casella Enable device-led conversion to Smart license (Abilita conversione basata su dispositivo in licenza Smart).

Passaggio 7: Selezionare gli account virtuali richiesti dal menu a discesa in cui abilitare il DLC.

Passaggio 8: Fare clic su Apply (Applica).

Risultati fase: La funzionalità di conversione guidata dal dispositivo è ora abilitata per gli account virtuali selezionati.

Q: Dove è possibile visualizzare il registro di tutte le conversioni che si sono verificate nell'account locale selezionato?

A: Per accedere ai registri, eseguire la procedura seguente:

- Passare all'area di lavoro Gestione licenze.
- Selezionare il conto locale rilevante.
- Passare a Cronologia eventi.
- Selezionare Smart License Conversion Log.

Risoluzione dei problemi

Solo Per Uso Esterno Di Clienti/Partner: Seguire queste istruzioni per risolvere il problema. Per ulteriore assistenza, inoltrare una richiesta di assistenza per la licenza tramite [Cisco Support Case Manager](#).

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).