

Come registrare un dispositivo in un'implementazione CLP (Cisco License On-Prem)?

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura dettagliata per registrare i dispositivi in un'implementazione CLP (Cisco License On-Prem).

Prerequisiti

Prima di iniziare, verificare di disporre dei seguenti elementi:

- Uno Smart Account Cisco attivo.
- Un ID utente e una password validi per Cisco.com (CCO) con accesso allo Smart Account o all'account virtuale appropriati.
- Accesso degli amministratori al portale Cisco License On-Prem (CLP).

Passi

Registrazione dispositivo SSL su locale:

Passaggio 1: Per registrare un dispositivo, creare un token all'interno del portale CLP. Consultare la guida:

Come creare un token nella distribuzione CLP (Cisco License On-Prem)?

Passaggio 2: Configurare l'istanza del prodotto. Poiché i metodi di registrazione (CLI o GUI) variano a seconda del prodotto, fare riferimento alla documentazione del prodotto specifica per istruzioni su come configurare la comunicazione con il server locale delle licenze Cisco.

Passaggio 3: Verificare la connettività di rete tra il dispositivo e il server locale utilizzando il comando "Ping" (se applicabile).

Passaggio 4: Eseguire il comando di registrazione sul dispositivo

- CLI: "license smart register idtoken <incolla il token generato dal passaggio 1 precedente>".
- Per un prodotto basato su GUI, utilizzare il token per registrare il dispositivo facendo riferimento alla Guida all'installazione del prodotto.

Passaggio 5: Verificare lo stato della registrazione utilizzando il comando "show license all" (se applicabile)

Risultato passaggio: Nella colonna Registrazione è possibile visualizzare lo stato della registrazione come "Registrato".

Registrazione di Smart Licensing tramite criteri (SLP) / dispositivi CSLU

Passaggio 1: Configurare l'istanza del prodotto. Per istruzioni sulla configurazione della comunicazione con l'ambiente CLP, consultare la documentazione specifica del prodotto.

Recupero dell'URL di trasporto (dalla GUI locale della licenza Cisco)

Passaggio 2: Accedere al portale delle licenze Cisco locali (CLP) all'indirizzo:
[https://\(IP\):8443/admin/#/mainview](https://(IP):8443/admin/#/mainview)

Passaggio 3: Passare all'area di lavoro Gestione licenze dal menu a sinistra.

Passaggio 4: Passare alla scheda Account locale e selezionare l'account in cui verrà registrato il

dispositivo.

Passaggio 5: Passare alla scheda Dispositivi. In Connessioni dispositivi, selezionare Configura gestione dispositivi e token.

Passaggio 6: Individuare il campo URL trasporto CSLU e fare clic sul pulsante Copia. Salvare questo URL, in quanto è necessario per configurare il tipo di trasporto sull'istanza del prodotto.

Passaggio 7: Configurare il tipo di trasporto e l'URL nell'istanza del prodotto. Fare riferimento alla Guida alla configurazione del prodotto per i dettagli su: [Impostazione del tipo di trasporto, dell'URL e dell'intervallo di report. \(consultare la guida alla configurazione\)](#)

Sincronizzazione utilizzo iniziale

Passaggio 1: Sincronizzare l'istanza del prodotto con il portale CLP.

- Dalla CLI dell'istanza del prodotto, immettere `license smart sync {all| local}` in modalità di esecuzione privilegiata.



Nota: Se la modalità di utilità è attivata, il report RUM inviato al CLP viene contrassegnato di conseguenza.

Passaggio 2: Verificare lo stato nell'interfaccia utente CLP selezionando la scheda Gestione licenze > Scegli account locale > Dispositivi > Inventario dispositivi. Nella colonna Stato report utilizzo dovrebbe essere visualizzato quanto segue: Report sull'utilizzo dal dispositivo.

Passaggio 3: Eseguire una sincronizzazione finale per garantire che tutti i dati siano visibili.

Sincronizza le informazioni sull'utilizzo con locali.

Per eseguire questa azione, fare clic su: [Come eseguire la sincronizzazione Cisco License On-Prem \(CLP\) con Cisco License Central \(CLC\)?](#)

Risultati fase: Le informazioni sull'istanza del prodotto e sull'utilizzo della licenza saranno ora visibili nel portale CLP.

Risoluzione dei problemi

Q: Qual è la frequenza con cui un dispositivo invia i report sull'utilizzo all'applicazione locale/CSLU?

A: Per impostazione predefinita, il dispositivo invia report sull'utilizzo ogni 30 giorni. È tuttavia possibile attivare manualmente un report dal dispositivo all'applicazione locale/CSLU in qualsiasi momento eseguendo il comando `license smart sync` all sul dispositivo.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).