# Risoluzione dei problemi relativi all'eccezione della licenza WAE NIMO Flow Collection

Sommario		

## Introduzione

Questo documento descrive la diagnosi e la risoluzione di un'eccezione di licenza che influisce sul processo di aggregazione del flusso NIMO su Cisco WAE.

## Prerequisiti

## Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Architettura Cisco WAE (Wide Area Emulator) e processi di raccolta del flusso
- Informazioni sulle licenze Smart Licensing e sui controlli dei diritti delle licenze su Cisco WAE
- Familiarità con il flusso di lavoro di raccolta NIMO in WAE
- Esperienza con le operazioni di base della riga di comando di Linux sui server WAE

### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Network Management Services (NMS) con WAE (MATE, Cariden, Design, Live, Collector)
- Software WAE versione 7.5.3 (contesto del caso), 7.6.4 (riferimento del documento)
- Server WAE Collector basato su Linux
- Smart Licensing abilitato e configurato per le funzionalità di flusso
- Nessun aggiornamento, aggiunta o eliminazione recente segnalato prima del problema

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Premesse

Cisco WAE (Wide Area Emulator) è una piattaforma della suite Network Management Services

(NMS) progettata per l'analisi della rete, la pianificazione della capacità e la progettazione del traffico. L'agente di raccolta dati NIMO (Netflow Import and Management Operations) è responsabile della raccolta dei dati di flusso, fondamentale per il reporting e l'analisi della rete. Le licenze per le funzionalità di flusso avanzate in WAE vengono gestite tramite Cisco Smart Licensing. Per ogni funzionalità, ad esempio l'aggregazione del flusso o la modellazione della domanda, è necessario disporre di un diritto di licenza appropriato. Durante la raccolta del flusso, WAE verifica la disponibilità e la conformità delle licenze richieste. Una mancata corrispondenza tra il controllo delle licenze del processo di runtime e i diritti di licenza installati può causare errori di raccolta e influire sull'osservabilità della rete.

Questo documento descrive la diagnosi e la risoluzione di un'eccezione di licenza che influisce sul processo di aggregazione del flusso NIMO su WAE Cisco, dove la raccolta del flusso non riesce nonostante la presenza di licenze valide.

## Problema

Errore del server WAE durante il processo di aggregazione del flusso NIMO (flow\_gregate). L'errore è stato costantemente accompagnato da un'eccezione di licenza nei log, specificando che non è stata sottoposta a check-out alcuna licenza per la funzione "MD\_FlowDemand". Nonostante questo, l'output del comando "license\_check" ha mostrato licenze valide e conformi per tutte le funzionalità di flusso rilevanti.

#### Errore di log osservato

```
10-Jun-2025::15:37:20.015 SmartLicenseCb Did-35-Worker-32: - LicenseException: No Licenses checked out com.cisco.wae.sls.exception.LicenseException: No Licenses checked out for feature MD_FlowDemands count: at com.cisco.wae.sls.agent.Agent.verifyEntitlement(Agent.java:427) at com.cisco.wae.sls.actioncb.SmartLicenseCb.verifyentitlement(SmartLicenseCb.java:335) at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor102.invoke(Unknown Source) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorI at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) at com.tailf.dp.annotations.ActionCallbackProxy.action(ActionCallbackProxy.java:125) at com.tailf.dp.DpActionTrans.protoCallback(DpActionTrans.java:316) at com.tailf.dp.DpActionTrans.read(DpActionTrans.java:222) at com.tailf.dp.DpActionTrans.run(DpActionTrans.java:129) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker.run(ThreadPoolExecutor.java:628) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829) at com.tailf.dp.DpThread.run(DpThread.java:42)
```

#### Output stato licenza

Ciononostante, la raccolta NIMO non è stata completata correttamente. L'output dei log e dello stato della licenza indica una potenziale mancata corrispondenza tra il nome della funzionalità utilizzato dal processo di runtime ("MD\_FlowDemands") e il diritto di licenza effettivo installato ("MC\_FlowDemands").

## Soluzione

Il problema è stato risolto riavviando il processo dell'agente di flusso sul server WAE Collector. Dopo il riavvio, la raccolta NIMO è stata completata correttamente e la presenza del file di database risultante ha confermato la risoluzione. Tali iniziative sono state realizzate:

Passaggio 1: Verifica dei log degli errori e dello stato della licenza

Esaminare attentamente i registri WAE per individuare le eccezioni alle licenze e verificare i diritti di licenza installati utilizzando il comando license\_check. Notare eventuali discrepanze nella denominazione delle funzionalità tra i log e le licenze installate.

10-Jun-2025::15:37:20.015 SmartLicenseCb Did-35-Worker-32: - LicenseException: No Licenses checked out

#### Passaggio 2: Riavviare il processo dell'agente di flusso (agent\_flow)

Riavviare il processo responsabile della gestione delle raccolte di flusso nel server WAE. A tale scopo, è possibile utilizzare il comando del servizio o lo script di riavvio del processo appropriato (la sintassi effettiva del comando dipende dalla distribuzione e non è specificata nei dati della richiesta).

# Placeholder: Insert the actual service restart command for agent\_flow based on your system environmen

#### Passaggio 3: Convalida completamento raccolta NIMO

Verificare la corretta creazione del database di aggregazione di flusso, che conferma che la raccolta NIMO è stata completata senza eccezioni di licenza.

#### Passaggio 4: Monitoraggio del sistema

Dopo aver applicato la correzione, monitorare il sistema WAE per almeno una settimana per assicurarsi che il problema non si verifichi di nuovo e che le raccolte di flusso continuino a funzionare come previsto.

# Monitoring is performed via normal operational procedures. No specific command output provided.

#### Causa

La causa principale sembra essere un problema temporaneo nel processo dell'agente di flusso che ha causato un'eccezione nel controllo della licenza. Nonostante fossero presenti diritti di licenza validi e conformi per "MC\_FlowDemands", il processo di runtime non è stato in grado di estrarre la licenza richiesta per "MD\_FlowDemands". Il riavvio del processo dell'agente di flusso ha risolto la mancata corrispondenza e ha ripristinato il normale funzionamento. Non è stato identificato alcun problema persistente di configurazione o diritto.

## Informazioni correlate

Supporto tecnico Cisco e download

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l' accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).