

# Impostazione dell'intervallo di tempo sugli switch gestiti serie 300 e 500

## Obiettivo:

La funzione Intervallo di tempo (Time Range) dei dispositivi serie SG200, SG300 e SG500 può essere definita e associata a determinati tipi di comandi per limitare il dominio a un determinato intervallo di tempo. Gli intervalli di tempo possono essere applicati agli ACL, all'autenticazione della porta 802.1X, allo stato della porta e all'alimentazione su Ethernet basata sul tempo. I due tipi di intervalli di tempo sono assoluti e ricorrenti. L'intervallo di tempo assoluto inizia in una data specificata e non terminerà mai a meno che non venga specificata una data specifica. Pertanto, questo parametro non può contenere elementi ricorrenti. L'intervallo di tempo ricorrente contiene un elemento che, quando aggiunto all'intervallo di tempo assoluto, inizia e termina su base ricorrente.

Lo scopo di questo documento è mostrare come impostare un intervallo di tempo sugli switch serie SG200, SG300 e SG500.

## Dispositivi interessati:

- Cisco Small Business serie 200, 300 e 500 Managed Switch

## Versioni software:

- 1.3.0.59

## Impostazione dell'intervallo di tempo assoluto:

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Impostazioni ora > Intervallo di tempo**. Viene visualizzata la pagina *Intervallo di tempo*:



The screenshot shows the 'Time Range' configuration page. At the top, there is a 'Time Range Table' with a table header containing 'Time Range Name', 'Absolute Starting Time', and 'Absolute Ending Time'. Below the header, it states '0 results found.' There are three buttons: 'Add...', 'Edit...', and 'Delete'. At the bottom of the table area, there is a 'Recurring Range' button.

Passaggio 2. Per aggiungere un nuovo intervallo di tempo, fare clic su **Aggiungi**.

## Time Range

Time Range Table			
<input type="checkbox"/>	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
0 results found.			
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>			
<input type="button" value="Recurring Range"/>			

Passaggio 3. Inserire un nuovo nome di intervallo di tempo nel campo *Nome intervallo di tempo*.

Time Range Name:  (0/32 Characters Used)

Absolute Starting Time:
  Immediate
  Date
 


 Time 

 HH:MM

Absolute Ending Time:
  Infinite
  Date
 


 Time 

 HH:MM

Passaggio 4. Nel campo *Ora di inizio assoluta* scegliere la seguente opzione applicabile al dispositivo:

- Immediato - Selezionare l'intervallo di tempo da iniziare immediatamente.
- Data, ora: immettere la data e l'ora di inizio dell'intervallo di tempo.

(0/32 Characters Used)

Absolute Starting Time:  Immediate  
 Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM

Absolute Ending Time:  Infinite  
 Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM

Passaggio 5. Nel campo *Absolute Ending Time* (Tempo finale assoluto) scegliere la seguente opzione applicabile al dispositivo:

- Immediato - Selezionare l'intervallo di tempo da iniziare immediatamente.
- Data, ora: immettere la data e l'ora di inizio dell'intervallo di tempo.

(0/32 Characters Used)

Absolute Starting Time:  Immediate  
 Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM

Absolute Ending Time:  Infinite  
 Date 2010 Jan 01 Time 00 00 HH:MM

## Impostazione dell'intervallo di tempo ricorrente:

Passaggio 1. Passare ad **Amministrazione > Impostazioni ora > Intervallo ricorrente**. Viene visualizzata la pagina *Intervallo ricorrente*.

**Recurring Range**

**Recurring Range Table**

Filter: *Time Range Name* equals to NewTimeRange

Recurring Starting Time  Recurring Ending Time

0 results found.

Passaggio 2. Selezionare l'intervallo di tempo assoluto dal menu a discesa per aggiungere l'intervallo ricorrente.

Recurring Range

Recurring Range Table

Filter: *Time Range Name* equals to

Recurring Starting Time  Recurring Ending Time

0 results found.

Passaggio 3. Per aggiungere un nuovo intervallo di tempo ricorrente, fare clic su **Aggiungi**.

Recurring Range

Recurring Range Table

Filter: *Time Range Name* equals to

Recurring Starting Time  Recurring Ending Time

0 results found.

Passo 4: nel campo *Ora inizio ricorrente* inserire la data e l'ora di inizio dell'intervallo di tempo su base periodica.

Time Range Name:

Recurring Starting Time: Day of the Week  Time   HH:MM

Recurring Ending Time: Day of the Week  Time   HH:MM

Passaggio 5. Nel campo *Ora fine ricorrente*, inserire la data e l'ora in cui l'intervallo di tempo termina su base periodica.

Time Range Name: NewTimeRange

Recurring Starting Time: Day of the Week  Time   HH:MM

Recurring Ending Time: Day of the Week  Time   HH:MM

Passaggio 6. Fare clic su **Applica**.

Time Range Name: NewTimeRange

Recurring Starting Time: Day of the Week  Time   HH:MM

Recurring Ending Time: Day of the Week  Time   HH:MM