

Informazioni per l'utente sulla scheda di rete SPA100 Series Phone

Obiettivo

Le informazioni sull'abbonato vengono usate per sapere chi sono gli utenti su entrambe le estremità della linea. L'uso di questa funzione rende più semplice la comunicazione tra i due utenti. In questo articolo viene spiegato come configurare le informazioni per gli utenti sull'adattatore per telefono analogico serie SPA100.

Dispositivi interessati

SPA112
SPA122

Versione del software

·1.3.2 (2014)

Impostazioni informazioni sottoscrittore

Passaggio 1. Accedere all'utilità di configurazione della scheda telefonica e scegliere **Voce > Linea1** o **Linea2**. Viene visualizzata la pagina *Linea 1*:

The screenshot shows the 'Line 1' configuration page with the following sections and fields:

- Call Feature Settings:**
 - Blind Attn-Xfer Enable: no
 - Xfer When Hangup Conf: yes
 - Conference Bridge Ports: 3
 - Emergency Number: [text field]
 - MOH Server: [text field]
 - Conference Bridge URL: [text field]
 - Enable IP Dialing: no
 - Mailbox ID: [text field]
- Proxy and Registration:**
 - Proxy: [text field]
 - Outbound Proxy: [text field]
 - Use Outbound Proxy: no
 - Register: yes
 - Register Expires: 3600
 - Use DNS SRV: no
 - Proxy Fallback Intvl: 3600
 - Mailbox Subscribe URL: [text field]
 - Use OB Proxy In Dialog: yes
 - Make Call Without Reg: no
 - Ans Call Without Reg: no
 - DNS SRV Auto Prefix: no
 - Proxy Redundancy Method: Normal
 - Mailbox Subscribe Expires: 2147483647
- Subscriber Information (highlighted with a red box):**
 - Display Name: [text field]
 - Password: [text field]
 - Auth ID: [text field]
 - User ID: [text field]
 - Use Auth ID: no
 - Resident Online Number: [text field]
- Supplementary Service Subscription:**
 - Call Waiting Serv: yes
 - Block CID Serv: yes

Buttons at the bottom: Submit, Cancel, Refresh.

Nota: La configurazione delle informazioni dell'utente effettuata sulla Linea 1 è applicabile alla Linea 2.

| Subscriber Information | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Display Name: | <input type="text" value="User"/> | User ID: | <input type="text" value="12"/> |
| Password: | <input type="text" value="Pass1"/> | Use Auth ID: | <input type="text" value="yes"/> |
| Auth ID: | <input type="text" value="user1"/> | Resident Online Number: | <input type="text" value="555-0100"/> |

Passaggio 2. Immettere il nome dell'ID chiamante nel campo Nome visualizzato.

Passaggio 3. Inserire l'ID utente nel campo ID utente.

Passaggio 4. Immettere la password nel campo Password.

Passaggio 5. (Facoltativo) Scegliere **Sì** nell'elenco a discesa Usa ID autenticazione per immettere l'ID e la password di autenticazione per l'autenticazione SIP. In caso contrario, scegliere **No** per utilizzare l'ID utente e la password.

Nota: Se si sceglie No, andare al passaggio 7.

Passaggio 6. Immettere l'ID di autenticazione per l'autenticazione SIP nel campo ID autenticazione.

Passaggio 7. Inserisci un numero Skype online valido nel campo Numero online residente in modo che le chiamate effettuate al numero Skype facciano squillare il telefono.

Passaggio 8. Fare clic su **Invia** se sono state completate le impostazioni consigliate necessarie oppure fare clic su **Aggiorna** per visualizzare le nuove informazioni richieste.