

La licenza della linea SERVER deve contenere il messaggio di errore "this_host ANY" per la risoluzione dei problemi degli switch Nexus serie 7000

Sommario

[Introduzione](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto un problema rilevato durante l'installazione di una licenza su uno switch Cisco Nexus serie 7000 e viene fornita una soluzione al problema.

Problema

Quando si tenta di installare una licenza su uno switch Nexus serie 7000 con il comando **install license**, lo switch restituisce il seguente errore:

```
Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"
```

Soluzione

Questo errore indica che esiste un problema di formattazione con il file di licenza, in genere con caratteri di ritorno a capo mancanti. Per risolvere il problema, modificare il file di licenza con la seguente procedura:

1. Aprire il file **.lic** con un editor di testo.
2. Copiare e incollare il contenuto del file in un nuovo file di testo.
3. Assicurarsi che il testo sia formattato in modo simile al seguente:

```
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
VENDOR_STRING=
```

```
\
HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxxx \
NOTICE="
```

```
" SIGN=xxxxxxxx
```

Nota: Nel software di licenza, i ritorni a capo devono essere utilizzati dopo "ANY" e "cisco" prima che inizi "INCREMENT" (INCREMENTO).

4. Salvare il file come tipo **tutti i file** (codifica ANSI).
5. Copiare il nuovo file sul bootflash dello switch e tentare di installarlo nuovamente con il comando **install license**. **Nota:** Con il software Nexus Operating System (NX-OS) versione 6.2 e successive, lo switch corregge automaticamente la formattazione del file della licenza prima di procedere all'installazione della licenza quando il comando **install license** viene eseguito con la parola chiave **format** opzionale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'ID bug Cisco [CSCtg89835](#) - Il file della licenza deve funzionare anche se elaborato tramite un MAC.