

E&M Cable Pinouts per il collegamento di Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC a Lucent PBX G3R E&M Trunk

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Pinout](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo documento descrive le prese di corrente per cavi E&M che collegano una scheda di interfaccia voce (VIC) Cisco 1750/2600/3600 E&M a un trunk E&M Lucent PBX G3R.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

Pinout

Nota: Lucent G3R PBX ty1-stan e ty5 interagiscono con Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC.

Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent-----
Router Pins PBX

	1 --	
M	2 -- 6	M
R	3 -- 4	TA
R1	4 -- 1	RA
T1	5 -- 2	RB
T	6 -- 5	TB
E	7 -- 3	E
	8 --	

Informazioni correlate

- [Supporto alla tecnologia vocale](#)
- [Supporto ai prodotti voce e Unified Communications](#)
- [Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony](#)
- [Supporto tecnico – Cisco Systems](#)