

Tidal Enterprise Orchestrator : Windows のイベント トリガーが登録されない

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[Windows 2008](#)

[Windows 2003](#)

[関連情報](#)

概要

別の Windows サーバの Windows イベントを監視するように試みるときイベント トリガーは登録しません。

前提条件

[使用するコンポーネント](#)

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 または それ以降
- Windows トリガー

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

問題

Windows イベント トリガーは TEO サーバと登録しません。このエラーメッセージは見られるかもしれませんが:

```
The RPC server is unavailable.  
(Exception from HRESULT: 0x800706BA)
```

解決策

3 つの WMI ファイアウォール ルールはファイアウォールによって道を許可するために有効にす

る必要があります。この設定は TEO サーバで行う必要があります。

Windows 2008

Windows 2008 のためのこれらのステップを実行して下さい:

1. [Start] > [Server Manager] の順にクリックします。
2. >受信ルールは設定 > ウィンドウ ファイアウォールに行きます。
3. それらのこれらのコンポーネント、右クリックおよびルールの割り当てイネーブルの受信を許可するため:WMI (Async で) WMI (DCOM で) WMI (WMI で)

Windows 2003

Windows 2003 のためのこれらのステップを実行して下さい:

1. >ウィンドウ ファイアウォールを Start > Control Panel の順にクリックして下さい。
2. 例外タブをクリックし、WMI チェックボックスを選択し、『OK』をクリックして下さい。
。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)