

Cisco License On-Prem(CLP)導入でDevice-Led Conversion(DLC)を有効にするにはどうすればよいですか。

はじめに

このドキュメントでは、シスコライセンスオンプレミス(CLP)導入環境でデバイス主導の変換(DLC)機能を有効にするための手順を説明します。DLCを有効にすると、従来のライセンスをスマートライセンスにシームレスに変換できます。

前提条件

開始する前に、次の点を確認してください。

- シスコスマートアカウント
- スマートアカウントまたは仮想アカウントにアクセスできる有効なCCOユーザIDとパスワード。
- Cisco License On-Prem(CLP)への管理者アクセス

手順

ステップ1: https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainviewからシスコライセンスオンプレミス(CLP)ポータルにアクセスします。

ステップ2: 左側のメニューからLicensingワークスペースに移動します。

ステップ3: オンプレミスアカウントタブで、適切なオンプレミスアカウントを選択します。

ステップ4: アカウントを選択すると、左側のメニューに追加のタブが表示されます。On-Prem

Account Managementタブに移動します

ステップ5：設定でデバイスLed変換設定を選択します。

ステップ6:Enable device-led conversion to Smart licenseというラベルのボックスをオンにして、DLC機能をアクティブにします。

ステップ7:DLCを有効にする必要がある仮想アカウントをドロップダウンメニューから選択します。

ステップ8:Applyをクリックします。

ステップの結果：選択した仮想アカウントに対して、デバイス主導の変換機能が有効になりました。

Q：選択したオンプレミスアカウントで発生したすべての変換のログはどこで確認できますか。

A：ログにアクセスするには、次の手順を実行します。

- [ライセンス]ワークスペースに移動します。
- 該当するオンプレミスアカウントを選択します。
- 「イベント履歴」にナビゲートします。
- 「スマートライセンス変換ログ」を選択します。

トラブルシューティング

外部のお客様/パートナー様専用：次の手順に従って問題を解決してください。さらにサポートが必要な場合は、[Cisco Support Case Manager](#)からライセンスサポートのリクエストを開始してください。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。