

NCS1001をSW 7.10.1から25.4.1にアップグレードする方法

内容

[はじめに](#)

[7.10.1から25.4.1にアップグレードするためにNCS1001に必須のブリッジSMUインストール](#)

はじめに

このドキュメントでは、NCS1001をSW 7.10.1から25.4.1にアップグレードする手順について説明します。

7.10.1から25.4.1にアップグレードするためにNCS1001に必須のブリッジSMUインストール

ノードを7.10.1から25.4.1にアップグレードする場合、これらのSMUが7.10.1にインストールされていないと、「DISK space not available」の問題が発生することがあります。

```
ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.
```

この問題の原因は空き容量にあるのではなく、十分な空き容量が表示される場合は、show media location allコマンドを使用してCLIから確認する必要があります。しかし、それでもエラーは発生しました。

```
RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all
```

```
Mon Feb 16 19:15:25.546 CET
```

```
Media Info for Location: node0_RP0_CPU0
```

Partition	Size	Used	Percent	Avail

rootfs:	3.9G	1.5G	39%	2.3G
apphost:	3.7G	7.7M	1%	3.5G
harddisk:	2.9G	18M	1%	2.8G
log:	992M	100M	11%	826M
config:	459M	1.9M	1%	423M
disk0:	992M	3.1M	1%	922M

NCS1001を7.10.1から25.4.1にアップグレードするためのブリッジSMUがあります。このブリッジSMUは、Cisco IOS®にアップグレードする前に、リリース7.10.1にインストールする必要があります。

アップグレードマトリックスは参照用にここに「ro reference」が指定されており、表「Software upgrade matrix」にはSMUを追加する必要がある不具合に関する説明が記載されています。

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html>

不具合の詳細については、次のリンクをクリックしてください。

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232>

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218>

SMUは次のポータルからダウンロードできます。

SMU Portal 7.10.1

<https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1>

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

両方のブリッジSMUがコミットされたら、ボックス内で宛先ソフトウェアバージョン25.4.1 Cisco IOSのインストールに進むことができます。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。