

プロキシ再起動後に、バージョン 7.2 での ASA が WSA へトラフィックをリダイレクトしなくなる

目次

質問：

プロキシの再起動または WSA と ASA 間の一時的な通信中断の後、ASA が WSA にトラフィックをリダイレクトしない

環境：

- Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA)
- 7.2(4.35) 以前の ASA バージョン
- WCCP

バージョン 7.2(4.35) より前の ASA は Cisco 障害 [CSCsy82260](#) の影響を受けます。このバグにより、WSA プロキシが再起動した後、ASA はトラフィックのリダイレクトを停止します。

これは ASA OS バージョン 7.2(4.35)、8.0(4.34)、8.1(2.25)、および 8.2(1.10) で解決されています。

注:

ASA をアップグレードできない場合、すぐに行える回避策は、ASA から WCCP インターフェイスコマンドを削除し、再適用することです。

WCCP インターフェイス設定を削除するコマンドは次のとおりです。 *no wccp interface*

<Interface-name> <service-ID> redirect in

WCCP インターフェイス設定を再追加するコマンドは次のとおりです。 *wccp interface*

<Interface-name> <service-ID> redirect in