Cisco Business Mobile Appを使用したファーム ウェアのアップグレード

目的

このドキュメントの目的は、Cisco Business Mobileアプリケーションを使用して、ネットワーク内のCisco Businessデバイスのファームウェアをアップグレードする方法 を示すことです。

概要

Cisco Business Mobileアプリケーションを使用すると、モバイルデバイスからネット ワーク内のサポート対象のCisco Businessスイッチおよびワイヤレスアクセスポイン トを導入および管理できます。

Cisco Business Mobileアプリケーションを使用すると、Cisco Businessデバイスのファームウェアを簡単にアップグレードできます。

もっと知るために、読み続けなさい!

該当するソフトウェア |バージョン

• Cisco Business Mobileアプリケーション | 1.0.24 (App Storeへのリンク)

Cisco Business Mobileアプリケーションのシステム要件

Cisco Business Mobileアプリケーションは、iOSバージョン13.0以降を実行するApple iOSベースのデバイスでサポートされています。

Cisco Business Mobileアプリケーションでは、次のシスコビジネスデバイスを管理できます。

- Cisco Business 220 シリーズ スマートスイッチ
- Cisco Business 250 シリーズ スマートスイッチ
- Cisco Business 350 シリーズ マネージドスイッチ
- Cisco Business 100シリーズアクセスポイント
- Cisco Business 100シリーズメッシュエクステンダ
- Cisco Business 200シリーズアクセスポイント

Upgrade Firmware

作業の中断を避けるために、営業時間外にファームウェアをアップグレードすること をお勧めします。 Cisco Business Mobileアプリケーションを開きます。



手順2

[ネットワークデバイス]を選択します。

All Sites	Lab			
N Vincent Ave	N Vincent Ave, Sioux Falls, SD, United States			
CRITICAL ISSUES Check notifications. Something need your immediate attention.				
Information updated ri	ight now. Pull down to refresh			
谷 Network Settings	Add Devices			
Networks & Devices				
1 WiFi Networks	% 1 Wired Networks			
↓↑ 4 Network Devices	1 Offline3 Online			
Usage				
1 Clients Connected	C Most used app icloud			
Performance				
点 All Sites 手順 3	? Help More			

ファームウェアをアップグレードするデバイスを選択します。この例では、 CBS350スイ**ッチが**選択されています。

< Lab	Devices
÷	
Add Device	CBS220-16P-2G Switch303FBB
	No Notifications
Online CBS350-24FP-4X CBS350	CBS250-24PP-4G switche42390
0 1	① 1
	Ţ
All Sites	PHelp More
手順 4	

(オプション)デバイスの現在のファームウェアバージョンを表示するには、[詳細]ボ タンを**クリック**します。

Contract	CBS350	% Actions
	 Online Switch CBS350-24FP-4X 192.168.1.126 	More
Information	updated right now. Pull dow	vn to refresh
1 Notificatio	ns	<u></u> 1
Connections		
□ 1 ^{/28}	Connected Ports	
Power Usage		
仔 Total Po 仔 Power U	wer Allotted 370 Watts sed 0 Watts	

現在のソフトウェアバージョンは、[デバイス情報(*Device Information)*]セクションに表示されます。



ファームウェアをアップグレードするには、[アクション]ボ**タンを選**択します。

Contract	CBS350	X Actions
	 Online Switch CBS350-24FP-4X 192.168.1.126 	More
Information	updated right now. Pull d	own to refresh
\bigcirc 1 Notificatio	ns	<u></u> 1
Connections		
1/28	Connected Ports	
Power Usage		
G Total Po	wer Allotted 370 Wat	ts
G Power U	sed 0 Watts	

手順 6

[Upgrade firmware]をクリックします。

CBS350

Actions

These are different actions that you can take on the device

Backup & Restore

Edit device details

Reboot

Upgrade firmware



×	Firmware Upgrade		
Firmwa	Firmware Upgrade		
The followin available.	The following device has firmware upgrade available.		
CBS350	0		
Serial Nur	mber: FC T		
5	1 House Hannes warms fill is send to		
Can	ncel Upgrade		

手順8

[確認]をクリックして続行します。



\sim	Firmware Upgrade	
Uр _{Мау}	odating Firmware	
-	CBS350 Serial Number : FO T OS Version : 3.0.0.69	
	Downloading image	25%
	Updating Firmware.Do not quit or minimize the app till it's done	



アップグレードプロセスが完了すると、通知が表示されます。[Done] をクリックしま す。



Done! Your firmware has been updated

CBS350 Updated to 3.1.0.57 from 3.0.0.69

Done	



シンプルで簡単です。Cisco Business Mobileアプリケーションを使用して、すべての デバイスを最新のファームウェアにアップデートし、ネットワークの高パフォーマン スを実現します。

Cisco Business Mobileアプリケーションに関する詳細な記事をお探しですか。これ以 上見ないで!次のいずれかのタグをクリックすると、そのトピックに直接移動します 。楽しんで!

<u>概要 ゼロデイ トラブルシューティング デバイス管理 ヘルプページ デバイスのリブート デバッ</u> グログ