

# RV180 および RV180W の MAC アドレス フィルタリングの設定

## 目的

MAC アドレス フィルタリングは既知 マシンかデバイスから来るトラフィックをブロックするか、または可能にすることを可能にします。特定のMACアドレスから入るトラフィックはそれからそれに権限をブロックするか、または与えることを選択したかどうかに基づいていましたフィルタリングされます。

この資料に Cisco RV180 および RV180W ルータの MAC アドレス フィルタリングを設定する方法を説明されています。

## 適当なデバイス

- RV180
- RV180W

## 手順

### MAC アドレス フィルタリングの設定

ステップ 1 : Ciscoルータのグラフィカル ユーザ インターフェイス ( GUI ) を使用する、ファイアウォール > 詳細設定 > MAC フィルタリングを選択して下さい。

呼び出します。 MAC アドレス フィルタリングを有効にするために **Enable** チェックボックスをチェックして下さい。 MAC アドレス フィルタリングを無効にするためにチェックボックスのチェックを外して下さい。

MAC Filtering

MAC Filtering Settings

Source MAC Address Filtering:  Enable

Policy for MAC Addresses Listed Below:  Block and Allow the Rest  
 Allow and Block the Rest

MAC Address Table

<input type="checkbox"/>	MAC Addresses	Description
<input type="checkbox"/>	0 results found	

Add Delete

Save Cancel

ステップ 3.設定を保存し、アップデートするために『SAVE』 をクリックして下さい。

ステップ 4 MAC アドレス フィルタリングを有効に することを選択する場合 **MAC Address** フィールドのためのポリシーの次のいずれかのオプションを選択して下さい:

- ブロックし、割り当てて下さい他—特定のMACアドレスから来るトラフィックをブロックし、トラフィックを許可する他のすべてのアドレスからこのオプションを選択して下さい。
- 割り当て、ブロックして下さい他—特定のMACアドレスから来るトラフィックを許可し、トラフィックをブロックする他のすべてのアドレスからこのオプションを選択して下さい。

**MAC Filtering**

**MAC Filtering Settings**

Source MAC Address Filtering:  Enable

Policy for MAC Addresses Listed Below:  Block and Allow the Rest  
 Allow and Block the Rest

**MAC Address Table**

<input type="checkbox"/>	MAC Addresses	Description
<input type="checkbox"/>	0 results found	

ステップ 5. MAC アドレス 表で『Add』 をクリックして下さい。

**MAC Filtering**

**MAC Filtering Settings**

Source MAC Address Filtering:  Enable

Policy for MAC Addresses Listed Below:  Block and Allow the Rest  
 Allow and Block the Rest

**MAC Address Table**

<input type="checkbox"/>	MAC Addresses	Description
<input type="checkbox"/>	0 results found	

ステップ 6.表に追加するために MAC アドレスおよび説明を入力して下さい。

### MAC Filtering

**MAC Filtering Settings**

Source MAC Address Filtering:  Enable

Policy for MAC Addresses Listed Below:  Block and Allow the Rest  
 Allow and Block the Rest

**MAC Address Table**

<input type="checkbox"/>	MAC Addresses	Description
<input type="checkbox"/>	0 results found	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Please click 'Save' button to take Add/Edit/Delete Operation into effect

ステップ7. 『SAVE』 をクリックして下さい。割り当てるか、またはブロックするために各アドレスのためのステップ6および7を繰り返して下さい。

ステップ8.変更すべてを保存するために『SAVE』 をクリックして下さい。