

CVR100W VPNルーターのWiFi Protected Setup(WPS)

目的

WiFi Protected Setup(WPS)は、WPS対応デバイスとワイヤレスネットワーク間の接続をすばやく簡単にセットアップできます。ワイヤレスデバイスは、WPSを使用してネットワークに簡単に安全に接続できます。WPSは、管理者がワイヤレスローカルエリアネットワークのセキュリティを設定および設定するのに費やす時間を短縮するのに役立ちます。

この記事では、CVR100W VPNルーターでWPSを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- ・ CVR100W VPNルーター

[Software Version]

- ・1.0.1.19

WPS設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Wireless] > [WPS]を選択します。[WPS]ページが開きます。


WPS

Wi-Fi Protected Setup™

SSID: cisco-4D61

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter Device PIN below in your client device.

Device PIN Status: Active

Device PIN:

PIN Lifetime: ▼

Wi-Fi Protected Setup Status: Configured

Network Name (SSID): cisco-4D61

Security: WPA2-Personal

ステップ2:[Edit]をクリックして、WPS設定が適用されるサービスセット識別子(SSID)を変更します。SSIDはワイヤレスネットワークを識別します。デフォルトのSSIDはSSID1です。

注：[Edit]ボタンがグレー表示されている場合は、「CVR100W VPNルータの基本的なワイヤレス設定の設定」の記事を参照して無線を有効にしてください。

ステップ3:WPS方式を選択します。3つのオプションがあります。

- ・ WPS Method 1：クライアントデバイスにWPSボタンがある場合に使用します
- ・ WPS Method 2：クライアントデバイスにWPSのPIN番号がある場合に使用します。
- ・ WPS Method 3：このオプションは、CVR100W VPNルータのPIN番号がクライアントデバイスから要求された場合に使用します。

WPS方式1

ステップ1：リモートデバイスに物理的に配置されているWi-Fi Protected Setupボタンを押します。

Wi-Fi Protected Setup™

SSID: Cisco-4D61

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter Device PIN below in your client device.

Device PIN Status: Active

Device PIN:

PIN Lifetime:

ステップ2：このページのWPSボタンをクリックするか、CVR100W VPNルータのトップパネルにあるWPSボタンを押します。

注：CVR100W VPNルータの基本的なワイヤレス設定の設定を参照して、リモートデバイスの基本的なワイヤレス設定を設定し、SSIDをWPSボタンに関連付けてください。

ワイヤレス保護セットアップの詳細な手順については、クライアントデバイスまたはクライアントデバイスのドキュメントを参照してください。


WPS方式2

Wi-Fi Protected Setup™

SSID: Cisco-4D61

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter Device PIN below in your client device.

Device PIN Status: Active

Device PIN:

PIN Lifetime: ▼

ステップ1:[WPS PIN number]フィールドに、デバイスのPIN番号を入力します。PINは、クライアントデバイスのWi-Fiプロファイルから取得できます。

ステップ2:[Register]をクリックします。

ワイヤレス保護セットアップの詳細な手順については、クライアントデバイスまたはクライアントデバイスのドキュメントを参照してください。


WPS方式3

Wi-Fi Protected Setup™

SSID: Cisco-4D61

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter Device PIN below in your client device.

Device PIN Status: Active

Device PIN:

PIN Lifetime:

ステップ1：クライアントデバイスで、[Device PIN]フィールドにリストされているPIN番号を入力します。

注：PINは、CVR100W VPNルータの下部のラベルにも記載されています。

ステップ2: (オプション) 新しいデバイスPINを取得するには、[Generate]をクリックします。

ワイヤレス保護セットアップの詳細な手順については、クライアントデバイスまたはクライアントデバイスのドキュメントを参照してください。

ステップ3:[PIN Lifetime]ドロップダウンリストから、新しいPINが生成されるまでの経過時間を選択します。

Wi-Fi Protected Setupステータス

Wi-Fi Protected Setup Status:	Configured
Network Name (SSID):	Cisco-4D61
Security:	WPA2-Personal

ページの下部に[Wi-Fi Protected Setup Status]が表示されます。

- ・ Wi-Fi Protected Setup Status:Wi-Fi Protected Setup Statusが設定されているかどうかを示します。
- ・ Network Name (SSID):SSIDの名前が表示されます。
- ・ セキュリティ：無線ネットワークのセキュリティタイプを表示します。