

RV315W VPN Router のユーザマネージメント

目標

User Management ページがユーザを作成し、ユーザのパスワードを変更するのに使用されています。

この技術情報輪郭 RV315W ルータのユーザマネージメント 機能を通してユーザを追加する方法を。

適当なデバイス

- RV315W

[Software Version]

- 1.01.03

ユーザマネージメント 設定

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはシステム管理 > ユーザマネージメントを選択し。 *User Management* ページは開きます:

ステップ 2. Username フィールドでユーザ名を入力して下さい。

ステップ 3. Password フィールドでユーザ向けのパスワードを入力して下さい。

注: Password フィールドの右へのメートルは選択されるパスワードの強さを表します。 大文字の結合されたミックス、小文字およびシンボルは最も強いパスワード組み合わせを提供します。

ステップ 4. パスワードでパスワードを確認しますフィールドをもう一度入力して下さい。

ステップ 5.ローカルユーザ ユーザー一覧にプロファイルを置くために『Add』 をクリックして下さい。 確認ウィンドウは現われます。

ステップ 6.操作を確定するために『OK』 をクリックして下さい。

注: 特権 フィールドは各プロファイルと関連付けられる勘定科目の種類を規定します。 管理者ユーザ型にデバイスにフルアクセスがあり、デバイスの設定を変えることができます。 通常ユーザはデバイスに制限されたアクセスがあり、デバイス設定の大半のための read only 特権があります。 通常ユーザはまだプロファイルにアクセスでき、アカウントをいつでも編集できます。


ローカルユーザを削除するステップ 7. (オプションの) は取除くためにユーザ プロファイルのローカルユーザ ユーザー一覧チェックボックスをチェックしましたりそして『Delete』 をクリックします。 確認ウィンドウは現われます。

ステップ 8.操作を確定するために『OK』 をクリックして下さい。

ローカルユーザ向けのパスワードを変更するステップ 9. (オプションの) は変更するためにユーザ プロファイル パスワードのローカルユーザ ユーザー一覧チェックボックスをチェックしましたりそしてパスワードを『Change』 をクリックします。 変更 Password ウィンドウは現われます。

Change Password

Old Password:

New Password:  Very Strong

Password Confirm:

ステップ 10.パスワードを望まれるように編集し、『SAVE』をクリックして下さい。