SPA100シリーズ電話アダプタのユーザアカウント設定の設定

目的

管理者レベルのアカウントとユーザー・レベルのアカウントは、SPA100シリーズ電話アダプタで使用可能な2つのユーザー・アカウントです。この2つのアカウントを管理するには、「User List」ページを使用します。この2つのアカウントは、すべてのユーザがデバイスのすべての機能にアクセスできないよう設計されています。したがって、ユーザレベルのアカウントには限られた機能セットを変更するアクセス権があり、管理者レベルのアカウントにはデバイスのすべての機能を設定するアクセス権があります。

この記事の目的は、SPA100シリーズ電話アダプタで2つのユーザアカウント設定を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

· SPA100シリーズ電話アダプタ

[Software Version]

· v1.1.0

ユーザアカウントの設定

管理者レベルのアカウント

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[**Administration**] > [**Management**] > [**User List]を選択します**。「ユーザー*リスト」ページ*が開きます。



ステップ2:[*User List*]テーブル*で、鉛筆アイコン*をクリックして管理者アカウントを更新します。「ユーザー*アカウント」ペ*ージが開きます。



ステップ3:(オプション)アカウントに対してユーザー名が既に定義されています。[ユーザー名]フィールドに既存のユーザー名を変更する場合は、ユーザー名*を入力*しま*す*。

ステップ4:[Old Password]フィールドに既存のパスワード*を入力*します。デフォルトの管理 者パスワードはadminです。

ステップ5:[New Password]フィールドに、このアカウントで使用するパスワードを*入力し*ます。古いパスワードを再度使用しないことをお勧めします。範囲は最大32文字です。

ステップ6:新しいパスワードをもう一度入力して、[新しいパスワードの確認]フィールドでパスワードが一致していることを*確認*します。

User Account	
Username:	admin
Old Password:	••••
New Password:	•••••
Confirm New Password:	•••••
Level:	Admin

注:**アカ**ウント*のレベ*ルは、アカウントのタイプによって決まります。

ステップ7:[送信(Submit)]**をク**リックして設定を保存するか、[キャンセル(Cancel)]**をク**リックして中止します。

ユーザレベルアカウント

ステップ1:[User List(ユーザリスト)]テーブルで、鉛筆アイコンをクリックしてユーザアカウントを更新します。[ユーザーアカウント]ページが開きます。



ステップ2:(オプション)アカウントに対してユーザー名が既に定義されています。[ユーザー名]フィールドに既存のユーザー名を変更する場合は、ユーザー名を*入力して*くださ*い*。

ステップ3:このアカウントで使用するパスワードを[新しいパスワード]フィールド*に入力*します。古いパスワードを再度使用しないことをお勧めします。範囲は最大32文字です。

ステップ4:新しいパスワードをもう一度入力して、[新しいパスワードの確認]フィールドでパスワードが一致していることを*確認*します。

User Account	
Username:	cisco
New Password:	
Confirm New Password:	
Level:	User

注:勘定科目のレベルは、勘定科目のタイプから決まります。

ステップ5:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存するか、[キャンセル(Cancel)]をクリックして中止します。