UC on UCS:BE6K、BE7K、MM400v、 MM410V、CMS1000、CMS2000、TCSのハードウェア交換

内容

[はじめに](#)

[CIBU UCS導入製品のハードウェアサポート戦略](#)

[DOAまたはMFG-NEW RMA](#)

[BE4000](#)

[BE6000](#)

[BE6K SKU](#)

[BE6K-ST-BDL\(K9/XU\)のBOM](#)

[BE6K-STBDL-PLSのBOM\(K9/XU\)](#)

[BE6S-PRI/BRI/FXO-M2-K9のBOM](#)

[BE6M-M4のBOM\(K9/XU\)](#)

[BE6M-M5のBOM\(K9/XU\)](#)

[BE6H-M4のBOM\(K9/XU\)](#)

[BE6H-M5のBOM\(K9/XU\)](#)

[BE6K-M6のBOM\(K9/XU\)](#)

[BE6K-M7\(K9/XU\)のBOM](#)

[BE7000](#)

[BE7K SKU](#)

[BE7K-\(K9/XU\)のBOM](#)

[BE7M-M4-\(K9/XU\)のBOM](#)

[BE7M-M5-\(K9/XU\)のBOM](#)

[BE7M-M6-\(K9/XU\)のBOM](#)

[BE7M-M7のBOM\(K9/XU\)](#)

[BE7H-M4-\(K9/XU\)のBOM](#)

[BE7H-M5-\(K9/XU\)のBOM](#)

[BE7H-M6-\(K9/XU\)のBOM](#)

[BE7H-M7のBOM\(K9/XU\)](#)

[MultiParty Media 400v Virtual Telepresence Serverアプライアンス](#)

[マルチパーティメディア400v SKU](#)

[VTS-LSVR-M3のBOM](#)

[MultiParty Media 410 Virtual Telepresence Serverアプライアンス](#)

[マルチパーティメディア410v SKU](#)

[CTI-410V-VTS-K9のBOM](#)

[CTI-410VB-VTS-K9のBOM](#)

[Cisco MeetingServer 1000](#)

[CMS 1000SKU\(M4\)](#)

[CTI-CMS-1000-K9のBOM\(M4\)](#)

[CMS 1000SKU\(M5\)](#)

[CTI-CMS-1000-K9\(M5\)のBOM](#)

[CMS 1000SKU\(M6\)](#)

[CTI-CMS-1000-K9\(M6\)のBOM](#)

[Cisco MeetingServer 2000](#)

[CMS 2000SKU](#)

[CMS2000シャーシのBOM](#)

[CMS2000プライマリブレードのBOM](#)

[CMS2000セカンダリブレードのBOM](#)

[CMS 2000SKU](#)

[CMS2000シャーシのBOM](#)

[CMS2000プライマリブレードのBOM](#)

[CMS2000セカンダリブレードのBOM](#)

[CMS2000シャーシのBOM\(M6\)](#)

[CMS2000コントロールブレード\(M6\)のBOM](#)

[CMS2000メディアブレードのBOM\(M6\)](#)

[古いPID](#)

[TelePresence Content Server](#)

[TCSのSKU](#)

[TCS SKUのBOM \(M4 BOMは上記のすべてのPIDで同じ \)](#)

[Expressway CE \(すべてのバージョン \)](#)

[CE1xK SKU](#)

[CE1400V-M7-K9のBOM](#)

[外部参照](#)

はじめに

この記事では、SAVBU UCSハードウェアを使用するCIBU製品 (別名UCS採用製品) と、それぞれのTAC内でのハードウェアサポートの仕組みについて説明します。

注：これは連邦政府のお客様には適用されません。お客様が連邦政府のお客様である場合は、DOA要求をオープンするパートナーである必要があります。TAC/HTTSが連邦政府の顧客に対するDOA要求をオープンしようとすると、拒否されます。

この情報の顧客向けバージョンは、

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/virtualization/collaboration-virtualization-hardware.htmlで確認できます。

このドキュメントで取り上げる製品は次のとおりです

- BE6K:BE6000S、BE6000M、BE6000Hモデル
- BE7K：モデルBE7000M、BE7000H
- Ciscoメディアサーバ
- メディア400V

- TelePresence Content Server
- Expressway CE - CE1400V、CE1300、CE1200

本書で使用する用語の定義

- BExK: Cisco Business Editionサーバ
- CE1xK - Cisco Expresswayサーバ
- SKU: Stock Keeping Unit (顧客購入可能なシスコ製品番号)
- FRU: Field Replaceable Unit (現場交換可能ユニット)。特定の知識またはFEを持つお客様がRMAでインストールできる部品
- CRU: Customer Replaceable Unit (お客様による交換が可能なユニット)。お客様が特別なトレーニングを受けずにRMAを受けて設置できる部品
- BOM: 構成可能なSKUに含まれるサブコンポーネントのリストである部品表

CIBU UCS導入製品のハードウェアサポート戦略

このドキュメントに記載されているすべての製品は、UCS-Cサーバと同じハードウェアサポート戦略に従っています。

つまり、Cisco RMA Depotsには在庫がなく、SVOはフルサーバの設定済みRMAをサポートしていません。

ハードウェアの交換は、お客様、パートナー、TACの診断に基づいて、コンポーネントレベルで行う必要があります。

DOAまたはMFG-NEW RMA

完全なサーバであり、設定されたシャーシはSVOツールにないため、RMAの特別な指示に記載された正しい製品PIDの部品「CLR-MISC」を使用して、DOA RMAをMFG-Newとして配置する必要があります。

ハイパーバイザとアプリケーションを工場でプリインストールするには、プリインストールされたソフトウェアを含む製品のRMAをMFG-NEWとして処理する必要があります。BE6K MDサーバの一部の在庫がCisco RMAデポに入る可能性があります。これらのサーバにはソフトウェアがプリインストールされていません。

!!重要な!!

通常、BEサーバの新しいバージョン (M4サーバのM5への置き換えなど) が利用可能になると、以前のバージョンはすぐに販売終了となります。

MFG-NEW RMAは、販売終了に達していないPIDに対してのみ可能です。

これは、2018年10月現在、TACがM4ベースのBE6KまたはBE7Kサーバに対してこのオプションを使用できないことを意味します。これは、これらのサーバが販売終了であるためです。M5ベースのサーバのみを発注できます。

TAC (UCとSVの両方) は、引き続き困難なハードウェア問題のトラブルシューティングを行い

、必要に応じて社内およびBEMS経由でエスカレーションする必要があります。サーバ全体の交換は、最後の手段としてのオプションではなくなりました。

メインボード/マザーボードの交換に関するメモ：

UCSCメインボードの交換には、従来はシャーシのトップレベルFRUが使用されていました。このドキュメントのUC製品のうち、M4ベースのサーバの場合、SVOツールによってUC SKUがUCS SKUに自動的に置き換えられます。つまり、トップレベルのPIDをRMAすると、お客様はHDD、RAMなどを搭載せずにシャーシとメインボードを入手できます。

注： M3ベースの「be6k」サーバ(BE6K-ST-BDL*)の場合、この製品のサポートは終了しています。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/business-edition-6000/eos-eol-notice-c51-734760.html>

BE4000

シスコ® Business Edition 4000(BE4000)はISR4321に基づいており、ソリューションの一部としてUCSコンポーネントを含んでいません。

SKU:BE4S-V-K9 Cisco Business Edition 4000アプライアンス

ネットワークインターフェイスモジュール(NIM)の外部にある個々のコンポーネントはRMAには使用できません。

BE6000

Cisco® Business Edition 6000(BE6000)は、UC製品にUCSを採用した最初の製品で、出荷時に仮想化ソフトウェア(ESXi)がインストールされており、ESXiデータストアのUCソフトウェア用にOVAおよびISOインストールメディアが含まれています。これには、工場でプリインストールされたESXiと、作成済みで潜在的にプリインストールされたコアUC VMのセットが含まれます。

BE6Kには3つのバージョンがあり、それぞれ異なる機能と異なるハードウェアを備えています。

BE6K MDは、1,000ユーザ、最大1,200デバイス、および4+1* UCアプリケーションをサポート

BE6K HDは、1,000ユーザ、最大2,500デバイス、および8+1* UCアプリケーションをサポート

BE6000Sは150ユーザ、最大300デバイスをサポートし、5つのUCアプリケーションの固定構成を実行します。ISR 2921Vにバンドルされています。製品用の3つのSKUは、PSTN接続用にISRに同梱されるVWICのタイプ (FXO、PRI、またはBRI) を示します。

*BE6Kの+1アプリは常にPrime Collaboration Provisioning for BEです。

BE6K SKU

SKU	説明	プロジェクトのコード ドネーム*
BE6K-ST-BDL-K9	BE6K中密度サーバ、輸出規制対象ソフトウェア (UCS M3)	青い鳥
BE6K-ST-BDL-XU	BE 6000中密度サーバ、輸出規制対象外ソフトウェア (UCS M3)	
BE6K-STBDL-PLS-K9	BE6K高密度サーバ、輸出規制対象ソフトウェア (UCS M3)	ブルーラグーン
BE6K-STBDL-PLS-XU	BE6K高密度サーバ、輸出規制対象外ソフトウェア (UCS M3)	
BE6S-PRI-M2-K9	BE6000S、2921V、PRI(UCS E160D M2)	キャンベラ
BE6S-BRI-M2-K9	BE6000S、2921V、BRI(UCS E160D M2)	キャンベラ
BE6S-FXO-M2-K9	BE6000S、2921V、FXO(UCS E160D M2)	キャンベラ
BE6M-M4-K9	BE6000中密度サーバ、輸出規制対象ソフトウェア (UCS M4)	ブルームーン
BE6M-M4-XU	BE6000中密度サーバ、輸出規制対象外ソフトウェア (UCS M4)	
BE6H-M4-K9	BE6000高密度サーバ、輸出規制対象ソフトウェア (UCS M4)	ブルームーン
BE6H-M4-XU	BE6000高密度サーバ、輸出規制対象外ソフトウェア (UCS M4)	
BE6M-M5-K9	Cisco Business Edition 6000M(M5)アプライアンス、Resr SWの エクスポート	青い甲虫
BE6M-M5-XU	Cisco Business Edition 6000M(M5)アプライアンス、Exp Unrestrソフトウェア	
BE6H-M5-K9	Cisco Business Edition 6000H(M5)アプライアンス、Resr SWの エクスポート	青い甲虫
BE6H-M5-XU	Cisco Business Edition 6000H(M5)、Exp Unrestrソフトウェア	
BE6K-M6-K9	Cisco Business Edition 6000(M6)アプライアンス、Resr SWの エクスポート Cisco Business Edition 6000(M6)アプライアンス、Exp Unrestr	デュロス4

SKU	説明	プロジェクトのコードネーム*
BE6K-M6-XU	SW	
BE6K-M7-K9	Cisco Business Edition 6000(M7)アプライアンス、Resr SWのエクスポート	KreeAC4
BE6K-M7-XU	Cisco Business Edition 6000(M7)アプライアンス、Exp Unrestr SW	

* プロジェクトコードネームは、製品が最初に導入された場所です。新しいプログラムでは、ハードウェアおよびソフトウェアのプリロード更新が導入される場合があります。

次の表に、BE 6000の現在の出荷バージョンのBOMを示します。

BE6K-ST-BDL(K9/XU)のBOM

CITG採用者SKU	SAVBUのSKU	説明	数量	FRU/SAVBU SKU
BE6K-ST-BDL-K9 または BE6K-ST-BDL-XU	UCSC-C220-M3S	UCS C220 M3シャーシおよびマザーボード	1	BE6K-ST-BDL-K9= または BE6K-ST-BDL-XU=
	N20-BBLKD	UCS 2.5インチHDDブランクパネル	4	
	UCSC-HS-C220M3	UCS C220 M3ラックサーバ用ヒートシンク	2	
	UCSC-PSU-BLKP	電源ブランクパネル/フィルター	1	
	UCSCルール1	C220サーバ用2Uルールキット	1	
	UCSC-PCIF-01F	Cシリーズ用フルハイトPCIeファイラー	1	
UCS-CPU-E5-2609	UCS-CPU-E5-2609	2.4 GHz E5-2609/80 W 4C/10 MBキャッシュ/DDR3 1,066 MHz	2	UCS-CPU-E5-2609=
UC-MR-1X082RY-A	UCS-MR-1X041RY-A	4GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/シングルランク/x4/1.35V-1.5V/35nm	4	UCS-MR-1X041RY-A=
UC-A03-D500GC3	A03-D500GC3	500GB 6Gb SATA 7.2K RPM SFFホットプラグ/ドライブスレッドマウント済み	4	A03-D500GC3=
UC-PSU-650W	UCSC-PSU-650W	Cシリーズラックサーバ用の650 W電源装置	1	UCSC-PSU-650W=
UC-RAID-9271	UCS-RAID9271CV-8I	MegaRAID 9271CV Raidカード (内蔵SAS/SATAパーツ8個を搭載)、S	1	UCS-RAID9271CV-8I=
CIT-SD-16G-	UCSC-SD-16G-	C220サーバ用16 GB SDカードモジュール	1	UCSC-SD-16G-

CITG採用者SKU	SAVBUのSKU	説明	数量	FRU/SAVBU SKU
C220	C220	ル		C220=

BE6K-STBDL-PLSのBOM(K9/XU)

CITG採用者SKU	SKU	説明	数量	FRU
BE6K-STBDL-PLS-K9 または BE6K-STBDL-PLS-XU	UCSC-C220-M3S=	SL1 Ivyブリッジシャーシおよびマザーボード	1	BE6K-STBDL-PLS-K9 または BE6K-STBDL-PLS-XU
CIT-CPU-E5-2665	UCS-CPU-E5-2665=	2.40 GHz E5-2665/115 W 8C/20 MBキャッシュ/DDR3 1,600 MHz	2	UCS-CPU-E5-2609=
UC-MR-1X082RY-A	UCS-MR-1X082RY-A	4GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/シングルランク/x4/1.35V-1.5V/35nm	6	UCS-MR-1X041RY-A=
CIT-HDD300GI2F105	UCS-HDD300GI2F105	500GB 6Gb SATA 7.2K RPM SFFホットプラグ/ドライブスレッドマウント済み	8	UCS-HDD300GI2F105=
UC-PSU-650W	UCSC-PSU-650W	Cシリーズラックサーバ用の650 W電源装置	2	UCSC-PSU-650W
UC-RAID-9271	UCS-RAID9271CV-8I	MegaRAID 9271CV Raidカード (内蔵SAS/SATAパーツ8個を搭載)、S	1	UCS-RAID9271CV-8I
CIT-PCIE-IRJ45	UCSC-PCIE-IRJ45	IntelクアッドGbEアダプタ	1	UCSC-PCIE-IRJ45
	R2XX-RAID5	Raid 5設定を有効にする	1	該当なし - 構成のみ

BE6S-PRI/BRI/FXO-M2-K9のBOM

CITG採用者SKU	SAVBUのSKU	説明	数量	FRU/SAVBU SKU
UCS E160Dのコンポーネント				
UCS-E160D-M2BUN/K9	UCS-E160D-M2BUN/K9	UCS E160D M2シャーシ、E5-2418LV2 6コア2.0 GHz	1	E160DM2-SVC
E100-8-16-MEM-UPG (登録ユーザ専用)	E100-8-16-MEM-UPG (登録ユーザ専用)	E140/160ファーストメモリ dimmを8 GBから16 GBにア	1	E100D-MEM-RDIM16G=

CITG採用者SKU	SAVBUのSKU	説明	数量	FRU/SAVBU SKU
		アップグレードします。 1333MHz RDIMM/PC3-10600		
E100D-HDSASED600G	E100D-HDSASED600G	ダブル幅UCS-E用600 GB SAS SEDハードディスクドライブ	3	E100D-HDSASED600G=
E100-SD-8G	E100-SD-8G	シングル幅およびダブル幅UCS-E用8 GB SDカード	1	E100-SD-8G=
ディスクモードRAID 5	ディスクモードRAID 5	ハードドライブをRAID 5として構成	1	N/A
ISR 2921Vのコンポーネント				
CISCO2921-V/K9	—	Cisco 2921、GE x 3、EHWIC x 4、DSP x 3、SM x 1、256MB CF、512MB DRAM、IPBを装備	1	CISCO2921/K9
PWR-2921-51-AC	—	Cisco 2921/2951 AC電源	1	PWR-2921-51-AC=
MEM-2900-512U1GB	—	Cisco 2900 1GB DRAMアップグレード	1	MEM-2900-1GB=
MEM-CF-256MB	—	Cisco 1900、2900、3900 ISR用256MBコンパクトフラッシュ	1	MEM-CF-256MB=
PVDM3-32	—	32チャンネル高密度音声/ビデオDSPモジュール、スペア		PVDM3-32=
CAB-ETH-S-RJ45	—	イーサネットストレートケーブル、RJ-45、6フィート用イーローケーブル	1	CAB-ETH-S-RJ45=
CAB-CONSOLE-USB	—	コンソールケーブル (6フィート、USBタイプAおよびミニB付き)	1	CAB-CONSOLE-USB=
ISRソフトウェアおよびライセンス				
S29UK9-15403M	—	15.4(3M)のIOSプリロード	—	—
SL-29-IPB-K9	—	Cisco 2901 ~ 2951用IP Baseライセンス	—	—
SL-29-UC-K9	—	Cisco 2901 ~ 2951用ユニファイドコミュニケーションライセンス	—	—
ISR-CCP-EXP	—	ルータフラッシュ上のCisco Config Pro Express	—	—
FL-CUBEE-5	—	Unified Border Element Enterpriseライセンス - 5セッション	—	—

CITG採用者SKU	SAVBUのSKU	説明	数量	FRU/SAVBU SKU
トップレベルSKU(PRI、BRI、FXO)に基づく次のいずれか				
VVIC3-1MFT-T1/E1	—	1ポート第3世代マルチフレックストラック音声/WANインターフェイスカード：T1/E1	1	VVIC3-1MFT-T1/E1=
VIC2-2BRI-NT/TE	—	2ポート音声インターフェイスカード - BRI (NTおよびTE)	1	VIC2-2BRI-NT/TE=
VIC2-4FXO	—	4ポート音声インターフェイスカード - FXO (ユニバーサル)	1	VIC2-4FXO=

BE6M-M4のBOM(K9/XU)

SKU	説明	数量	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF (CPU、メモリ、HD、PCIe、PSU、レールキットなし)	1	UCSC-C220-M4S=
CIT-CPU-E52630D	2.40 GHz E5-2630 v3/85 W 8C/20 MBキャッシュ/DDR4 1,866 MHz	1	UCS-CPU-E52630D=
CIT-MR-1X162RV-A	16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/デュアルランク/x4/1.2v	2	UCS-MR-1X162RV-A=
CIT-A03-D300GA2	300GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/ホットプラグ/ドライブスレッドマウント済み	6	A03-D300GA2=
CIT-PSU1-770W	1U Cシリーズラックサーバ用770W ACホットプラグ電源	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT-MRAID12G	Cisco 12G SASモジュラRaidコントローラ	1	UCSC-MRAID12G=
CIT-MRAID12G-1GB	Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWCキャッシュモジュール (Raid 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-1GB=
R2XX-RAID5	RAID 5設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

BE6M-M4の6つの物理ディスクは、1つのRAID5ボリュームに構成されます。

注：CIT-MR-1X162RU-Aは、2017年3月29日にCIT-MR-1X162RV-Aに置き換えられました。

BE6M-M5のBOM(K9/XU)

SKU	説明	数量	FRU
UCSC-C220-M5SX	UCS C220 M5 SFF 10 HD (CPU、メモリ、HD、PCIe、PSUなし)	1	
UCS-CPU-4114	2.2 GHz 4114/85 W 10C/13.75 MBキャッシュ/DDR4 2,400 MHz	1	
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/シングルランク/x4/1.2v	3	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	6	
UCSC-PSU1-770W	Cisco UCS 770W AC電源 (ラックサーバ用)	1	
UCSC-RAID-M5	Cisco 12GモジュラRAIDコントローラ (2 GBキャッシュ搭載)	1	
R2XX-RAID5	RAID 5設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

BE6M-M5の6つの物理ディスクは、1つのRAID5ボリュームに構成されます。

BE6H-M4のBOM(K9/XU)

SKU	説明	数量	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF (CPU、メモリ、HD、PCIe、PSU、レールキットなし)	1	UCSC-C220-M4S=
CIT-CPU-E52630D	2.40 GHz E5-2630 v3/85 W 8C/20 MBキャッシュ/DDR4 1,866 MHz	2	UCS-CPU-E52630D=
CIT-MR-1X081RV-A	8 GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/シングルランク/x4/1.2v	6	UCS-MR-1X081RV-A=
CIT-A03-D300GA2	300GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/ホットプラグ/ドライブスレッドマウント済み	8	A03-D300GA2=
CIT-PSU1-770W	1U Cシリーズラックサーバ用770W ACホットプラグ電源	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT-MRAID12G	Cisco 12G SASモジュラRaidコントローラ	1	UCSC-MRAID12G=
CIT-MRAID12G-1GB	Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWCキャッシュモジュール (Raid 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-1GB=
CIT-PCIE-IRJ45	Intel i350クアッドポート1 Gbアダプタ	1	UCSC-PCIE-IRJ45=
R2XX-RAID5	RAID 5設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

BE6H-M4の8つの物理ディスクは、1つのRAID5ボリュームに構成されます。

注：CIT-MR-1X081RU-Aは2017年3月29日にCIT-MR-1X081RV-Aに置き換えられました。

BE6H-M5のBOM(K9/XU)

SKU	説明	数量	FRU
UCSC-C220-M5SX	UCS C220 M5 SFF 10 HD (CPU、メモリ、HD、PCIe、PSUなし)	1	
UCS-CPU-4114	2.2 GHz 4114/85 W 10C/13.75 MBキャッシュ/DDR4 2,400 MHz	2	
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/シングルランク/x4/1.2v	4	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	8	
UCSC-PSU1-770W	Cisco UCS 770W AC電源 (ラックサーバ用)	2	
UCSC-PCIE-IRJ45	Intel i350クアッドポート1 Gbアダプタ	1	
UCSC-RAID-M5	UCSC-RAID-M5	1	
R2XX-RAID5	RAID 5設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

BE6H-M5の8つの物理ディスクは、1つのRAID5ボリュームに構成されます。

BE6K-M6のBOM(K9/XU)

SKU	FRU	説明	数量
BE6K-M6-K9 BE6K-M6-XU	UCSC-C220-M6S=	UCS C220 M6ラック (CPU、メモリ、ドライブ、1U wSFF HDDバックプレーンなし)	1
BE6K-CPU-M6	UCS-CPU-I4310T=	Intel 4310T 2.3GHz/105W 10C/15MB DDR4 2667MHz	1
BE6K-RAM-M6-M5	UCS-MR-X16G1RW=	16 GB RDIMM SRx4 3200(8 Gb)	4
BE6K-RAIDCTRLR-M6	UCSC-RAID-220M6=	Cisco 12G SAS RAIDコントローラ(4 GB FBWC(16 Drv)および1U Brkt)	1
BE6K-DISK-M6	UCS-HD600G10K12N=	600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	6
BE6K-PSU-M6	UCSC-PSU1-1050W=	Cisco UCS 1050W AC電源 (ラックサーバ	2

		用)	
BE6K-TPM-M6	UCSX-TPM-002C=	TPM 2.0、TCG、 FIPS140-2、CC EAL4+認定、M6サーバ 用	1

* 注：BE6Hには、以前のバージョンとは異なり、M6 1:1の交換はありません。

BE6K-M7(K9/XU)のBOM

	説明	PID	採用PID
活用されたベースサーバ	UCS-M7-MLB	UCSC-C220-M7S	
CPU	(12C/2.0GHz)	UCS-CPU-I4510T	BE6K-CPU-M7
メモリ	5,600 MHz 16 GB DIMM	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
ストレージ	RAIDコントローラ	UCSC-RAID-M1L16	BE6CE-RAIDCTRLR-M7
	600 GB 10K SAS HDD	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISK-M7
ネットワーク+IO	OCP 3.0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-OCPNIC-M7
	PCIe NIC(10GE SFP+ X 4)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PCIENIC-M7
	10GEファイバ SFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE銅線RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIeライザー	UCSC-RIS1A-22XM7	BE6CE-PCIERISR1-M7
その他	電源モジュール	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	トラステッドプラットフォームモジュール	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7

	ラックマウントキット	UCSC-RAIL-D	
(自動展開)	CPU用ヒートシンク	UCSC-HSLP-C220M7	
	ブランクパネル (DIMMスロット)	UCS-DDR5-BLK	
	ブランクパネル (ディスクスロット)	UCSC-BBLKD-M7	
	ストレージケーブル	CBL-SAS-Y-C220M7	
	RAIDコントローラブラケット	UCSC-HPBKT-22XM7	
	OCP NIC用ドーターボード	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	ブランクパネル (ライザー2)	UCSC-FBRS2-C220M7	
	ブランクパネル (ライザー3)	UCSC-FBRS-C220-D	

BE7000

Cisco® Business Edition 7000(BE7000)は、BE6000の大型バージョンです。これには、工場でプリインストールされたESXiと、作成済みで潜在的にプリインストールされたコアUC VMのセットが含まれます。

BE7000は1,000ユーザ以上をサポートします。4 ~ 6のUCアプリケーションをサポートします。

BE7000は、BE6000で導入された簡単な発注と導入を活用する中規模のTRCの「構成要素」として使用されることを目的としています。

BE7K SKU

SKU	説明	プロジェクトのコードネーム*
BE7K-K9	BE7Kサーバ、輸出規制対象(K9)ソフトウェア	トゥヴロ
BE7K-XU	BE7Kサーバ、輸出規制対象外(XU)ソフトウェア(UCS M3)	
BE7M-M4-K9	BE7K中密度サーバ、輸出規制対象(K9)ソフトウェア	ブルームーン
BE7M-M4-XU	BE7K中密度サーバ、輸出規制対象外(XU)ソフトウェア(UCS M4)	

SKU	説明	プロジェクトのコードネーム*
BE7H-M4-K9	BE7K高密度サーバ、輸出規制対象(K9)または対象外(XU)ソフトウェア	ブルームーン
BE7H-M4-XU	BE7K高密度サーバ、輸出規制対象外(XU)ソフトウェア(UCS M4)	
BE7M-M5-K9	Cisco Business Edition 7000M(M5)アプライアンス、Resr SWのエクスポート	青い甲虫
BE7M-M5-XU	Cisco Business Edition 7000M(M5)アプライアンス、Exp Unrestrソフトウェア	
BE7H-M5-K9	Cisco Business Edition 7000H(M5)アプライアンス、Resr SWのエクスポート	青い甲虫
BE7H-M5-XU	Cisco Business Edition 7000H(M5)アプライアンス、Exp Unrestr SW	
BE7M-M6-K9	Cisco Business Edition 7000M(M6)アプライアンス、Resr SWのエクスポート	デュロス4
BE7M-M6-XU	Cisco Business Edition 7000M(M6)アプライアンス、Exp Unrestrソフトウェア	
BE7H-M6-K9	Cisco Business Edition 7000H(M6)アプライアンス、Resr SWのエクスポート	デュロス4
BE7H-M6-XU	Cisco Business Edition 7000H(M6)アプライアンス、Exp Unrestr SW	
BE7M-M7-K9	Cisco Business Edition 7000M(M7)アプライアンス、Resr SWのエクスポート	KreeAC4
BE7M-M7-XU	Cisco Business Edition 7000M(M7)アプライアンス、Exp Unrestrソフトウェア	
BE7H-M7-K9	Cisco Business Edition 7000H(M7)アプライアンス、Resr SWのエクスポート	KreeAC4
BE7H-M7-XU	Cisco Business Edition 7000H(M7)アプライアンス、Exp Unrestr SW	

* プロジェクトコードネームは、製品が最初に導入された場所です。新しいプログラムでは、ハードウェアおよびソフトウェアのプリロード更新が導入される場合があります。

次の表に、BE7Kの現在の出荷バージョンのBOMを示します。

BE7K-(K9/XU)のBOM

SKU	説明	数量	FRU
UCSC-C240-M3S=	SL2アイビーブリッジシャーシ	1	UCSC-C240-M3S=
CIT2-CPU-E5-2640=	2.50 GHz E5-2640/95 W 6C/15 MBキャッシュ/DDR3 1,333 MHz	2	UCS-CPU-E5-2640=
CIT2-MR-1X082RY-A=	8 GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/デュアルバンク/1.35 v	8	UCS-MR-1X082RY-A=
CIT2-A03-D300GA2=	2.5インチ300 GB、10,000 RPM、SAS 146 Gb	12	A03-D300GA2=
CIT2-PSU2-1200=	UCS用1200W 2U電源	2	UCSC-PSU2-1200=
CIT2-RAID-9271CV	MegaRAID 9271CV Raidカード (内蔵SAS/SATAパーツ8個を搭載)、S	1	UCS-RAID9271CV-8I=
CIT2-PCIE-IRJ45	Intel i350クアッドポート1 Gbアダプタ	2	UCSC-PCIE-IRJ45

BE7M-M4-(K9/XU)のBOM

SKU	説明	数量	FRU
UCSC-C240-M4S2	UCS C240 M4 SFF 16 HD (CPU、メモリ、HD、PCIe、PS、レールなし、expndrあり)	1	UCSC-C240-M4S2=
CIT2-CPU-E52680D	2.50 GHz E5-2680 v3/120 W 12C/30 MBキャッシュ/DDR4 2,133 MHz	1	UCS-CPU-E52680D=
CIT2-MR-1X162RV-A	8 GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/デュアルバンク/1.35 v	4	UCS-MR-1X162RV-A=
CIT2-A03-D300GA2	2.5インチ300 GB、10,000 RPM、SAS 146 Gb	12	A03-D300GA2=
CIT2-PSU2V2-1200W	2U Cシリーズサーバ用1200W/800W V2 AC電源	2	UCSC-PSU2V2-1200W=
CIT2-MRAID12G	Cisco 12G SASモジュラRaidコントローラ	1	UCSC-MRAID12G=
CIT2-MRAID12G-1GB	Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWCキャッシュモジュール (Raid 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-1GB=
CIT2-PCIE-IRJ45	Intel i350クアッドポート1 Gbアダプタ	2	UCSC-PCIE-IRJ45=
CIT2-PCI-1B-240M4	6つのPCIスロットに対応するPCIeライザボード (ライザ1) (3 x8)を右揃え	1	UCSC-PCI-1B-240M4=

SKU	説明	数量	FRU
R2XX-RAID5	RAID 5設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

BE7M-M4の12台の物理ディスクは、それぞれ6台の物理ディスクから成る2つのRAID5ボリュームに構成されます。

注：CIT2-MR-1X162RU-Aは2017年3月29日にCIT2-MR-1X162RV-Aに置き換えられました。

BE7M-M5-(K9/XU)のBOM

SKU	説明	数量	FRU
UCSC-C240-M5SX	UCS C240 M5 SFF X 24 +背面ドライブX 2 (CPU、メモリ、HD、PCIe、PSなし)	1	
UCS-CPU-6132	2.6 GHz 6132/140 W 14C/19.25 MBキャッシュ/DDR4 2666 MHz	1	
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/シングルランク/x4/1.2v	6	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	14	
UCSC-PSU1-1050W	Cisco UCS 1050W AC電源 (ラックサーバ用)	2	
UCSC-RAID-M5HD	Cisco 12GモジュラRAIDコントローラ (4 GBキャッシュ搭載)	1	
UCSC-PCIE-IRJ45	Intel i350クアッドポート1 Gbアダプタ	2	
R2XX-RAID5	RAID 5設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

BE7M-M5の14台の物理ディスクは、それぞれ7台の物理ディスクから成る2つのRAID5ボリュームに構成されます。

BE7M-M6-(K9/XU)のBOM

SKU	FRU	説明	数量
BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU	UCSC-C240-M6SX=	UCS C240 M6ラック (CPU、メモリ、ドライブなし、2U、24ワット)	1
BE7M-CPU-M6	UCS-CPU-I6326=	Intel 6326 2.9GHz/185W 16C/24MB DDR4 3200MHz	1
BE7K-RAM-M6-M5	UCS-MR-X16G1RW=	16 GB RDIMM SRx4 3200(8 Gb)	6
BE7K-RAIDCTRLR-M6	UCSC-RAID-M6SD=	Cisco 12G SAS RAIDコントローラ(4 GB FBWC(16 Drv)および1U Brkt)	1

BE7K-DISK-M6	UCS- HD600G10K12N=	600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	16
BE7K-NIC-M6	UCSC-P-IQ10GC=	Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	2
BE7K-PCIERISER-M6	UCSC-RIS1A- 240M6=	C240 M6ライザー1A、 (x8;x16x、 x8)、 StBkt、 (CPU1)	1
BE7K-PSU	UCSC-PSU1- 1050W=	Cisco UCS 1050W AC電源 (ラ ックサーバ用)	2
BE7K-TPM-M6	UCSX-TPM-002C=	TPM 2.0、 TCG、 FIPS140-2、 CC EAL4+認定、 M6サーバ用	1

BE7M-M7のBOM(K9/XU)

	説明	PID	採用PID
活用されたベース サーバ	UCS-M7-MLB	UCSC-C240-M7SX	
CPU	(16C/2.8GHz)	UCS-CPU-I6526Y	BE7K-CPU-M7
メモリ	5,600 MHz 16 GB DIMM	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
ストレージ	RAIDコントローラ	UCSC-RAID-MP1L32	BE7K-RAIDCTRLR-M7
	600 GB 10K SAS HDD	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISK-M7
ネットワーク+ IO	OCP 3.0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-OCPNIC-M7
	PCIe NIC(10GE SFP+ X 4)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PCIENIC-M7
	10GEファイバSFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE銅線RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIeライザー	UCSC-RIS1A-240-D	BE7K-PCIERISER-M7
その他	電源モジュール	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	トラステッドプラットフォーム モジュール	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7

	ラックマウントキット	UCSC-RAIL-D	
(自動展開)	CPU用ヒートシンク	UCSC-HSHP-C240M7	
	ブランクパネル (DIMMスロット)	UCS-DDR5-BLK	
	ブランクパネル (ディスクスロット)	UCSC-BBLKD-M7	
	ストレージケーブル	CBL-SAS-Y-C240M7	
	RAIDコントローラブラケット	UCSC-SDBKT-24XM7	
	OCP NIC用ドーターボード	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	ブランクパネル (ライザー2)	UCSC-FBRS2-C240-D	
	ブランクパネル (ライザー3)	UCSC-FBRS3-C240-D	

BE7H-M4-(K9/XU)のBOM

SKU	説明	数量	FRU
UCSC-C240-M4SX	UCS C240 M4 SFF 24 HD (CPU、メモリ、HD、PCIe、PS、レールなし、expndrあり)	1	UCSC-C240-M4SX=
CIT2-CPU-E52660D	2.60 GHz E5-2660 v3/105W 10C/25MBキャッシュ/DDR4 2133MHz	2	UCS-CPU-E52660D=
CIT2-MR-1X162RV-A	8 GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/デュアルランク/1.35 v	8	UCS-MR-1X162RV-A=
CIT2-A03-D300GA2	2.5インチ300 GB、10,000 RPM、SAS 146 Gb	20	A03-D300GA2=
CIT2-PSU2-1400W	2Uおよび4U Cシリーズサーバ用1400W AC電源	2	UCSC-PSU2-1400W=
CIT2-MRAID12G	Cisco 12G SASモジュラRaidコントローラ	1	UCSC-MRAID12G=
CIT2-MRAID12G-4GB	Cisco 12Gbps SAS 4GB FBWCキャッシュモジュール (Raid 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-4GB=
CIT2-PCIE-IRJ45	Intel i350クアッドポート1 Gbアダプタ	2	UCSC-PCIE-IRJ45=
CIT2-PCI-1B-240M4	6つのPCIスロットに対応するPCIeライザボード (ライザ1) (3 x8)を右揃え	1	UCSC-PCI-1B-240M4=
R2XX-RAID5	RAID 5設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

BE7H-M4の20台の物理ディスクは、それぞれ5台の物理ディスクから成る4つのRAID5ボリュームに構成されます。

注：CIT2-MR-1X162RU-Aは2017年3月29日にCIT2-MR-1X162RV-Aに置き換えられました。

BE7H-M5-(K9/XU)のBOM

SKU	説明	数量	FRU
UCSC-C240-M5SX	UCS C240 M5 SFF X 24 +背面ドライブX 2 (CPU、メモリ、HD、PCIe、PSなし)	1	
UCS-CPU-6132	2.6 GHz 6132/140 W 14C/19.25 MBキャッシュ/DDR4 2666 MHz	2	
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/シングルランク/x4/1.2v	12	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	24	
UCSC-PSU1-1050W	Cisco UCS 1050W AC電源 (ラックサーバ用)	2	
UCSC-PCIE-IRJ45	Intel i350クアッドポート1 Gbアダプタ	2	
UCSC-RAID-M5HD	Cisco 12GモジュラRAIDコントローラ (4 GBキャッシュ搭載)	1	
R2XX-RAID5	RAID 5設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

BE7H-M5の24台の物理ディスクは、それぞれ6台の物理ディスクから成る4つのRAID5ボリュームに構成されます。

BE7H-M6-(K9/XU)のBOM

SKU	FRU	説明	数量
BE7H-M6-K9 BE7H-M6-XU	UCSC-C240-M6SX=	UCS C240 M6ラック (CPU、メモリ、ドライブなし、2U、24ワット)	1
BE7H-CPU-M6	UCS-CPU-I6348=	Intel 6348 2.6 GHz/235 W 28C/42 MB DDR4 3200 MH	1
BE7K-RAM-M6-M5	UCS-MR-X16G1RW=	16 GB RDIMM SRx4 3200(8 Gb)	12

BE7K-RAIDCTRLR-M6	UCSC-RAID-M6SD=	Cisco 12G SAS RAIDコントローラ(4 GB FBWC(16 Drv)および1U Brkt)	1
BE7K-DISK-M6	UCS-HD600G10K12N=	600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	24
BE7K-NIC-M6	UCSC-P-IQ10GC=	Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	2
BE7K-PCIERISER-M6	UCSC-RIS1A-240M6=	C240 M6ライザー1A、(x8;x16x、x8)、StBkt、(CPU1)	1
BE7K-PSU	UCSC-PSU1-1050W=	Cisco UCS 1050W AC電源 (ラックサーバ用)	2
BE7K-TPM-M6	UCSX-TPM-002C=	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、M6サーバ用	1

BE7H-M7のBOM(K9/XU)

	説明	PID	採用PID
活用されたベースサーバ	UCS-M7-MLB	UCSC-C240-M7SX	

CPU	(16C/2.8GHz)	UCS-CPU-I6526Y	BE7K-CPU-M7
メモリ	5,600 MHz 16 GB DIMM	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
ストレージ	RAIDコントローラ	UCSC-RAID-MP1L32	BE7K-RAIDCTRLR-M7
	600 GB 10K SAS HDD	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISK-M7
ネットワーク+ IO	OCP 3.0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-OCPNIC-M7
	PCIe NIC(10GE SFP+ X 4)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PCINIC-M7
	10GEファイバSFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE銅線RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIeライザー	UCSC-RIS1A-240-D	BE7K-PCIERISER-M7
その他	電源モジュール	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	トラステッドプラットフォームモジュール	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7
	ラックマウントキット	UCSC-RAIL-D	
(自動展開)	CPU用ヒートシンク	UCSC-HSHP-C240M7	
	ブランクパネル (DIMMスロット)	UCS-DDR5-BLK	
	ブランクパネル (ディスクスロット)	UCSC-BBLKD-M7	
	ストレージケーブル	CBL-SAS-Y-C240M7	
	RAIDコントローラブラケット	UCSC-SDBKT-24XM7	
	OCP NIC用ドーターボード	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	ブランクパネル (ライザー2)	UCSC-FBRS2-C240-D	
	ブランクパネル (ライザー3)	UCSC-FBRS3-C240-D	

MultiParty Media 400v Virtual Telepresence Serverアプライアンス

MultiParty Media 400vは、仮想TelePresence Server(vTS)用に最適化されたUCS採用製品です。このアプライアンスは、仮想化ソフトウェアと1つのvTS仮想マシンを実行することを目的としています。MM400vには出荷時にソフトウェアがプリインストールされていないため、お客様は仮想化ソフトウェアとvTSを個別に購入してライセンスを取得する必要があります。

マルチパーティメディア400v SKU

SKU	説明	プロジェクトのコードネーム*
VTLS-SVR-M3	Cisco Multiparty Media 400v HWのみ(UCS M3)、ソフトウェアプリロードまたはESXiなし	モベラン

* プロジェクトコードネームは、製品が最初に導入された場所です。新しいプログラムでは、ハードウェアおよびソフトウェアのプリロード更新が導入される場合があります。

次の表に、MM400vの現在の出荷バージョンのBOMを示します。

VTLS-SVR-M3のBOM

SKU	説明	数量	FRU
UCSC-C220-M3S=	SL1 (アイビーブリッジ)	1	UCSC-C220-M3S=
CIT3-CPU-E5-2667B=	IC-MP、X86、64ビット、3.3 GHz、LGA2011、130 W、C-TEMP 0 ~ 70 °C、Xeon E5-2667 v2/8C/25 Mキャッシュ、IVY BRIDGE-EP、Pbフリー	2	UCS-CPU-E52667B=
CIT2-MR-1X082RY-A=	8 GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/デュアルランク /1.35 v	2	UCS-MR-1X082RY-A=
CIT3-A03-D300GA2=	2.5インチ300 GB、10,000 RPM、SAS 6 Gb	2	A03-D300GA2=
CIT3-PSU-450W=	Cシリーズラックサーバ用の450 W電源	1	UCSC-PSU-450W=
CIT3-RAID-MZ-220=	C220用Cisco UCS RAID SAS 2008M-8iメザニンカード	1	UCSC-RAID-MZ-220=
R2XX-RAID1=	Raid 1設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

MultiParty Media 410 Virtual Telepresence Serverアプライアンス

Multiparty Media 410は、仮想TelePresence Server(vTS)用に最適化されたUCS採用製品です。このアプライアンスは、仮想化ソフトウェアと1台のvTS仮想マシンを実行することを目的としています。mm410は、シャーシとブレード両方のUCSサーバとして使用できます。

マルチパーティメディア410v SKU

SKU	説明	プロジェクトのコードネーム*
CTI-410V-VTS-K9	Cisco Multiparty Media 410v(UCS C220-M4)ソフトウェアプリロードまたはESXiなし	ブルースチール
CTI-410VB-VTS-K9	Cisco Multiparty Media 410b(UCS B200-M4)ソフトウェアプリロードまたはESXiなし	ブルージェイズ

* プロジェクトコードネームは、製品が最初に導入された場所です。新しいプログラムでは、ハードウェアおよびソフトウェアのプリロード更新が導入される場合があります。

次の表に、MM410の現在の出荷バージョンのBOMを示します。

CTI-410V-VTS-K9のBOM

SKU/PID	説明	数量	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF、CPUメモリHDDなし、PCIe PSU、レーンキットあり	1	UCSC-C220-M4S=
CIT3-CPU-E52690D	2.60 GHz E5-2690 v3/135 W 12C/30 MBキャッシュ/DDR4 2,133 MHz	2	UCS-CPU-E52690D=
CIT3-MR-1X081RU-A	8GB DDR4-2133-MHz RDIMM-PC4-17000/シングルランク/x4/1.2v	8	UCS-MR-1X081RU-A=
CIT3-A03-D300GA2	300GB 6Gb SAS 10K PRM SFF HDD/ホットプラグ/ドライブスレッドマウント済み	2	A03-D300GA2=
CIT3-PSU1-770W	1U Cシリーズラックサーバ用770W ACホットプラグ電源	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT3-MRAID12G	Cisco 12G SASモジュラRaidコントローラ	1	UCSC-MRAID12G=
R2XX-RAID1=	Raid 1設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

CTI-410VB-VTS-K9のBOM

SKU /PID	説明	数量	FRU
UCSB-B200-M4-U	UCS B200 M4 (CPUメモリドライブベイHDDメザンなし)	1	UCSB-B200-M4=
CIT3-CPU-E52690D	2.60 GHz E5-2690 v3/135 W 12C/30 MBキャッシュ/DDR4 2,133 MHz	2	UCS-CPU-E52690D=

SKU /PID	説明	数量	FRU
CIT3-MR-1X081RU-A	8GB DDR4-2133-MHz RDIMM-PC4-17000/シングルランク/x4/1.2v	8	UCS-MR-1X081RU-A=
CIT3-A03-D300GA2	300GB 6Gb SAS 10K PRM SFF HDD/ホットプラグ/ドライブスレッドマウント済み	2	A03-D300GA2=
CIT3-MLOM-40G-01	M3ブレードサーバ用Cisco UCS VIC 1240モジュール	1	UCSB-MLOM-40G-01=
CIT3-UCSB-MRAID12G	Cisco FlexStorage 12G SAS RAIDコントローラ (ドライブベイ搭載)	1	UCSB-MRAID12G=

Cisco Meeting Server(CMS)1000

Cisco Meeting Server 1000は、Virtual Telepresence Server(vTS)とCisco Meeting Server (CMS、旧称Acano)の両方に最適化されたUCS採用製品です。このアプライアンスは、仮想化ソフトウェアと1つのCMSまたはvTS仮想マシンを実行することを目的としています。CMS 1000は、ラックマウント型シャーシでのみ使用できます。

CMS 1000 SKU(M4)

SKU/PID	説明	プロジェクトのコードネーム*
CTI-CMS-1000-K9	Cisco Meeting Server(CMS)1000	パフィン島

* プロジェクトコードネームは、製品が最初に導入された場所です。新しいプログラムでは、ハードウェアおよびソフトウェアのプリロード更新が導入される場合があります。

次の表は、CMS 1000の旧バージョン(M4)のBOMを示しています。

CTI-CMS-1000-K9のBOM(M4)

SKU/PID	説明	数量	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF、CPUメモリHDDなし、PCIe PSU、レーンキットあり	1	UCSC-C220-M4S=
CIT3-CPU-E52695E	2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MBキャッシュ/DDR4 2400MHz	2	UCS-CPU-E52695E=
CIT3-MR-1X081RV-A	8 GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/シングルランク/x4/1.2v	8	UCS-MR-1X081RV-A=
CIT3-HD300G10K12G	300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	2	UCS-HD300G10K12G=
CIT3-PSU1-770W	1U Cシリーズラックサーバ用770W ACホットプラグ電源	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT3-MRAID12G	Cisco 12G SASモジュールRaidコントローラ	1	UCSC-MRAID12G=
R2XX-RAID1=	Raid 1設定の有効化	1	該当なし - 構成のみ

詳細情報:

CMS 1000 SKU(M5)

SKU/PID	説明	プロジェクトのコードネーム*
CTI-CMS1KM5-BUN-K9	Cisco Meeting Server(CMS)1000	????

* プロジェクトコードネームは、製品が最初に導入された場所です。新しいプログラムでは、ハードウェアおよびソフトウェアのプリロード更新が導入される場合があります。

次の表に、CMS 1000の現在の出荷バージョンのBOMを示します。

CTI-CMS-1000-K9(M5)のBOM

SKU/PID	説明	数量	FRU
UCS-C-C220-M5SX	UCS C220 M5 SFF 10 HD (CPUメモリ HDD PCIe PSUなし)	1	UCSC-C220-M5SX=
UCS-CPU-6140	2.3GHz Xeon Gold 6140 140W 18C 24.75MBキャッシュ	2	UCS-CPU-6140=
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666 MHz RDIMM/PC4-21300	8	UCS-MR-X16G1RS-H=
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	2	UCS-HD300G10K12N=
CIMC最新	Cシリーズサーバ用IMC SW (推奨) 最新リリース	1	
UCSC-PSU1-770W	Cisco UCS 770W AC電源 (ラックサーバ用)	2	UCSC-PSU1-770W=
UCSC-RAILB-M4	C220およびC240 M4およびM5ラックサーバ用ボールベアリングレールキット	1	UCSC-RAILB-M4=
UCSC-HS-C220M5	UCS C220 M5ラックサーバ用のヒートシンク (150 W CPU以下)	2	UCSC-HS-C220M5=
UCSC-BBLKD-S2	UCS CシリーズM5 SFFドライブブランクパネル	8	UCSC-BBLKD-S2=
CBL-SC-MR12GM52	C240 M5サーバ上のUCSC-RAID-M5用スーパーキャップケーブル	1	CBL-SC-MR12GM52=
UCSC-SCAP-M5	UCSC-RAID-M5用スーパーキャップ、UCSC-MRAID1GB-KIT	1	UCSC-SCAP-M5=
UCSC-RAID-M5	Cisco 12GモジュラRAIDコントローラ (2 GBキャッシュ搭載)	1	UCSC-RAID-M5=
C1UCSオプトアウト	Cisco ONE Data Center Computeオプトアウトオプション	1	
R2xx-RAID1	RAID 1設定の有効化	1	

詳細情報:

CMS 1000 SKU(M6)

SKU/PID	説明	プロジェクトのコードネーム*
CTI-CMS-1K-M6-K9	Cisco Meeting Server(CMS)1000	????

CTI-CMS-1000-K9(M6)のBOM

CMSのPID	UCSのPID	説明	数量
CTI-CMS-1K-M6-K9	UCSC-C220-M6S	UCS C220 M6ラック (CPU、メモリ、ドライブ、1U wSFF HDDバックプレーンなし)	1
CIT3-CPU-I6336Y	UCS-CPU-I6336Y	Intel 6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	2
CIT3-MR-X16G1RW	UCS-MR-X16G1RW	16 GB RDIMM SRx4 3200(8 Gb)	16
CIT3-SDB960SA1V	UCS-SDB960SA1V	960 GB 2.5インチEnterprise Value 6G SATA SSD	2
CIT3-RAID-220M6	UCSC-RAID-M6T	Cisco 12G SAS RAIDコントローラ(4 GB FBWC(16 Drv)および1U Brkt)	1
CIT3-PSU1-1050W	UCSC-PSU1-1050W	Cisco UCS 1050W AC電源 (ラックサーバ用)	2
CIT3-TPM-002C	UCSX-TPM-002C	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、M6サーバ用	1
自動拡張PID			
	CIMC最新	Cシリーズサーバ用IMC SW (推奨) 最新リリース	1

	UCS-DIMM-BLK	UCS DIMMブランク	16
	UCSC-HSLP-M6	1U/2U LFF/SFF GPU SKU用ヒートシンク	2
	UCSC-R2R3-C220M6	C220/C225 M6 UCSC -HHライザー2およびライザー3キット	1
	CBL-SAS-C220M6	C220M6 SASケーブル(1U)、(Pismo HBA)	1
	CBL-SCAP-C220M6	C220/C240M6 1U/2Uスーパーキャップケーブル	1
	UCSC-BBLKD-S2	UCS CシリーズM5 SFFドライブブランクパネル	8
	UCS-SCAP-M6	M6スーパーキャップ	1
	UCSC-RAIL-M6	ASY, 機械, レールキット, 玉軸受, M6	1

Cisco Meeting Server 2000

Cisco Meeting Server 2000は、Cisco Meeting Server (CMS、旧称Acano)用に最適化されたUCS採用製品です。このアプライアンスの目的はベアメタルを実行することです。CMS 2000は、ラックマウント型シャーシでのみ使用できます。

CMS 2000のSKU

(M4:2017年6月から2019年2月の最初のリリースで販売および出荷)

SKU/PID	説明	プロジェクトのコード ネーム*
CTI-CMS-2K-BUN-K9	Cisco Meeting Server 2000ハードウェアおよびソフトウェアバンドル	南スタック

* プロジェクトコードネームは、製品が最初に導入された場所です。新しいプログラムでは、ハードウェアおよびソフトウェアのプリロード更新が導入される場合があります。

次の表は、CMS 2000の旧バージョン(M4)のBOMを示しています。

CMS2000シャーシのBOM

(M4:2017年6月から2019年2月の最初のリリースで販売および出荷)

SKU/PID	説明	数量	FRU
UCS-SPM – ミニ	UCS SP Select 5108 AC2シャーシ (FI6324付き)	1	UCSB-5108-AC2=
UCSB-PSU-2500ACDV	2,500 WプラチナACホットプラグ電源 – DV	4	UCSB-PSU-2500ACDV=
N01-UAC1	UCS 5108用の単相AC電源モジュール	1	N01-UAC1=
UCSB-5108-PKG-HW	ハーフ幅ブレードを搭載したシャーシ用のUCS 5108パッケージ。	1	
UCS-FI-M-6324	UCS 6324シャーシ内FI(4 UP、1 X 40 G ExpPort、16 10 Gb)	2	UCS-FI-M-6324=
N10-MGT013	UCS Manager 3.0 for FI 6324専用	2	
N20-FW014	UCS 5108 BladeChassisFW/パッケージ3.1	1	
N20-FAN5	UCS 5108用ファンモジュール	8	N20-FAN5=
N20-CAK	UCS 5108ブレードサーバシャーシ用アクセサリキット	1	N20-CAK=

CMS2000プライマリブレードのBOM

(M4:2017年6月から2019年2月の最初のリリースで販売および出荷)

SKU/PID	説明	数量	FRU
UCSB-B200-M4-U	UCS B200 M4 (CPU、メモリ、ドライブベイ、HDD、メザニンなし)	1	UCSB-B200-M4=
UCS-CPU-E52695E	2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MBキャッシュ/DDR4 2400MHz	2	UCS-CPU-E52695E=
UCSB-MLOM-40G-03	ブレードサーバ用Cisco UCS VIC 1340モジュラLOM	1	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	VIC用Cisco UCSポートエキスパンダカード (メザニン)	1	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-EP-M4-R	UCS B200 M4/B420 M4用CPUヒートシンク (背面)	1	UCSB-HS-EP-M4-R=
UCSB-HS-EP-M4-F	UCS B200 M4/B420 M4用CPUヒートシンク (前面)	1	UCSB-HS-EP-M4-F=
C1UCSオプトアウト	Cisco ONE Data Centerコンピューティングのオプトアウトオプションシングルライセンスキー	1	
UCS-HD300G10K12G	300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	2	UCS-HD300G10K12G=
UCSB-MRAID12G	Cisco FlexStorage12G SAS RAIDコントローラ (ドライブベイ搭載)	1	UCSB-MRAID12G=
UCS-MR-1X081RV-A	8 GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/シングルランク/x4/1.2v	8	UCS-MR-1X081RV-A=

CMS2000セカンダリブレードのBOM

(M4:2017年6月から2019年2月の最初のリリースで販売および出荷)

SKU/PID	説明	数量	FRU
UCSB-B200-M4-U	UCS B200 M4 (CPU、メモリ、ドライブベイ、HDD、メザニンなし)	7	UCSB-B200-M4=
UCS-CPU-E52695E	2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MBキャッシュ/DDR4 2400MHz	14	UCS-CPU-E52695E=
UCSB-MLOM-40G-03	ブレードサーバ用Cisco UCS VIC 1340モジュラLOM	7	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	VIC用Cisco UCSポートエクスパンダカード (メザニン)	7	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-EP-M4-R	UCS B200 M4/B420 M4用CPUヒートシンク (背面)	7	UCSB-HS-EP-M4-R=
UCSB-HS-EP-M4-F	UCS B200 M4/B420 M4用CPUヒートシンク (前面)	7	UCSB-HS-EP-M4-F=
C1UCSオプトアウト	Cisco ONE Data Centerコンピューティングのオプトアウトオプションシングルライセンスキー	7	
UCSB-LSTOR-BK	FlexStorageblankingパネル (コントローラなし、ドライブベイなし)	14	UCSB-LSTOR-BK=
UCS-MR-1X081RV-A	8 GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/シングルランク/x4/1.2v	56	UCS-MR-1X081RV-A=

CMS 2000のSKU

(M5 - 2019年2月に販売および出荷)

SKU/PID	説明	プロジェクトのコード ネーム*
CTI-CMS2KM5-BUN-K9	Cisco Meeting Server 2000ハードウェアおよびソフトウェアバンドル	???

* プロジェクトコードネームは、製品が最初に導入された場所です。新しいプログラムでは、ハードウェアおよびソフトウェアのプリロード更新が導入される場合があります。

次の表に、CMS 2000の現在の出荷バージョンのBOMを示します。

CMS2000シャーシのBOM

(M5 - 2019年2月に販売および出荷)

SKU/PID	説明	数量	FRU
UCSB-5108-AC2	UCS 5108ブレードサーバAC2シャーシ	1	UCSB-5108-AC2=

SKU/PID	説明	数量	FRU
	、 PSU X 0/ファンX 8/FEX X 0		
UCSB-PSU-2500ACDV	2,500 WプラチナACホットプラグ電源-DV	4	UCSB-PSU-2500ACDV=
N01-UAC1	UCS 5108用の単相AC電源モジュール	1	N01-UAC1=
UCSB-5108-PKG-HW	ハーフ幅ブレードを搭載したシャーシ用のUCS 5108パッケージ。	1	
UCS-FI-M-6324	UCS 6324シャーシ内FI(4 UP、1 X 40 G ExpPort、16 10 Gb)	2	UCS-FI-M-6324=
N10-MGT016	UCS Manager v4.0	2	
N20-FW016	UCS 5108ブレードシャーシFWパッケージ4.0	1	
N20-FAN5	UCS 5108用ファンモジュール	8	N20-FAN5=
N20-CAK	UCS 5108ブレードサーバシャーシ用アクセサリキット	1	N20-CAK=

CMS2000プライマリブレードのBOM

(M5:2019年2月に販売および出荷)

SKU/PID	説明	数量	FRU
UCSB-B200-M5	UCS B200 M4 (CPU、メモリ、ドライブベイ、HDD、メザニンなし)	1	UCSB-B200-M5=
UCS-CPU-6140	2.3 GHz 6140/140 W 18C/24.75 MB キャッシュ/DDR4 2666 MHz	2	UCS-CPU-6140=
UCSB-MLOM-40G-03	ブレードサーバ用Cisco UCS VIC 1340モジュラLOM	1	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	VIC用Cisco UCSポートエキスパンダカード (メザニン)	1	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-M5-R	UCS BシリーズM5 CPUソケット用CPUヒートシンク (背面)	1	UCSB-HS-M5-R=
UCSB-HS-M5-F	UCS BシリーズM5 CPUソケット用CPUヒートシンク (前面)	1	UCSB-HS-M5-R=
C1UCSオプトアウト	Cisco ONE Data Centerコンピューティングのオプトアウトオプションシングルライセンスキー	1	
UCS-HD300G10K12G	300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	2	UCS-HD300G10K12G=
UCSB-MRAID12G	Cisco FlexStorage12G SAS RAIDコントローラ (ドライブベイ搭載)	1	UCSB-MRAID12G=
UCS-MR-X16G1RS-H	16 GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/シングルランク/x4/1.2v	8	UCS-MR-X16G1RS-H=
UCS-DIMM-BLK	UCS DIMMブランク	12	UCS-DIMM-BLK=

CMS2000セカンダリブレードのBOM

(M5:2019年2月に販売および出荷)

SKU/PID	説明	数量	FRU
UCSB-B200-M5	UCS B200 M4 (CPU、メモリ、ドライブ ベイ、HDD、メザニンなし)	7	UCSB-B200- M5=
UCS-CPU-6140	2.3 GHz 6140/140 W 18C/24.75 MBキャ ッシュ/DDR4 2666 MHz	14	UCS-CPU- 6140=
UCSB-MLOM-40G- 03	ブレードサーバ用Cisco UCS VIC 1340モ ジュラLOM	7	UCSB-MLOM- 40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	VIC用Cisco UCSポートエキスパンダカ ード (メザニン)	7	UCSB-MLOM- PT-01=
UCSB-HS-M5-R	UCS BシリーズM5 CPUソケット用 CPUヒートシンク (背面)	7	UCSB-HS-M5- R=
UCSB-HS-M5-F	UCS BシリーズM5 CPUソケット用 CPUヒートシンク (前面)	7	UCSB-HS-M5- F=
C1UCSオプトアウト	Cisco ONE Data Centerコンピューテー ィングのオプトアウトオプションシングル ライセンスキー	7	
UCSB-LSTOR-BK	FlexStorageblankingパネル (コントロー ラなし、ドライブベイなし)	14	UCSB-LSTOR- BK=
UCS-MR-X16G1RS- H	16 GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4- 21300/シングルランク/x4/1.2v	56	UCS-MR- X16G1RS-H=
UCS-DIMM-BLK	UCS DIMMブランク	12	UCS-DIMM- BLK=

CMS2000シャーシのBOM(M6)

CTI-CMS-2K-M6-K9			
CIT3-FAN5	N20-FAN5	UCS 5108用ファンモジュール	8
CIT3- PSUT2500ACDV	UCSB- PSUT2500ACDV	2500WチタンACホットプラグ電源 - DV	4
CIT3-UAC1	N01-UAC1	UCS 5108用の単相AC電源モジュール	1
CIT3-FI-M-6324	UCS-FI-M-6324	UCS 6324シャーシ内FI (4 UP、1 X 40 G Expポート、16 10 Gb)	2

CIT3-5108-PKG-HW	UCSB-5108-PKG-HW	ハーフ幅ブレードを搭載したシャーシ用のUCS 5108パッケージ。	1
------------------	------------------	-----------------------------------	---

CMS2000コントロールブレード(M6)のBOM

CIT3-B200-M6-CON	UCSB-B200-M6	CMSコントロールブレード	
CIT3-CPU-I6336Y	UCS-CPU-I6336Y	Intel 6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	2
CIT3-MR-X16G1RW	UCS-MR-X16G1RW	16 GB RDIMM SRx4 3200(8 Gb)	16
CIT3-RAID12G-M6	UCSB-RAID12G-M6	Cisco M6 FlexStorage 12G SAS RAIDコントローラ	1
CIT3-SDC960SA1V	UCS-SDC960SA1V	960 GB 2.5インチEnterprise Value 6G SATA SSD	2
CIT3-MLOM-40G-04	UCSB-MLOM-40G-04	ブレードサーバ用Cisco UCS VIC 1440モジュラLOM	1
CIT3-MLOM-PT-01	UCSB-MLOM-PT-01	VIC用Cisco UCSポートエクспанダカード(メザニン)	1
CIT3-TPM-002C	UCSX-TPM-002C	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認定、M6サーバ用	1

CMS2000メディアブレードのBOM(M6)

CIT3-B200-M6	UCSB-B200-M6-U	CMSメディアブレード	
CIT3-CPU-I6336Y	UCS-CPU-I6336Y	Intel 6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	14
CIT3-MR-	UCS-MR-	16 GB RDIMM SRx4 3200(8 Gb)	112

X16G1RW	X16G1RW		
CIT3-MLOM-40G-04	UCSB-MLOM-40G-04	ブレードサーバ用Cisco UCS VIC 1440モジュラLOM	7
CIT3-MLOM-PT-01	UCSB-MLOM-PT-01	VIC用Cisco UCSポートエクスパンダカード (メザニン)	7
	N20-CAK	Railkit、KVM dongleを含む5108ブレードシャーシ用キット	1
	N20-FW018	UCS 5108ブレードシャーシFWパッケージ4.2	8
	UCSB-HS-M6-F	UCS BシリーズM6 CPUソケット用CPUヒートシンク (前面)	8
	UCSB-HS-M6-R	UCS BシリーズM6 CPUソケット用CPUヒートシンク (背面)	8
	UCS-DIMM-BLK	UCS DIMMブランク	128
	N10-MGT018	UCS Manager v4.2およびIntersight Managed Mode v4.2	1
	UCSB-FBLK-M6	Cisco B200 M6前面ドライブブランクスレッド	14
	N20-CBLKB1	UCS 5108/シングルスロット用ブレードスロットブランクパネル	7

古いPID

SKU/PID	説明	販売終了?
UCSC-C220-M3SBE	メディアTRC#2、ハードウェアは元のBE6K MDと同等	N

TelePresence Content Server

Telepresence Content Serverは、次の用途に最適化されたUCS導入製品です
TelePresence

®Content Server(TCS) 組織は、ビデオ会議を録画することで、知識を共有し、コミュニケーションを強化できます。ライブおよびオンデマンドのプレゼンテーション、遠隔教育クラス、および企業トレーニングセッションにアクセスできます。さらに、ライブまたは録画されたコンテンツを任意のコンピュータに配信したり、お気に入りのポータブルメディアデバイスにダウンロードしたりできます。Cisco TelePresence Content Serverは、専用アプライアンス、またはVMware上の仮想化アプリケーションとして使用できます。このアプライアンスは、ベアメタルでの実行を目的としています。

TCSのSKU

SKU/PID	説明	プロジェクトのコードネーム*
TCS-M4-PROBUN-K9	プレミアム解像度ライセンス付きTCS (5レコード/2ライブ)	ソノマビーチ
TCS-M4-PRO10P-K9	10レコードのTCS/プレミアム解像度ライセンスを使用した2ライブ	ソノマビーチ

TCS SKUのBOM (M4 BOMは上記のすべてのPIDで同じ)

CITG採用者PID	SAVBUのPN	説明	数量	SAVBUのFRU
TCS-M4-PROBUN-K9 TCS-M4-PRO10P-K9	UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF (CPUメモリHD PCIe PSUレールキットなし)	1	UCSC-C220-M4S=
CVC-CPU-E52640D	UCS-CPU-E52640D	2.60 GHz E5-2640 v3/90W 8C/20MBキャッシュ/DDR4 1866MHz	2	UCS-CPU-E52640D=
CVC-MR-1X081RU-A	UCS-MR-1X081RU-A	8 GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/シングルランク/x4/1.2v	4	UCS-MR-1X081RU-A=
CVC-A03-D600GA2	A03-D600GA2	600GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/ホットプラグ/ドライブスレッドマウント済	2	A03-D600GA2=

CITG採用者PID	SAVBUのPN	説明	数量	SAVBUのFRU
		み		
UCSC-RAILB-M4	UCSC-RAILB-M4	C220 M4およびC240 M4ラックサーバ用ボールベアリングレールキット	1	UCSC-RAILB-M4=
CVC-PSU1-770W	UCSC-PSU1-770W	1U Cシリーズラックサーバ用770W ACホットプラグ電源	2	UCSC-PSU1-770W=
CAB-9K12A-NA	CAB-9K12A-NA	電源コード200/240V 6A (北米)	2	CAB-9K12A-NA=
UCSC-SCCBL220	UCSC-SCCBL220	スーパーキャップケーブル950mm	1	UCSC-SCCBL220=
UCSC-HS-C220M4	UCSC-HS-C220M4	UCS C220 M4ラックサーバ用ヒートシンク	2	UCSC-HS-C220M4=
UCSC-MLOM-BLK	UCSC-MLOM-BLK	MLOMブランクパネル	1	UCSC-MLOM-BLK=
N20-BBLKD	N20-BBLKD	UCS 2.5インチHDDブランクパネル	6	N20-BBLKD=
CVC-MRAID12G	UCSC-MRAID12G	Cisco 12G SASモジュラRaidコントローラ	1	UCSC-MRAID12G=
CVC-PCIE-IRJ45	UCSC-PCIE-IRJ45	Intel i350クアッドポート1Gbアダプタ	1	UCSC-PCIE-IRJ45=

Expressway CE (すべてのバージョン)

CE1xK SKU

SKU	説明	プロジェクトのコード ドネーム
CE1400V-M7-K9	Cisco Expressway CE1400Vアプライアンス	KreeAC4

次の表に、CE1xKの現在の出荷バージョンのBOMを示します。

CE1400V-M7-K9のBOM

	説明	PID	採用PID
活用されたベースサーバ	UCS-M7-MLB	UCSC-C220-M7S	
CPU	(16C/3.6GHz)	UCS-CPU-I6544Y	CE-CPU-M7
メモリ	5,600 MHz 16 GB DIMM	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
ストレージ	RAIDコントローラ	UCSC-RAID-M1L16	BE6CE-RAIDCTRLR-M7
	600 GB 10K SAS HDD	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISK-M7
ネットワーク+IO	OCP 3.0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-OCPNIC-M7
	PCIe NIC(10GE SFP+ X 4)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PCINIC-M7
	10GEファイバSFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE銅線RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIeライザー	UCSC-RIS1A-22XM7	BE6CE-PCIERISR1-M7
		UCSC-RIS2A-22XM7	CE-PCIERISER2-M7
その他	電源モジュール	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	トラステッドプラットフォームモジュール	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7
	ラックマウントキット	UCSC-RAIL-D	
(自動展開)	CPU用ヒートシンク	UCSC-HSLP-C220M7	
	ブランクパネル (DIMMスロット)	UCS-DDR5-BLK	
	ブランクパネル (ディスクスロット)	UCSC-BBLKD-M7	

	ストレージケーブル	CBL-SAS-Y-C220M7	
	RAIDコントローラブラケット	UCSC-HPBKT-22XM7	
	OCP NIC用ドーターボード	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	ブランクパネル (ライザー3)	UCSC-FBRS-C220-D	

外部参照

- EDCS-1100687
- [BE6Kデータシート](#)
- [BE7Kデータシート](#)
- [TelePresence Serverデータシート](#)
- [Cisco.com UC Virtualizationランディングページ](#)
- TechZone:
- Techzone:

- [Cisco TelePresence Content Serverデータシート](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。