

SPA9000 への接続時に SPA IP フォンでの Music On Hold をイネーブル化

目次

[概要](#)

[SPA942 で保留音を有効にするにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. SPA942 で保留音を有効にするにはどうすればよいですか。](#)

A.

SPA9XX IP 電話の保留音機能を有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 :

SPA IP Phone を使用する、**Setup ボタン**を押して下さい。

ステップ 2 :

ナビゲーション ボタンを使用して**ネットワーク (9)**に行ってください。

ステップ 3 :

[Current IP] (2) を選択すると、SPA941 の IP アドレスが表示されます。

ステップ 4 :

ブラウザを開いてアドレスバーに「http://spa_ip_phone_ip_address」と入力し、Enter キーを押すか [Go] をクリックします。このウィンドウが示すように、Web ベースのユーティリティが開くはずですが、

ステップ 5 :

右上の [Admin Login] をクリックし、[advanced] に移動します。次の図のように、追加のタブが表示されます。

ステップ 6 :

[EXT 1] タブに移動し、[Call Feature Settings] で [MOH Server] を探します。フィールドに「imusic」と入力し、次のように [submit all changes] をクリックします。

[関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)