

登録された場合 CSSM またはサテライトとテレメトリの Exchange の間にプライバシーを情報サポートして下さい

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[背景説明](#)

[手順](#)

[確認](#)

[管理および CSSM UI 変更を認可して下さい](#)

[トラブルシューティング](#)

概要

Cisco スマートなソフトウェアマネージャ (CSSM) またはサテライトによって登録されたときこの資料に CUCM 情報のプライバシーをサポートする方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) バージョン 12.5

使用するコンポーネント

on Cisco Call Manager 12.5

背景説明

CSSM またはサテライトとの CUCM 製品例を登録することを試みるとき登録済みの要求が CSSM かサテライトに送信 されるとき普通 CUCM IP およびホスト名は送信 されます。

このプライバシー機能が有効に なれば、CUCM はもはやホスト名を送信 しませんか、またはその代り CSSM またはサテライトへの IP アドレス CSSM に UDI (各製品例のためにユニークな) または製品例 登録の間に衛星サーバを送信 します。

手順

1. このプライバシーを有効にするために、管理者はイメージに示すように、設定する転送するの下で Cisco とボックスを共有しませんホスト名か IP アドレスをチェックします。

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :
Port :

Do not share my hostname or IP address with Cisco.

2. このチェックボックスを有効にするために、未登録状態の製品例を確認しなければなりません。
3. このチェックボックスを有効にした後、スマートな License Manager サービスは後部で再開されます。

Status
Status: Ready

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :
Port :


Do not share my hostname or IP address with Cisco.

Cisco Smart License Manager service will restart to update the changes

Cancel OK

4. サービスが再起動に成功すれば、このイメージに示すようにプロンプトを、アップデートに成功する転送する設定与えます。

Status

 Cisco Smart License Manager service restarted and Transport settings updated successfully.

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :

Port :

Do not share my hostname or IP address with Cisco.

5. これらの変更を行った後製品例を再登録しなければなりません。

検証

管理および CSSM UI 変更を認可して下さい

このプライバシー チェックボックスを有効にした後、製品 UDI との製品インスタンス名を表示する。

このイメージでプライバシー モードは無効になります。

License Management

Smart Software Licensing

Registration Status	 Registered
License Authorization Status	 Authorized (Tuesday, February 12, 2019 10:31:55 AM IST)
Smart Account	BU Production Test
Virtual Account	TAC-CollabTesting
Product Instance Name	cucm125.anton.lab
Export-Controlled Functionality	Allowed
Transport Settings	Direct View/Edit the Licensing Smart Call Home settings
Licensing Mode	Enterprise

••

General Licenses **Product Instances** Event Log

Name	Product Type	Last Contact
ccm12pub	UCL	2018-Dec-23 23:19:23
cer	UCL	2019-Feb-11 12:30:41
cucm125	UCL	2019-Feb-12 08:13:44
cucm125.anton.lab	UCL	2019-Feb-12 05:02:13

このイメージでは、プライバシー モードは有効になります。

License Management

Smart Software Licensing

Registration Status	 Registered
License Authorization Status	 Authorized (Tuesday, February 12, 2019 4:05:48 PM IST)
Smart Account	BU Production Test
Virtual Account	TAC-CollabTesting
Product Instance Name	UDI_PID:UCM;UDI_SN:707a0;
Export-Controlled Functionality	Allowed
Transport Settings	Direct View/Edit the Licensing Smart Call Home settings
Licensing Mode	Enterprise

General	Licenses	Product Instances	Event Log
---------	----------	--------------------------	-----------

Name ▼	Product Type	Last Contact
UDI_PID:UCM; UDI_SN:707a0;	UCL	2019-Feb-12 10:36:35
prema1try	UCL	2018-Dec-25 00:24:48
divyacucm12	UCL	2019-Feb-12 08:58:54

トラブルシューティング

問題これらのログを集める必要:

CLI : `activelog/cm/trace/slm/log4j/slm.log`

1. スマートなエージェント ログは `slm.log` の一部に似合います

2. Call Home ログはに書かれています:

`activelog/cm/trace/slm/log4j/gch.log`

`activelog/cm/trace/slm/log4j/tp.log`