

Cisco SPA3102 音声ゲートウェイ上の LAN IP アドレスの変更

目次

[概要](#)

[SPA3102 の LAN IP アドレスを変更するにはどうすればよいですか。](#)

[SPA3102 への WAN アクセスをイネーブルにするにはどうすればよいですか。](#)

[SPA3102 の設定を保存するにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

Q. SPA3102 の LAN IP アドレスを変更するにはどうすればよいですか。

A. SPA とルータ間の IP アドレスの競合を回避するために、SPA3102 の LAN IP アドレスを変更する必要があります。

SPA3102 の LAN IP アドレスを変更するには、次の手順を実行します。

1. コンピュータを SPA3102 の LAN ポートに接続します。
2. SPA3102 の Web ベースのセットアップ ページにアクセスします。詳細は、『[SPA3102 のセットアップ ページへのアクセス](#)』を参照してください。
3. SPA3102 のセットアップ ページで [Advanced]、続いて[Lan Setup] をクリックします。
4. [LAN IP Address] フィールドに新しい IP アドレスを入力します。この例では、192.168.1.0 を使用しています。



5. [Submit All Changes] をクリックします。設定を適用したら、SPA3102 を再起動します。これで新しい LAN IP アドレスを使用して、SPA セットアップ ページにアクセスできるようになりました。

Q. SPA3102 への WAN アクセスをイネーブルにするにはどうすればよいですか。

A. SPA3102 への WAN アクセスをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

1. アナログ電話機を SPA3102 の PHONE 1 ポートに接続します。
2. 受話器を取って、トーン キー (*) を 4 回押します : ****
3. 応答メッセージの後、110# をダイヤルして、SPA3102 の IP アドレスを入手します。
4. SPA3102 への WAN アクセスをイネーブルにするには、次の手順を実行します。7932# をダイヤルします。1# をダイヤルしてイネーブルにします。1 をダイヤルして保存します。
5. 受話器を置きます。

Q. SPA3102 の設定を保存するにはどうすればよいですか。

A. 2 つのセクションを個別に保存する必要があります (ルーティング/ネットワーキングの設定とおよび音声設定)。

- ルーティング/ネットワーキングの設定ブラウザを開き、「
http://<device_IP_address>/admin/advanced」と入力します。ブラウザの [Save As] 機能を使用して、設定を 1 のファイルに書き込みます。Internet Explorer では、[File] > [Save As] を選択し、[Save as type] ドロップダウン リストから [Web Page] を選択します。Firefox では、[File] > [Save Page As] を選択し、[Save as type] ドロップダウン リストから [Web Page] を選択します。次の命名規則を使用してファイルを保存します。
SPA3102Router_date_time.html次に、例を示します。

SPA3102Router_Feb182009_09h18.html

- 音声設定ブラウザを開き、「`http://<device_IP_address>/admin/voice/advanced`」と入力します。ブラウザの [Save As] 機能を使用して、設定を 1 のファイルに書き込みます。Internet Explorer では、[File] > [Save As] を選択し、[Save as type] ドロップダウン リストから [Web Page] を選択します。FireFox では、[File] > [Save Page As] を選択し、[Save as type] ドロップダウン リストから [Web Page] を選択します。次の命名規則を使用してファイルを保存します。 *SPA3102Voice_date_time.html*次に、例を示します。
*SPA3102Voice_Feb182009_09h18.html*注: 設定を保存すると、パスワードはフロント ページに表示されなくなります。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)