



Cisco DNA Center 2.3.5.0 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



重要

- 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です](#) を参照してください。
- デフォルトでは、制限付きシェル（基盤となるオペレーティングシステムとファイルシステムへのアクセスを制限する）は、Cisco DNA Center 2.3.5.0 で有効になっています。制限付きシェルは、セキュリティ上の理由から有効になっています。ただし、ルートシェルに一時的にアクセスする場合は、Cisco TAC に連絡して問い合わせる必要があります。詳細については、『[Cisco DNA Center Administrator Guide](#)』の「About Restricted Shell」セクションを参照してください。

- [NIC ボンディングのセットアップ](#) (2 ページ)
- [リリース 2.3.4.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード](#) (5 ページ)
- [リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード](#) (6 ページ)
- [リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード](#) (8 ページ)
- [リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード](#) (10 ページ)
- [リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード](#) (11 ページ)
- [リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード](#) (12 ページ)
- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード](#) (13 ページ)

- リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (14 ページ)
- リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (16 ページ)
- リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (17 ページ)
- リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (18 ページ)
- リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (19 ページ)
- リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (20 ページ)
- リリース 1.2.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (21 ページ)
- リリース 1.2.6 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (22 ページ)
- リリース 1.2.5 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (23 ページ)
- リリース 1.2-1.2.4 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (24 ページ)
- リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (25 ページ)

NIC ボンディングのセットアップ

Cisco DNA Center 2.3.5.0 は、ネットワーク インターフェイス コントローラ (NIC) ボンディングをサポートします。アプライアンスでこの機能を有効にして使用する場合は、次の手順を実行します。

1. 次の第 2 世代 Cisco DNA Center アプライアンスのいずれかがあることを確認します。
 - 44 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL
 - 44 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-U
 - 56 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L
 - 56 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L-U
 - 112 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL
 - 112 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL-U
2. アプライアンスに接続するスイッチで、次の手順を実行します。
 - ダイナミック インターフェイス集約をサポートしていることを確認します。
 - スイッチで LACP を有効にし、次の設定を指定します。
 - LACP モード : [active]—アプライアンスに接続されているスイッチポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。これによりポートは LACP パケットを送信し、リモートポートとのネゴシエーションを開始します。
 - LACP レート : [fast]—LACP がサポートされているインターフェイスに LACP 制御パケットを送信する際のレートを変更します。デフォルトの 30 秒ごとではなく、1 秒ごとに制御パケットが送信されます。
3. アプライアンスに固有の手順を実行します。
 - 44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 (3 ページ)

- [112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 \(5 ページ\)](#)

44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

44 または 56 コアアプライアンスを Cisco DNA Center 2.3.5.0 にアップグレードする場合は、NIC ボンディングに関して次の 2 つのオプションが用意されています。

- アプライアンスで NIC ボンディングを有効にする場合は、[NIC ボンディングを今すぐ有効にする \(3 ページ\)](#) で説明されている手順を実行します。このオプションの利点は、ダウンタイムが短縮されることです。
- NIC ボンディングの有効化について未定の場合は、[NIC ボンディングを後で有効にする \(4 ページ\)](#) のステップ 1 を実行します。将来のある時点で NIC ボンディングを有効にする場合は、ステップ 2 から始め、この手順の残りを実行します。

NIC ボンディングを今すぐ有効にする

手順

ステップ 1 Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

ステップ 2 アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

ステップ 3 現在のバージョンに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.5.0 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(13 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(14 ページ\)](#)

ステップ 4 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスタ

内インターフェイスのLACPモードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよびLACPモードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

NIC ボンディングを後で有効にする

手順

ステップ 1 現在のバージョンに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.5.0 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(13 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(14 ページ\)](#)

ステップ 2 Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

ステップ 3 アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

ステップ 4 [アプライアンスの電源を切って再度入れます。](#)

ステップ 5 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブバックアップモードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスのLACPモードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよびLACPモードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

手順

ステップ 1 現在のバージョンに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.5.0 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(13 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(14 ページ\)](#)

ステップ 2 Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

ステップ 3 アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

ステップ 4 アプライアンスの電源を切って再度入れます。

ステップ 5 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

リリース 2.3.4.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい [Software Management] ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーション パッケージをインストールします。

この手順を完了して、Cisco DNA Center 2.3.4.0 および 2.3.4.3 から 2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

ステップ 1 メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。

ステップ 2 次を確認します。

- **[Installed Version]** フィールドは、アプライアンスに現在インストールされている Cisco DNA Center のバージョンを示します。
- **[Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.5.0.70586 が使用可能であることが表示されます。

ステップ 3 **[Download now]** をクリックします。

ステップ 4 Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。

ステップ 5 (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。

ステップ 6 パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。

ステップ 7 Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。

ステップ 8 (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。

ステップ 9 **[Currently Installed Applications]** リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

- (注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、**[Software Management]** ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい **[Software Management]** ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーションパッケージをインストールします。

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

- 2.3.3.0

- 2.3.3.3
- 2.3.3.4
- 2.3.3.5
- 2.3.3.6



(注) 2.3.3.1 から 2.3.5.0 にアップグレードする場合は、最初に 2.3.3.6 にアップグレードする必要があります。詳細については、次の説明を参照してください。

- [リリース 2.3.3.1 からリリース 2.3.3.6 へのアップグレード \(8 ページ\)](#)
- [CSCwc24780](#)

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。
- ステップ 2** 次を確認します。
 - **[Installed Version]** フィールドは、アプライアンスに現在インストールされている Cisco DNA Center のバージョンを示します。
 - **[Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.5.0.70586 が使用可能であることが表示されます。
- ステップ 3** **[Download now]** をクリックします。
- ステップ 4** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。
- ステップ 5** (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 6** パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。
- ステップ 7** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。
- ステップ 8** (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 9** **[Currently Installed Applications]** リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、**[Software Management]** ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

リリース 2.3.3.1 からリリース 2.3.3.6 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.3.3.1 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。次の手順を実行して、最初に 2.3.3.6 にアップグレードする必要があります。

アップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1 メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。
- ステップ 2 次を確認します。
 - **[Installed Version]** フィールドは、アプライアンスに現在インストールされている Cisco DNA Center のバージョンを示します。
 - **[Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.3.6.70045 が使用可能であることが表示されます。
- ステップ 3 **[Download now]** をクリックします。
- ステップ 4 Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。
- ステップ 5 (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 6 パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。
- ステップ 7 Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。
- ステップ 8 (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 9 **[Currently Installed Applications]** リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、**[Software Management]** ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい **[Software Management]** ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーションパッケージをインストールします。

次の手順を完了して、2.3.2.0、2.3.2.1、または 2.3.2.3 から Cisco DNA Center 2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

ステップ 1 アップグレードのためにシステムを準備します。

重要 この手順は、リリース 2.3.2.0 または 2.3.2.1 からアップグレードする場合にのみ有効です。2.3.2.3 からアップグレードする場合は、この手順のステップ 2 から始めてください。

- a) 次の URL から CSCwb00526.sh.zip のローカルコピーをダウンロードします。
<https://software.cisco.com/download/specialrelease/46a2ecbbe1219e5184d0094771637b2a>
- b) zip ファイルを解凍します。
- c) CSCwb00526.sh ファイルを Cisco DNA Center クラスタにコピーします。ssh
maglev@cluster's-IP-address:/data/tmp
- d) 次のコマンドを実行します。
 - **sudo chmod 777 CSCwb00526.sh**
 - **sudo bash CSCwb00526.sh**
- e) カタログサービスが実行されていることを確認します。 **magctl appstack status | grep catalogs**
出力は次の例のようになります。

```
$ magctl appstack status | grep catalogs  
maglev-system catalogserver 1/1 Running
```

ステップ 2 Cisco DNA Center GUI から メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** を選択します。

ステップ 3 [Software Management] ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.5.0.70586 が使用可能であることが表示されることを確認します。[Download now] をクリックします。

ステップ 4 Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Download] をクリックします。

ステップ 5 (オプション) [More details] リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。

ステップ 6 パッケージのダウンロード完了後、[Install now] をクリックします。

ステップ 7 Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Install] をクリックします。

ステップ 8 (オプション) [More details] リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。

ステップ 9 [Currently Installed Applications] リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、[Software Management] ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.3.5.0 の [Software Updates] ページが変更されました。そのため、アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。以前と同様に、[Software Updates] ページからアップグレードを開始します。更新の完了後、新しい [Software Management] ページに移動し、Cisco DNA Center 2.3.5.0 アプリケーションパッケージをインストールします。

次の手順を完了して、次の各バージョンから Cisco DNA Center 2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

- 2.2.3.0
- 2.2.3.3
- 2.2.3.4
- 2.2.3.5
- 2.2.3.6

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

ステップ 1 メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。

[Cisco DNA Center is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

ステップ 2 [Switch Now] をクリックします。

ステップ 3 プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

[Cisco DNA Center 2.3.5.0 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

ステップ 4 プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

ステップ 5 [Software Updates] ページにシステム更新 (バージョン 1.7.832) が表示されます。[更新 (Update)] をクリックします。

- ステップ 6** システム更新の完了後、Cisco DNA Center 2.3.5.0 アプリケーションパッケージをインストールします
- メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。
 - [Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.5.0.70586が使用可能であることが表示されます。**[Download now]** をクリックします。
 - Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。
 - (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
 - パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。
 - Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。
 - (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
 - [Currently Installed Applications]** リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、**[Software Management]** ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.3.5.0 の **[Software Updates]** ページが変更されました。そのため、アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。以前と同様に、**[Software Updates]** ページからアップグレードを開始します。更新の完了後、新しい **[Software Management]** ページに移動し、Cisco DNA Center 2.3.5.0 アプリケーションパッケージをインストールします。

Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。

- 2.2.2.0
- 2.2.2.1
- 2.2.2.3
- 2.2.2.4
- 2.2.2.5
- 2.2.2.6
- 2.2.2.8
- 2.2.2.9

最初に 2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

ステップ 1 メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.2.3.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

ステップ 2 [Switch Now] をクリックします。

ステップ 3 プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

ステップ 4 [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

ステップ 5 システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

ステップ 6 パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

ステップ 7 [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

ステップ 8 2.2.3.6 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(10 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

バージョン 2.2.1.0 または 2.2.1.3 から Cisco DNA Center 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.2.2.9 にアップグレードしてから、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。
[Cisco DNA Center 2.2.2.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待ちます。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 2.2.2.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(11 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。

- 2.1.2.0
- 2.1.2.3
- 2.1.2.4
- 2.1.2.5
- 2.1.2.6
- 2.1.2.7
- 2.1.2.8

最初に 2.2.2.9 にアップグレードしてから、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

ステップ 1 メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.2.2.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

ステップ 2 [Switch Now] をクリックします。

ステップ 3 プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

ステップ 4 [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

ステップ 5 システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

ステップ 6 パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

ステップ 7 [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

ステップ 8 2.2.2.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(11 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center バージョン 2.1.1.0 または 2.1.1.3 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.1.2.8 にアップグレードし、次に 2.2.2.9 にアップグレードしてから、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

ステップ 1 現在インストールしている Cisco DNA Center のバージョンに応じて、次のいずれかを実行します。

Cisco DNA Center 2.1.1.3

Cisco DNA Center UI パッケージの最新のホットフィックスである、**platform-ui:1.5.0.55** をダウンロードして更新します。

Cisco DNA Center 2.1.1.0

- a) Cisco DNA Center クラスター IP アドレスへの SSH
- b) 次のコマンドを入力します。

- **maglev catalog package pull platform-ui:1.5.0.555**
- **maglev package upgrade platform-ui:1.5.0.555**

重要 手順2を完了していることを確認してください。それ以外の場合、アップグレードバナーは黒い帯として表示され、そのテキストは判読できません。

ステップ 2 メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

ステップ 3 [Switch Now] をクリックします。

ステップ 4 プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

ステップ 5 [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

ステップ 6 システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。

ステップ 7 パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。

ステップ 8 [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

ステップ 9 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(13 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード


Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8
- 1.3.3.9

最初に 2.1.2.8 にアップグレードし、次に 2.2.2.9 にアップグレードしてから、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

ステップ 1 Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

ステップ 2 [Switch Now] をクリックします。

ステップ 3 プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

ステップ 4 [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

ステップ 5 システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。

ステップ 6 パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。

- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(13 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

最初に 1.3.3.9 に、次に 2.1.2.8 にアップグレードしてから、2.2.2.9、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(16 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード


Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

最初に 1.3.3.9 に、次に 2.1.2.8 にアップグレードしてから、2.2.2.9、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
[Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(16 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x、次に 1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
[Cisco DNA Center 1 3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(17 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x、次に 1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。
[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。


- ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(19 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 1.2.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。


Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(20 ページ\)](#)」を参照してください。

リリース 1.2.6 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8、1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** 次のいずれかを実行します。
- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。

システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。
 - Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。
- ステップ 2** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 3** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。


- ステップ 4** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 6** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(21 ページ\)](#)」を参照してください。

リリース 1.2.5 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。
[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。
更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。
[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。


- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(21 ページ\)](#)」を参照してください。

リリース 1.2–1.2.4 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
手順のこの時点では、ページの上に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

ステップ 7 [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


ステップ 8 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(22 ページ\)](#)」を参照してください。

リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.1.7 または 1.1.8 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

ステップ 1 Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[App Management]** の順に選択します。

[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

[App Management] ページには次のサイドタブも表示されます。

- **Packages & Updates** : 現在インストールされているパッケージと Cisco Cloud からインストール可能な更新プログラムを表示。
- **System Updates** : 現在インストールされているシステムの更新と Cisco Cloud からインストール可能な更新プログラムを表示。

ステップ 2 バナーの [Switch Now] をクリックします。

ステップ 3 プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

[OK] をクリックすると、バックエンドのリリーストレインが変更されます。「Connecting to... cloud catalog」というメッセージと進捗バーが表示されます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

- ステップ 4** リリーストレインの変更が終了したら、[System Updates] ページを確認します。
次の情報が表示されます。
- **Package** : システムパッケージ
 - **Status** : Running
 - **Installed Version** : インストールされている現在のシステムパッケージ
 - **Available Update** : インストール可能なシステムパッケージ
- ステップ 5** [Available Update] 列で [Install] をクリックします。
インストールプロセス中に、Cisco DNA Center GUI の次の変更が行われます。
- [App Management] タブ : [Software Updates] タブに変更
 - [System Updates] サイドパネル : [Updates] サイドパネルに変更
 - [Packages & Updates] サイドパネル : [Installed Apps] サイドパネルに変更
- ステップ 6** システムのインストールが完了し、[Running] ステータスになったら、ページを読み込み直します。
新しい [Updates] ページに次の情報が表示されます。
- **Platform Update** : 更新されたシステムのバージョンが、最新システムであるというメッセージを添えて表示されます。さらに、緑色のチェックマークでシステムが正常にアップグレードされたことが示されます。
 - **Apps Updates** : アプリケーションのグループ分けが、現在のファイルサイズおよびバージョンと共に表示されます。
- (注) システム更新の実行後、ブラウザのキャッシュをクリアして、Cisco DNA Center に再度ログインします。
- ステップ 7** [Apps Updates] フィールドの上部にある [Download All] ボタンをクリックします。
このボタンをクリックすると、すべてのアプリケーションアップグレードパッケージがダウンロードされます。
- (注) アプリケーショングループごとに別の [Download All] ボタンがあります ([Automation] ボタンや [Assurance] ボタンなど)。ページの上にある [Download All] ボタンのみをクリックする必要があります。
- ステップ 8** すべてのアプリケーションパッケージがダウンロードされたら、[Apps Updates] フィールドの上部にある [Update All] ボタンをクリックします。
このボタンをクリックすると、すべてのアプリケーションが更新されます。

(注) アプリケーショングループごとに別の [Update All] ボタンがあります ([Automation] ボタンや [Assurance] ボタンなど)。ページの上にある [Update All] ボタンのみをクリックする必要があります。

ステップ 9 [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

アプリケーションのバージョンは、このページで更新されます。

(注) 以前の Cisco DNA Center 構成に含まれていないため、この手順ではインストールされていない新しいアプリケーションパッケージが存在する場合があります。

ステップ 10 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(22 ページ\)](#)」を参照してください。

リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。