



Cisco Cloud APIC エラーコード

- Cisco Cloud APIC エラーコード (1 ページ)

Cisco Cloud APIC エラーコード

ここでは、Cisco Cloud APIC のエラー コードについて説明します。

表 1 : Cisco Cloud APIC エラーコード

コンポーネント	エラーコード (Error Code)	制約
cloud-template	CT_INFRANETWORK_COUNT	cloudtemplateInfraNetwork MO の数はほぼ 1 です
cloud-template	CT_INFRANETWORK_COUNT	cloudtemplateInfraNetwork MO の数はほぼ 1 です
cloud-template	CT_INFRANETWORK_VRF	cloudtemplateInfraNetwork MO では、vrfName を overlay-1 にする必要があります。
cloud-template	CT_INFRANETWORK_PARENT	cloudtemplateInfraNetwork MO の場合、親 MO は uni/tn-infra である必要があります。
cloud-template	CT_INFRANETWORK_NUMROUTERSPERREGION_MINIMUM	cloudtemplateInfraNetwork MO では、属性 numRoutersPerRegion の最小許容値は 2 です。
cloud-template	CT_INFRANETWORK_NUMROUTERSPERREGION_MAXIMUM	cloudtemplateInfraNetwork MO では、属性 numRoutersPerRegion の最大許容値は 4 です。

Cisco Cloud APIC エラーコード

コンポーネント	エラー コード (Error Code)	制約
cloud-template	CT_INFRANETWORK_NUMREMOTESITESUBNETPOOL_MINIMUM	cloudtemplateInfraNetwork MO では、属性 numRemoteSiteSubnetPool の最小許容値は 2 です。
cloud-template	CT_INFRANETWORK_NUMREMOTESITESUBNETPOOL_MAXIMUM	cloudtemplateInfraNetwork MO では、属性 numRemoteSiteSubnetPool の最大許容値は 2 です。
cloud-template	CT_INTNODE_COUNT	cloudtemplateIntNetwork MO の数は最大 1 です
cloud-template	CT_EXTNODE_COUNT	cloudtemplateIntNetwork MO の数は最大 1 です
cloud-template	CT_VPNNETWORK_COUNT	cloudtemplateVpnNetwork MO の数は最大 1 です
cloud-template	CT_OSPF_COUNT	cloudtemplateIntNetwork MO の数は最大 1 です
cloud-template	CT_INTNODE_REGION_MATCH	cloudtemplateIntNetwork で cloudRegionName によって指定されたリージョンには、 cloudProvP で対応する cloudRegion が必要です。
cloud-template	CT_INTNODE_REGION_MANAGED	cloudtemplateIntNetwork の cloudRegionName の子によって指定されたリージョンには、 adminSt が管理対象の対応する cloudRegion が必要です。
cloud-template	CT_INTNODE_REGION_MAXIMUM	cloudtemplateIntNetwork で指定されるリージョンの最大数 (cloudRegionName) は 4 です

コンポーネント	エラー コード (Error Code)	制約
cloud-template	CT_EXTNETWORK_REGION_SUBSET	cloudtemplateExtNetwork の cloudRegionName の子によって指定されたリージョンは、 cloudtemplateIntNetwork の下の cloudRegionName の子によっても指定する必要があります。
cloud-template	CT_EXTSUBNETPOOL_COUNT	cloudtemplateIntNetwork MO の数は最大 1 です
cloud-template	CT_EXTSUBNETPOOL_SUBNETPOOL_ADDRESS	cloudtemplateExtSubnetPool では、サブネットプールにネットワークアドレスが含まれている必要があります
cloud-template	CT_EXTSUBNETPOOL_SUBNETPOOL_IP_VERSION	cloudtemplateExtSubnetPool では、サブネットプールに IPv4 アドレスが含まれている必要があります
cloud-template	CT_EXTSUBNETPOOL_SUBNETPOOL_ADDRESS_TYPE	cloudtemplateExtSubnetPool では、サブネットプールの IP アドレスはマルチキャストまたはループバックアドレス空間からのものであってはなりません
cloud-template	CT_EXTSUBNETPOOL_SUBNETPOOL_MINIMUM_SIZE	cloudtemplateExtSubnetPool では、サブネット プールは /22 以上である必要があります(ネットマスクは 22 以下である必要があります)。

Cisco Cloud APIC エラーコード

コンポーネント	エラー コード (Error Code)	制約
cloud-template	CT_INTERNETWORK_MISSING_HOME	cloudtemplateIntNetwork の下に cloudRegionName がある場合は、 cloudRegionName の 1 つを cAPIc のホーム リージョン (capicDeployed) に関連付ける必要があります。
cloud-template	CT_CLOUD_APICSUBNETPOOL_INSUFFICIENT	cloudApicSubnetPool MO は、 cloudApicSubnet MO を生成するために十分な数である必要があります。これにより、 cloudtemplateIntNetwork で指定されたすべての cloudRegionName MO を一意の cloudApicSubnet MO に関連付けることができます。 cloudApicSubnet MO からのサブネットは、対応するリージョンの cloudCtxProfile で CIDR として使用されます。
cloud-template	CT_IPSECTUNNEL_PEERADDR_IP_VERSION	cloudtemplateIpSecTunnel では、 peeraddr に IPv4 アドレスを含める必要があります。
cloud-template	CT_IPSECTUNNEL_PEERADDR_IS_HOST	cloudtemplateIpSecTunnel では、 peeraddr はホストアドレス (/32 など) である必要があります。
cloud-template	CT_PROFILE_COUNT	cloudtemplateProfile MO のカウントは最大 1 です

コンポーネント	エラー コード (Error Code)	制約
cloud-template	CT_PROFILE_DELETE	cloudtemplateProfile MO は、親の cloudtemplateInfraNetwork も削除されない限り、削除できません。
cloud-template	CT_PROFILE_ROUTERUSERNAME_NONEMPTY	cloudtemplateProfile では、routerUsername は空でない必要があります。
cloud-template	CT_PROFILE_ROUTERPASSWORD_NONEMPTY	cloudtemplateProfile では、routerPassword は空でない必要があります。
cloud-template	CT_PROFILE_ROUTERUSERNAME MODIFY	cloudtemplateProfile では、routerUsername は、いずれかのリージョン (つまり、cloudtemplateIntNetwork の下にある cloudRegionName) にルータが展開されている場合は変更できません。
cloud-template	CT_PROFILE_ROUTERPASSWORD MODIFY	cloudtemplateProfile では、routerPassword は、いずれかのリージョン (つまり、cloudtemplateIntNetwork の下にある cloudRegionName) にルータが展開されている場合は変更できません。

Cisco Cloud APIC エラーコード

コンポーネント	エラー コード (Error Code)	制約
cloud-template	CT_PROFILE_ROUTERTHROUGHPUT MODIFY	cloudtemplateProfile では、 routerThroughput は、 いずれかのリージョン (つまり、 cloudtemplateIntNetwork の下にある cloudRegionName) に ルータが展開されてい る場合は変更できません。
クラウド	CT_APICSUBNET_INVALID_HOME_REGION	cloudApicSubnet MO では、 capicDeployed と してマークされたリー ジョンは有効なリー ジョンである必要があ ります。
クラウド	CT_APICSUBNET_REPEATED_REGION	cloudApicSubnet MO で は、 リージョンを最大 1 つのサブネットに関 連付けることが可 ま す。
クラウド	CT_APICSUBNET_MULTIPLE_HOME_REGION	cloudApicSubnet MO で は、 最大で 1 つのリー ジョンが capicDeployed を true に 設定できます。
クラウド	CLOUD_APICSUBNETPOOL_CREATEDBY_USER	cloudApicSubnetPool で は、 createdBy 属性は USER ある必要があ ります
クラウド	CLOUD_APICSUBNETPOOL_SUBNET_IP_VERSION	cloudApicSubnetPool で は、 サブネットに IPv4 アドレスが含まれてい る必要があります。
クラウド	CLOUD_APICSUBNETPOOL_SUBNET_SIZE	cloudApicSubnetPool で は、 サブネットは /24 である必要がありま す。

コンポーネント	エラー コード (Error Code)	制約
クラウド	CLOUD_APICSUBNETPOOL_DELETE_USAGE	cloudApicSubnetPool は、その cloudApicSubnet 子の少なくとも1つがリレーションで使用されている場合は削除できません。
クラウド	CLOUD_APICSUBNETPOOL_DELETE_CREATEDBY	createdBy 属性が USER ではない cloudApicSubnetPool は削除できません。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。