



注意事項と制約事項

- 注意事項と制約事項（1ページ）

注意事項と制約事項

Bonjour Gateway 用 Nexus 9300 シリーズスイッチの注意事項と制約事項は次のとおりです。

- IPv6 mDNS パケットはサポートされません。
- コントローラへの IPv6 接続はサポートされていません。
- Nexus 9300は、1つのコントローラ接続のみをサポートします。
- 対応する PTR レコードが mDNS ペイロードから欠落している場合、レコードはキャッシュされません。
- ポートが SPAN で構成されている場合、mDNS トラフィックは SUP にコピーされません。
- Nexus 9000 シリーズのスイッチで mDNS ゲートウェイを機能させるには、以下の TCAM カービングとそれに続くスイッチのリロードが必要です。

hardware access-list tcam region ing-sup 768

- Cisco NX-OS リリース 10.2(3)F 以降、N9K-C93180YC- EX、N9K-C93180YC-FX、N9K-C9336C-FX2、N9K-C9332C、および N9K-C93108TC- EX プラットフォームがサポートされ、Cisco DNA Center で検出可能になります。Bonjour のサービス。

■ 注意事項と制約事項

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。