

## 11 カスタム拡張フィールドの数の拡大

NCM コンソールでは、[Device Details] ページと [Device Interfaces] ページのそれぞれで最大 31 個のデータ フィールドを設定できます。これらのフィールドは、次の手順で利用できます。

- [Admin] > [Custom Data Setup] ページでは 6 個のフィールドを設定できます。
- [Admin] > [Enhanced Custom Fields Setup] ページでは 25 個のフィールドを設定できます ([Admin] > [Administrative Settings] > [User Interface] ページで Enable Enhanced Custom Fields チェックボックスがオンになっている場合)。

[Device Details] ページ、[Device Interfaces] ページ、またはその両方のページで利用できる拡張カスタム フィールドの数を増やすには、次の手順に従います。

- 1 adjustable\_options.rcx ファイルを \$NCM\_HOME (Windows 上の %NCM\_HOME%) ディレクトリ以外の場所にバックアップします。
- 2 Word または vi のようなテキスト エディタで、justable\_options.rcx ファイルを次のように編集します。

- [Device Details] ページの拡張カスタム フィールドの数を増やすには、次の行を追加します。

```
<option name=" metadata/field_limit/RN_DEVICE">100</option>
```

- [Device Interfaces] ページの拡張カスタム フィールドの数を増やすには、次の行を追加します。

```
<option name=" metadata/field_limit/RN_DEVICE_PORT">100</option>
```



利用可能な拡張カスタム フィールドの数を制限するには、100 をより小さい数と置き換えます。(大きい値を指定すると、100 のままの設定と同じ効果があります)。

- 3 adjustable\_options.rcx ファイルを保存します。
- 4 次のいずれかを実行し、.rcx 設定を再ロードします。
  - NCM プロキシから reload server options コマンドを実行します。
  - NCM 管理エンジンを再起動します。

