

9 Adobe Flash の使用の無効化

CiscoWorks Network Compliance Manager ソフトウェア (NCM) では、デバイス セレクタを表示するのに Adobe® Flash を使用します。Flash の使用を無効にすると、NCM コンソールは、純粋に HTML と JavaScript から構成されるデバイス セレクタのバージョンを使用します。このバージョンは、NCM と NCM コンソール との間の通信、特に大規模なデータ セット (たとえば、10,000 デバイスなど) に関して一般的に言えば、基礎となるプロトコルが原因で Flash バージョンよりも速度は遅くなります。

NCM コンソール で Adobe Flash の使用を無効にするには、次の手順に従います。

- 1 adjustable_options.rcx ファイルを \$NCM_HOME (Windows 上の %NCM_HOME%) ディレクトリ以外の場所にバックアップします。
- 2 appserver.rcx ファイルの中から、次の行を探します。


```
<option name="flexui/devicechooser">>true</option>
```
- 3 appserver.rcx ファイルから adjustable_options.rcx ファイルに行をコピーします。
- 4 adjustable_options.rcx ファイルの中で、コピーされた行を次の内容に変更します。


```
<option name="flexui/devicechooser">>false</option>
```
- 5 検索ボックスに返されるアイテム数を制限するためには、adjustable_options.rcx ファイルの中に次の行を追加します。


```
<option name="flexui/devicechooser/return_count">12</option>
```

オプションで、この行のデフォルト値である 12 を変更します。



検索結果数を減らすには、検索パターンを絞ります。たとえば、「192.168」を検索すると、表示される結果が多すぎる可能性があります。代わりに「192.168.5」を使用してください。

- 6 adjustable_options.rcx ファイルを保存します。
- 7 すべての NCM サービスを再起動します。
 - *Windows* : [Services] コントロール パネルを開きます。サービスのリストの中で、次の各サービスを右クリックし、[Restart] をクリックします。
 - TrueControl Management Engine
 - TrueControl FTP Server
 - TrueControl SWIM Server
 - TrueControl Syslog Server
 - TrueControl TFTP Server
 - *UNIX* : 次のコマンドを実行します。


```
/etc/init.d/truecontrol restart
```

