

## デバイス検出サイドバーの使用

Cisco FindIT から、ローカル ネットワーク内にあるすべてのサポート対象のシスコ スモール ビジネス デバイスに簡単にアクセスできます。デバイス検出サイドバーを使用すると、デバイスの基本情報を表示したり、デバイス マネージャを起動してデバイスを設定したりできます。

関連トピック：

- サイドバーの表示
- サイドバーからのデバイス マネージャの起動

### サイドバーの表示

デバイス検出サイドバーを表示するには、**[FindIT]** ボタンをクリックします。検出されたデバイスが表示されます。リストは種類別（ルータ、スイッチ、ワイヤレスなど）に表示されます。デバイスは、デバイス マネージャに設定されているデバイス名に基づいて一覧表示されます。

- セクションを折りたたむまたは拡張するには：見出しの横のアイコンをクリックします。
- セクションをデバイス名で並べ替えるには：デバイスの種類（スイッチなど）を右クリックします。次に、**[名前順にソートする]** をクリックします。
- デバイスの詳細情報を表示するには：デバイス名の上にマウス ポインタを置きます。ツールチップ メッセージに、モデル番号、デバイスの種類、製品の説明、ファームウェア バージョン、デバイス識別子 (PID VID)、MAC アドレス、シリアル番号、IP アドレス (IPv4 のみ) が表示されます。
- 表示内容を現在のデータで更新するには：**[FindIT]** ボタン上の矢印アイコンをクリックし、メニューから **[更新]** を選択します。
- サイドバーを非表示にするには：**[FindIT]** ボタンを再度クリックします。

## サイドバーからのデバイス マネージャの起動

どのサポート対象デバイスもブラウザベースのデバイス マネージャを備え、デバイス設定の表示および設定を行うことができます。

**ステップ 1** サイドバーを表示した後は、次のいずれかの方法でデバイス マネージャを起動します。

- 現在のブラウザ ウィンドウでデバイス マネージャを起動するには：デバイス名をダブルクリックします。また、デバイス名を右クリックし、[開く]を選択します。ウィンドウのメイン領域にデバイス マネージャ ログイン ページが表示されます。
- デバイス マネージャを新しいブラウザ ウィンドウで起動するには：デバイス名を右クリックし、[新しいウィンドウで開く]を選択します。新しいブラウザ ウィンドウが開き、デバイス マネージャ ログイン ページが表示されます。
- デバイス マネージャを新しいタブで起動するには：デバイス名を右クリックし、[新しいタブで開く]を選択します。新しいタブが開き、デバイス マネージャ ログイン ページが表示されます。タブのラベルにデバイス名が表示されます。

**ステップ 2** ユーザ名とパスワードを入力して、デバイス マネージャにログインします。

デバイス マネージャの詳細については、デバイス管理ガイドを参照するか、デバイス マネージャ ページの右上隅近くにある [ヘルプ] リンクをクリックします。ポップアップがブロックされたことを示すメッセージが表示されたら、黄色のバーをクリックし、[このサイトのポップアップを常に許可]を選択します。この後、[ヘルプ] リンクをクリックすると、ポップアップ ウィンドウにヘルプを表示できます。

**ステップ 3** 必要に応じて、[FindIT] ボタンをクリックしてデバイス検出サイドバーを非表示にすることも可能です。ボタンを再度クリックすれば、サイドバーをいつでも表示できます。