



CHAPTER 15

Service Manager

サービス管理タスクにアクセスするには、システムにログインします（「ログイン」(P.2-1) を参照）。次に、[Home] ページから、[Tools] タブをクリックします。[Tools] ページが表示されます。

[Tools] ページから、[Service Manager] をクリックします。[Service Manager] ページに次の項目が表示されます。

- [Edit Service Properties]
- [Edit IMGW Device and Hop Types]

サービス プロパティの編集

ステップ 1 [Service Manager Functional Overview] ページから、[Edit Service Properties] をクリックします。[Edit Service Properties] ページが表示されます（図 15-1 を参照）。

図 15-1 [Edit Service Properties]

Edit Service Properties

Select Service:	<input type="radio"/> CNS Image Service
<input type="button" value="Edit Properties"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

101540

ステップ 2 [Edit Service Properties] ページから、該当するオプション ボタンをクリックすることで、[Image Service] を選択します。

[Image Service] のサービス プロパティ ページが表示されます（図 15-2 を参照）。

図 15-2 イメージ サービス プロパティ

Edit Service Properties

Image Service Configurable Properties:

Name	Value
Image Types	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Removed Image Types:</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p><<</p> <p>>></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Image Types:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> IOS PDM Pix-image Other </div> </div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="button" value="Add New"/> </div> </div>
Boot Timeout	<input type="text" value="300"/> seconds
Check Server Msg Timeout	<input type="text" value="600"/> seconds
Check Server Msg Retry	<input type="text" value="6"/> times

1239445

- ステップ 3** [Image Types] を編集するには、移動ボタン (<<) をクリックし、イメージタイプを [Removed Image Types] 列に移動します。
- ステップ 4** [Boot Timeout] を編集するには、新しい値をテキスト ボックスに入力します。
- ステップ 5** [Check Server Msg Timeout] を編集するには、新しい値をテキスト ボックスに入力します。
- ステップ 6** [Check Server Msg Retry] を編集するには、新しい値をテキスト ボックスに入力します。
- ステップ 7** このタスクをキャンセルするには、[Cancel] をクリックします。
- ステップ 8** 変更を実行するには、[OK] をクリックします。

IMGW デバイスとホップタイプの編集

ステップ 1 [Service Manager Functional Overview] ページから、[Edit IMGW Device and Hop Types] をクリックします。

[IMGW Device and Hop Types] ページが表示されます (図 15-3 を参照)。

図 15-3 [IMGW Device and Hop Types]

Add and Remove IMGW Device Types and Hop Types:

Device Types	CATIOS CATOS CE CSS	Remove	New DeviceType	Add to list
Hop Types	AP_LOGIN CATALYST_EN CATALYST_LOGIN CATIOS_EN	Remove	New HopType	Add to list

129600

Edit Reset

ステップ 2 デバイス タイプまたはホップ タイプを削除するには、項目をクリックし、[Remove] をクリックします。

ステップ 3 新しいデバイス タイプまたはホップ タイプを追加するには、ダイアログボックスに項目を入力し、[Add to list] をクリックします。

ステップ 4 完了したら、変更を保存するために、[Edit] をクリックします。

