



オーバーレイネットワークのモニタリング



(注) 簡素化と一貫性を実現するために、Cisco SD-WAN ソリューションは Cisco Catalyst SD-WAN としてブランド名が変更されました。さらに、Cisco IOS XE SD-WAN リリース 17.12.1a および Cisco Catalyst SD-WAN リリース 20.12.1 以降、次のコンポーネントの変更が適用されます。
Cisco vManage から **Cisco Catalyst SD-WAN Manager** への変更、**Cisco vAnalytics** から **Cisco Catalyst SD-WAN Analytics** への変更、**Cisco vBond** から **Cisco Catalyst SD-WAN Validator** への変更、**Cisco vSmart** から **Cisco Catalyst SD-WAN コントローラ** への変更、および **Cisco コントローラ** から **Cisco Catalyst SD-WAN 制御コンポーネント** への変更。すべてのコンポーネントブランド名変更の包括的なリストについては、最新のリリースノートを参照してください。新しい名前への移行時は、ソフトウェア製品のユーザーインターフェイス更新への段階的なアプローチにより、一連のドキュメントにある程度の不一致が含まれる可能性があります。

- ・ [オーバーレイネットワークの Cisco Catalyst SD-WAN コントローラとデバイスのモニタリング \(1 ページ\)](#)
- ・ [オーバーレイとコントローラの詳細の表示 \(2 ページ\)](#)
- ・ [変更ウィンドウの通知の表示 \(2 ページ\)](#)

オーバーレイネットワークの Cisco Catalyst SD-WAN コントローラとデバイスのモニタリング

1. Cisco Catalyst SD-WAN ポータル ダッシュボードで **[List View]** タブをクリックします。
オーバーレイのリストが表示されます。
2. オーバーレイの名前をクリックします。
3. **[Controller View]** エリアで、モニターするコントローラ (**vManage**、**vBond**、**vSmart**、**Cloud Gateways**、または **vEdge**) をクリックします。

4. [Controllers] ウィンドウで、ネットワーク使用率、CPU 使用率、または期間でフィルタリングできます。このウィンドウでは、状態、タイプ、バージョン、またはリージョンでフィルタ処理することもできます。



(注) Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN リリース 17.13.1a 以降、Cisco Catalyst SD-WAN のブランド変更との一貫性を保つために、[Controllers] タブの名前が [Control Components] タブに変更されました。

オーバーレイとコントローラの詳細の表示

1. Cisco Catalyst SD-WAN ポータルのダッシュボードで、[List View] タブをクリックします。
オーバーレイのリストが表示されます。
2. オーバーレイの名前をクリックします。
[Dashboard] > [Overlays] > [Details] ページに、オーバーレイの詳細情報が表示されます。

変更ウィンドウの通知の表示

表 1: 機能の履歴

機能名	リリース情報	説明
変更ウィンドウ通知	2021 年 2 月リリース	この機能を使用すると、Cisco Catalyst SD-WAN のオーバーレイメンテナンスの開始時または終了時を確認できます。これには、変更ウィンドウ通知がスケジュールされたときの詳細情報、およびメンテナンスにおいて予定されている操作が含まれます。 Cisco Catalyst SD-WAN ポータル カスタマーは変更ウィンドウ通知のみを表示できます。CloudOps ユーザーは、変更ウィンドウ通知をスケジュールまたは開始する必要があります。

変更ウィンドウ通知により、Cisco Catalyst SD-WAN のオーバーレイメンテナンスの開始時または終了時を確認できます。これには、変更通知がスケジュールされたときの詳細情報、およびメンテナンスにおいて予定されている操作が含まれます。

変更ウィンドウ通知アラートは、10 日以内に開始またはスケジュールされた通知に対して表示されます。通知が完了状態であるか、または 10 日後以降に開始するようにスケジュールされ

ている場合、バナーアラートは Cisco Catalyst SD-WAN ポータル のダッシュボードに表示されません。

変更通知が開始されると、バナーアラートに進行中として表示されます。

変更通知がスケジュールされている場合、バナーアラートに開始として表示されます。

はじめる前に

Cisco Catalyst SD-WAN ポータル カスタマーは変更ウィンドウ通知のみを表示できます。

CloudOps ユーザーは、変更ウィンドウ通知をスケジュールまたは開始する必要があります。

すべてのオーバーレイの変更ウィンドウ通知の表示

1. Cisco Catalyst SD-WAN ポータル のダッシュボードの [Change Window Notifications] で、スケジュール済みまたは開始済みのオーバーレイをクリックします。

[Dashboard] > [Change Window Notifications] ページが表示され、オーバーレイのリストが表示されます。

すべての変更ウィンドウ通知にバナーアラートが表示されます。

これは、すべてのオーバーレイの変更ウィンドウ通知すべてを表示するためのグローバルビューです。

2. （任意）ステータスでオーバーレイをフィルタリングして、オーバーレイのリストを制限または展開できます。
3. [Change Window Notifications] をクリックすると、変更ウィンドウ通知のリストが表示されます。これには、変更通知の説明の詳細カラムが含まれます。

[Dashboard] > [Overlays] > [Details] > [Change Window Notifications] ページが表示されます。

特定オーバーレイの変更ウィンドウ通知の表示

1. 特定のオーバーレイの変更通知を表示するには、Cisco Catalyst SD-WAN ポータルダッシュボードで、スケジュール済みまたは開始済みの変更通知があるオーバーレイをクリックします。

[Dashboard] > [Overlays] > [Details] ページが表示されます。

2. スケジュール済みまたは開始済みの変更ウィンドウ通知があるオーバーレイをクリックします。

オーバーレイ固有の変更ウィンドウ通知のバナーアラートが表示されます。すでにオーバーレイ内にいるため、バナーアラートにはオーバーレイの名前は含まれません。

これは、特定のオーバーレイの変更ウィンドウ通知を表示する個別のビューです。

変更ウィンドウ通知のリストの表示

1. Cisco Catalyst SD-WAN ポータル ダッシュボードで、スケジュール済みまたは開始済みの変更ウィンドウ通知があるオーバーレイをクリックします。

[Dashboard] > **[Overlays]** ページが表示されます。

2. オーバーレイ名をクリックします。

[Dashboard] > **[Overlays]** > **[Details]** ページが表示されます。

3. **[Change Window Notifications]** で、スケジュール済みまたは開始済みの変更ウィンドウ通知を選択します。

[Dashboard] > **[Overlays]** > **[Details]** > **[Change Window Notifications]** ページが表示され、変更通知イベントに関する詳細情報を表示できます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。