



手順

- 使用する前に (1 ページ)

使用する前に

始める前に

サポート対象の製品については、移行ガイドおよびオプトインガイドで製品固有の詳細を確認してください。

ステップ 1 <https://sign-on.security.cisco.com> にアクセスします。

ステップ 2 SecureX Sign-on のアカウントを持っている場合：

- ユーザー名を入力し、[次へ (Next)] をクリックします。
- パスワードを入力して、[Log In (ログイン)] をクリックします。
- Duo MFA プロンプトで、登録済みのデバイスに通知を送信し、そのデバイスで [承認 (approve)] をタップして認証します。

ステップ 3 または、代替アカウントを使用して続行することもできます。[その他のログインオプション (Other login options)] をクリックして、Cisco や Microsoft などの別の IdP を選択します。

ステップ 4 SecureX Sign-on アカウントを持ってない場合：

- [サインイン (Sign up)] をクリックします。
- フォームに入力し、[アカウントの作成 (Create Account)] をクリックします。

重要 SecureX で組織を作成するために、公的領域の E メールアドレスを使用することはできません。そのため、ビジネスドメインのメールアドレスを使用してサインオンアカウントを作成することをお勧めします。これにより、シスコは組織情報を検証し、オンボーディングプロセスを合理化できます。

(注) パスワードは 180 日後に期限切れになります。パスワード要件：

- 8 文字以上
- 最低 1 つの数字
- 1 つ以上のシンボル
- 1 つ以上の小文字
- 1 つ以上の大文字
- ユーザー名の一部を含めることはできません
- 名を含めることはできません
- 姓を含めることはできません
- 10 個前までのパスワードを再使用することはできません

- c) シスコの no-reply-security から送信された「アカウントを有効化 (Activate Account)」という件名の電子メールを検索し、[アカウントを有効化 (Activate Account)] をクリックします。

(注) アクティベーションリンクの有効期限は 7 日です。

- d) プロンプトに従って Duo Security を設定し、多要素認証 (MFA) を設定します。2 要素認証 (MFA の一種) は、セカンダリデバイスを使用して ID を確認することで、アカウントのセキュリティを強化します。これにより、自分以外のユーザがパスワードを知っている場合でも、アカウントにアクセスできなくなります。
- e) 追加するデバイスを選択し、プロンプトに従ってデバイスを登録します。詳細については、『[Duo Guide to MFA and Device Enrollment](#)』を参照してください。デバイスに Duo アプリケーションがすでにインストールされている場合は、このアカウントのアクティベーションコードが送信されます。Duo は 1 台のデバイスで複数のアカウントをサポートします。
- f) セキュリティを強化するため、異なるデバイスを 2 台以上登録しておくことを推奨します。[デバイスの追加 (+ Add another device)] をクリックし、プロンプトに従って別のデバイスを登録します。詳細については、『[Duo Guide to MFA and Device Management](#)』を参照してください。
- g) [ログインを続行 (Continue to Login)] をクリックし、デバイスがアカウントとペアリングされたら、[完了 (Finish)] をクリックします。

(注) 必要に応じて、MFA に Google Authenticator を使用している既存のユーザは、[Google Authenticator の設定 (Setup Google Authenticator)] をクリックしてプロンプトに従うことで、バックアップ要素としてここに追加できます。

次のタスク

SecureX Sign-On アプリケーションポータルへようこそ。

- 居住地域を選択し、SecureX を起動します。

- 任意のタイルをクリックしてアプリケーションを起動します。パスワードは必要ありません。
- ここから SSO ポータルにアプリケーションをエクスポートするには、右上のユーザプロフィールメニューから [アプリケーションのエクスポート (Export Applications)] を選択します。
- 旧バージョンのポータルに戻るには、右上のユーザプロフィールメニューから [従来のポータル (Legacy Portal)] を選択します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。