



第 3 章

Operations Manager の障害

初版発行日：2014年7月23日
最終更新日：2014年7月23日

fltMgmtImportItemImportXMLError

障害コード：F1000033

メッセージ

Import from '[localFile]' failed, Error message: [statusReport]

説明

この障害は通常、インポート操作が失敗したときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1 このインポート操作の [Properties] をクリックし、[Status] をチェックしてエラーの説明を確認します。
- ステップ 2 エラーの説明に従って、インポート設定を変更し再度インポートを試行してください。
- ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: import-from-xml-failed
mibFaultCode: 10000033
mibFaultName: fltMgmtImportItemImportXMLError
moClass: mgmt:ImportItem
Type: configuration
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/importer-[hostname]/imp-provider-[sysid]
```

fltFirmwareSourceRemote-download-failure

障害コード : F10000241

メッセージ

[type] Auto Download Failed.Error: [downloadError]

説明

この障害は通常、ダウンロードの設定が正しくない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 [Faults] タブで障害とエラー メッセージを確認します。
 - ステップ 2 [Username]、[Password] および [Download State] を確認します。
 - ステップ 3 存在する場合は、プロキシ設定を確認します。
 - ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: download-error
mibFaultCode: 10000241
mibFaultName: fltFirmwareSourceRemoteDownloadFailure
moClass: firmware:Source
Type: management
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/source-[type]
```

fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed

障害コード : F10000339

メッセージ

Communication Service configuration can't be deployed.Error: [configStatusMessage]

説明

この障害は通常、Cisco UCS Manager が無効な通信ポリシー構成を検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

-
- ステップ 1 すべての通信サービスで設定されているポートが一意であることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: comm-svc-config-error
mibFaultCode: 10000339
mibFaultName: fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed
```

```

moClass: comm:SvcEp
Type: comm-svc-not-deployed
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fltPkiTPStatus

障害コード : F1000591

メッセージ

[name] Trustpoint's cert-chain is invalid, reason: [certStatus].

説明

この障害は、トラストポイントの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

推奨処置

未設定。

障害の詳細

```

Severity: major
Cause: invalid-trustpoint-cert-chain
mibFaultCode: 10000591
mibFaultName: fltPkiTPStatus
moClass: pki:TP
Type: security
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]

```

fltPkiKeyRingStatus

障害コード : F1000592

メッセージ

[name] Keyring's certificate is invalid, reason: [certStatus].

説明

この障害は、キーリングの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

推奨処置

未設定。

障害の詳細

```

Severity: major
Cause: invalid-keyring-certificate
mibFaultCode: 10000592
mibFaultName: fltPkiKeyRingStatus
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]

```

fltConfigBackupUngrouped-domain

障害コード : F10000616

メッセージ

Unable to backup remotely.[faultDescr]

説明

リモート スケジュール バックアップが失敗しました。この障害は通常、管理者がリモート マシンに誤ったパスワード、ホスト、ユーザ名またはパスを提供した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 リモート スケジュール バックアップ ポリシーのパラメータが有効であることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 10000616
mibFaultName: fltConfigBackupUngroupedDomain
moClass: config:Backup
Type: server
Auto Cleared: true
Affected MO:
sys/config-catalogue/consumer-catalogue-[internalName]/type-[backupType]-ts-[creationTS]
Affected MO:
universe/inst-[connectorId]/consumer-catalogue-[internalName]/type-[backupType]-ts-[creationTS]
```