Cisco UCS PowerTool スイートのインストール

この章の内容は、次のとおりです。

- Cisco UCS PowerTool スイートのインストール （1 ページ）
- Cisco UCS PowerTool スイート、リリース 2.x へのアップグレード （2 ページ）
- Cisco UCS PowerTool スイート インストールの変更と修復 （3 ページ）
- Cisco UCS PowerTool スイートのアンインストール （3 ページ）

Cisco UCS PowerTool スイートのインストール

ユニファイドインストーラを使用しているすべての Cisco UCS モジュールまたは単一モジュール向けに、Cisco UCS PowerTool スイートをインストールできます。

（注） すべてモジュールのデフォルトのインストール パスは、`C:\Program Files (x86)\WindowsPowerShell\Modules` です。ですが、**カスタム インストール** オプションを使用してインストール パスを変更することもできます。

始める前に

Admin 権限を使用して PowerTool をインストールします。

ステップ 1 Cisco UCS Management Partner Ecosystem ソフトウェアの Cisco.com のダウンロード サイトから Cisco UCS PowerTool スイートをダウンロードします。

ステップ 2 管理者として実行するコマンド プロンプトを開きます。

ステップ 3 MSI ファイルのダウンロード先の場所に移動し、MSI 名を入力してインストールを開始します。

（注） インストーラを起動する際に PowerShell セッションが開いた場合、Windows PowerShell を起動している場合はモジュールのインストールまたはアンインストールができないことを示すエラーメッセージが表示されます。したがって、PowerShell セッション実行を終了することをお勧めします。

Cisco UCS PowerTool スイート -インストーラ ウィザードが開きます。

ステップ 4 **[次へ]**をクリックします。

ステップ 5 **EULA** を確認し、**[適用]** > 、**[次へ]**をクリックします。

ステップ 6 **[セットアップ タイプ]**を選択します。

タイプは、次のいずれかになります。

- **完全**—Cisco UCS Manager PowerTool、Cisco UCS Central PowerTool、Cisco IMC PowerTool、Cisco UCS DSC モジュールをインストールします
- **カスタム**—希望するモジュールだけをインストールできます。また、モジュールのインストール場所も指定できます

ステップ 7 **[次へ]**をクリックします。

ステップ 8 カスタム インストールの場合は、次の手順に従います。

a) インストールしないモジュールを選択し、ドロップダウン リストから**[この機能をインストールしない]**をクリックします。
b) モジュールのインストール先を変更するには、**[変更]**をクリックします。
c) ファイルを保存する場所を参照して選択し、**[OK]**をクリックします。

ステップ 9 **[インストール]**をクリックします。

モジュールのデスクトップ ショートカットを作成するには、 **[デスクトップ ショートカットの作成（ Create Desktop Shortcut）]** をクリックします。

ステップ 10 [Finish] をクリックします。

Cisco UCS PowerTool スイート、リリース 2.x へのアップグレード

Cisco UCS Manager PowerTool、Cisco IMC PowerTool、および Cisco UCS Central の各バージョン 1.x からのアップグレードはサポートされていません。Cisco UCS PowerTool スイート リリース 2.x.をインストールする前に、PowerTool 1.x バージョンをアンインストールしてください。

インストーラを Cisco UCS PowerTool スイート 2.x バージョンを実行中のシステムで起動すると、Cisco UCS PowerTool スイートの最新バージョンへのアップグレードが要求されます。[Yes] をクリックしてアッテプグレードを行ない、引き続きインストールを実行します。

Cisco UCS PowerTool スイートをインストールする方法については、「Cisco UCS PowerTool スイートのインストール」を参照してください。

（注） デフォルトでは、すべてのモジュールは最新リリースにアップデートされます。一度更新すると、以前のインストールのモジュールを保持することはできません。

Cisco UCS PowerTool スイート インストールの変更と修復

ステップ 1 **[スタート]** > 、**[コントロールパネル]** > 、**[プログラムと機能]**をクリックします。

ステップ 2 インストールされたプログラムのリストから **Cisco UCS PowerTool スイート**を選択します。

ステップ 3 **[変更]**をクリックします。
Cisco UCS PowerTool スイート-インストール ウィザードが開きます。

ステップ 4 **[次へ]**をクリックします。

ステップ 5 インストールを変更するには、**[変更]**をクリックし、次の手順に従います。

a) **[次へ]**をクリックします。
カスタム設定ページが表示されます。

b) 既存のインストールに追加、または削除したいモジュールを選択し、ドロップダウン リストから該当するオプションを選択します。

ステップ 6 インストールを修復するには、**[修復]** > 、**[次へ]**を選択します。

ステップ 7 [Install] をクリックします。

モジュールのデスクトップ ショートカットを作成するには、 **[デスクトップ ショートカットの作成（ Create Desktop Shortcut）]** をクリックします。

ステップ 8 [Finish] をクリックします。

Cisco UCS PowerTool スイートのアンインストール

ステップ 1 **[スタート]** > 、**[コントロールパネル]** > 、**[プログラムと機能]**をクリックします。

ステップ 2 インストールされたプログラムのリストから **Cisco UCS PowerTool スイート**を選択します。

ステップ 3 **[アンインストール]**をクリックします。