



## アプリケーション サーバの設定

次のトピックでは、Cisco Unified Communications Manager の管理ページにおけるアプリケーション サーバに関する作業と設定について説明します。

- 「アプリケーション サーバの設定値」(P.23-1)
- 「関連項目」(P.23-3)

## アプリケーション サーバの設定値

Cisco Unified Communications Manager の管理ページでは、[システム (System)] > [アプリケーション サーバ (Application Server)] メニュー パスを使用してアプリケーション サーバを設定します。

Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [アプリケーションサーバ (Application Server)] ウィンドウを使用すると、Cisco Unified Communications Manager とクラスタ外の外部アプリケーション、たとえば Cisco Unity Connection、Cisco Unified Presence、Cisco Emergency Responder などの関連付けを管理し、Cisco Unified Communications Manager システムと Cisco WebDialer などのアプリケーションを同期することができます。



### ヒント

アプリケーション サーバの設定では、Cisco Unity Connection 2.x はサポートされていません。Cisco Unity Connection 2.x 用の有効なユーザ テンプレートのリストを Cisco Unified Communications Manager にプッシュするには、Cisco Unity Connection 2.x 経由の AXL 接続を作成します (『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』を参照)。

### アプリケーション サーバの設定のヒント

Cisco Unified Communications Manager の管理ページでアプリケーション サーバを設定できるのは、Cisco Unified Communications Manager サーバおよびその他のアプリケーション サーバを両方ともセットアップして完全に動作可能な状態にし、有効な設定を使用して実行した後です。



### (注)

Cisco Unity Connection については、Cisco Unity Connection サーバと通信するように設定された Cisco Unified Communications Manager サーバ上で、AXL が動作していることを確認してください。

### GUI の使用方法

Cisco Unified Communications Manager の管理の Graphical User Interface (GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス) を使用してレコードを検索、削除、設定、またはコピーする方法については、「Cisco Unified Communications Manager の管理アプリケーションでの操作」(P.1-13) およびそのサブセクションを参照してください。GUI の使用方法とボタンおよびアイコンの機能の詳細が説明されています。

## 設定値表

表 23-1 では、[アプリケーションサーバ(Application Server)] ウィンドウ内で使用可能なすべての設定値について説明します。各サーバに異なる設定が必要なため、表に示した設定すべてが各サーバに適用されるわけではありません。関連する手順については、「[関連項目](#)」(P.23-3) を参照してください。

表 23-1 アプリケーション サーバの設定値

フィールド	説明
<b>[アプリケーションサーバ情報(Application Server Information)]</b>	
[アプリケーションサーバタイプ(Application Server Type)]	<p>接続するアプリケーションの種類に適したアプリケーション サーバを選択します (たとえば、プレゼンス アプリケーション サーバに接続するには、[Cisco Unified Presence Server] を選択します)。</p> <p><b>(注)</b> シスコでは、Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000 システムについては Cisco Unity Voice Mail 4.x サーバに対するサポートを提供していません。</p>
[名前(Name)]	設定するアプリケーション サーバを識別するための名前を入力します。
[IP アドレス (IP Address)]	<p>設定するサーバの IP アドレスを入力します。</p> <p><b>(注)</b> IP アドレスは、1 ~ 255 の数値パターンを使用した数値 (10.255.172.57 など) にしてください。</p> <p><b>ヒント</b> Cisco Unity Connection では、Cisco Unity Connection の管理で定義したものと同一管理者のユーザ名とパスワードを使用する必要があります。このユーザ ID によって、Cisco Unity Connection と Cisco Unified Communications Manager の管理の間で認証が実行されます。</p>
[URL]	アプリケーション サーバの URL を入力します。
[エンドユーザ URL(End User URL)]	このアプリケーション サーバに関連付けられたエンド ユーザの URL を入力します。
[使用可能なアプリケーションユーザ (Available Application Users)]	<p>このペインには、このアプリケーション サーバとの関連付けに使用できるアプリケーション ユーザが表示されます。</p> <p>このアプリケーション サーバにアプリケーション ユーザを関連付けるには、アプリケーション ユーザ (たとえば、CCMAdministrator、CCMSysUser、UnityConnection など) を選択し、このペインの下にある下矢印をクリックします。</p>
[選択されたアプリケーションユーザ (Selected Application Users)]	このペインには、アプリケーション サーバに関連付けられたアプリケーション ユーザが表示されます。アプリケーション ユーザを削除するには、アプリケーション ユーザを選択し、このペインの上にある上矢印をクリックします。アプリケーション ユーザを追加するには、[使用可能なアプリケーションユーザ (Available Application Users)] ペインでアプリケーション ユーザを選択し、下矢印をクリックします。

## 追加情報

「[関連項目](#)」(P.23-3) を参照してください。

## 関連項目

- 「アプリケーション サーバの設定」 (P.23-1)
- 「アプリケーション サーバの設定値」 (P.23-1)
- 「アプリケーション ユーザの設定」 (P.87-1)

