



ボイス メッセージと通話履歴 ログの使用方法

Cisco 無線 IP 電話 7920 のメインメニューでは、ボイス メッセージ サービスと通話履歴ログにアクセスできます。

ボイス メッセージの再生

電話機に「You have voice mail」と表示された場合は、Messages メニューまたはショートカット キー ① を使用してメッセージにアクセスできます。

項目	操作
ボイス メッセージサービスの個人設定	Menu を押し、▶ を押して Messages を選択します。 Voice Mail Box を選択して音声ガイダンスに従います。ボイスメッセージサービスのデフォルトのパスワードは、システム管理者が用意します。
ボイスメッセージへのアクセスとメッセージの再生	Menu を押し、▶ を押して Messages を選択します。 Voice Mail Box を選択します。パスワードを入力し、音声ガイダンスに従ってメッセージを聞きます。
ショートカットキーを使用したボイスメッセージへのアクセス	スタンバイ モードの場合は、① を押して離すとすぐにアクセスできます。ボイスメッセージのパスワードを入力し、音声ガイダンスに従ってメッセージを聞きます。

ヒント

- ボイス メッセージ サービスの使用方法に関する正確な情報と詳細については、ボイス メッセージ システムのマニュアルを参照してください。
- セキュリティ上の理由から、デフォルトのパスワードをできるだけ早く変更する必要があります。

Call History メニューからの通話の表示と発信

通話履歴ログでは、不在着信、着信、および発信のリストを表示することができます。リストのいずれかから直接番号をダイヤルすることもできます。

項目	操作
不在着信、着信、または発信の表示	<p data-bbox="362 539 859 762">Menu を押し、◀または▶を押し、Call History を選択します。 Missed Calls、Received Calls、または Placed Calls にスクロールして選択します。</p> <p data-bbox="362 800 859 931">該当の番号にスクロールして、Detail を押し、通話の情報を参照します。</p>

項目	操作
Missed Calls、Received Calls、または Placed Calls リストからの番号のダイヤル	<p>ダイヤルする番号にスクロールして、Detail を押します。ログに表示された番号を編集（プレフィクスの追加や削除など）する必要がある場合、EditDial を押します。次に、◀または▶を押して、カーソルの位置を移動するか、数字を消去します。数字を入力するには、キーパッドを使用します。</p> <p> を押して番号をダイヤルします。</p>
通話履歴の削除	<p>Menu > Call History を押します。Erase Call History にスクロールして選択します。</p> <p>OK を押して通話履歴全体を削除します。または、Back を押して Call History メニューに戻ります。</p> <p></p> <p>(注) OK を押した後は、通話履歴ログがすべて空になります。</p>

