



スタートアップガイド

Cisco IP Phone は、社内のコンピュータなど、他のネットワーク デバイスと情報を共有することのできるネットワーク デバイスです。このマニュアルでは、[Cisco CallManager ユーザオプション] Web ページを使用して電話機の機能や設定を制御する方法、および電話サービスの設定やカスタマイズを行う方法について説明します。



(注) このマニュアルでは、特定の Cisco IP Phone で利用可能な機能、設定、およびサービスについて説明しています。機能、設定、およびサービスの利用について不明点がある場合は、システム管理者に確認してください。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- ユーザオプション Web ページへのアクセス (P.2)
- ユーザオプション Web ページのナビゲートに関するヒント (P.4)

また、後続の項では、次のトピックについて取り上げます。

- 電話機の機能と設定のカスタマイズ (P.5)
- 電話サービスのカスタマイズ (P.7)

ユーザオプション Web ページへのアクセス

Cisco IP Phone を使用する場合、個人用に設定されたユーザオプション Web ページにアクセスするには、次の手順を実行します。



(注) Cisco IP Communicator (ソフトウェアベースの電話機) を使用する場合は、電話機インターフェイスを右クリックし、表示されるメニューから [Cisco ユーザオプション] を選択すると、ユーザオプション Web ページにアクセスできます。

手順

ステップ 1 ユーザオプションの URL、ユーザ ID、およびデフォルトのパスワードをシステム管理者から入手します。その URL を開き、ログインします。

ステップ 2 URL を入力した後に、[セキュリティの警告] ダイアログボックスが表示され、[はい] または [証明書の表示] > [証明書のインストール] を選択するように要求されることがあります。このダイアログボックスが表示されない場合は、ステップ 3 に進みます。

- [はい] をクリックすると、ユーザオプション Web ページにログインするたびに [セキュリティの警告] ダイアログボックスが表示されます (証明書をインストールするまで)。
- [証明書の表示] > [証明書のインストール] をクリックし、そのページの指示に従うと、ユーザオプション Web ページにログインするたびに [セキュリティの警告] ダイアログボックスが表示されなくなります。証明書のインストールについて不明点がある場合は、システム管理者に確認してください。



(注) ステップ 2 は、Internet Explorer ユーザに対する [セキュリティの警告] ダイアログボックスの表示方法を示しています。Netscape Navigator を使用する場合は、表示方法が異なります。

ステップ 3 デバイスを選択するドロップダウンリストから、デバイス タイプ (電話機のモデル) またはデバイス プロファイル (エクステンション モビリティ ユーザ デバイス プロファイル) を選択します。



(注) エクステンション モビリティ ユーザ デバイス プロファイルは、通常は「EM」で始まります。詳細については、P.16の「エクステンション モビリティの使用法」を参照してください。この機能を使用するかどうかについては、システム管理者から指示があります。

選択したデバイス タイプまたはデバイス プロファイルに対応したオプションがコンテキスト メニューに表示されます。

ステップ 4 電話機または電話サービスをカスタマイズするために、いずれかのメイン メニュー オプションをクリックします。



(注) メニューに表示されるオプションは、システム管理者が電話機を設定した内容によって異なります。メニュー オプションについて不明点がある場合は、システム管理者に確認してください。

目的	操作
すべてのコールを別の番号に 転送 する	P.5の「別の電話機にコールを転送する」を参照してください。
短縮ダイヤル を追加または更新する	P.5の「短縮ダイヤルを設定する」を参照してください。
Cisco IP Phone サービス を追加または更新する	P.8の「サービスに登録する」を参照してください。
Cisco 個人アドレス帳 を設定する	P.6の「個人アドレス帳を設定する」を参照してください。
電話機の メッセージ受信のランプポリシー を変更する	P.5の「受話器のボイスメッセージランプの機能を変更する」を参照してください。
電話機、デバイスプロファイル、またはユーザオプション Web ページの ロケール を変更する	P.5の「ユーザオプション Web ページや電話機の言語を変更する」を参照してください。
パスワード を変更する	P.6の「パスワードを変更する」を参照してください。
PIN を変更する	P.6の「PINを変更する」を参照してください。

ユーザオプション Web ページのナビゲートに関するヒント

ユーザオプション Web ページをナビゲートするには、次のヒントを参考にしてください。

- オプションをすべて表示するには、メニュー ページでデバイスまたはプロファイルを選択します。
- 変更内容を適用して保存するには、**[更新]** をクリックします。
- コンテキストメニューに戻るには、**[メニューに戻る]** をクリックします。
- ユーザオプション Web ページを終了するには、**[ログオフ]** をクリックします。
- Cisco IP Phone のガイドを表示するには、**[ユーザガイド]** をクリックします。