

電話機の設定の使用方法

呼出音のトーン、背景イメージ、またはその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズすることができます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイスメール メッセージの示し方をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調節することができます。

目的	必要な操作または状態の説明
回線ごとの呼出音のトーンを変更する	 > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。 - 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。 - 呼出音のトーンを選択してそのサンプルを再生します。 [選択] および [保存] を押して、呼出音のトーンを設定します。または、[キャンセル] を押します
回線ごとに呼出音のパターン（点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど）を変更する	- ユーザ オプション Web ページにログインします（P.60 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照）。 - コール呼出音のパターンの設定にアクセスします（P.68 の「Web での回線設定の制御」を参照）。  (注) ユーザがこの設定にアクセスする前に、システム管理者がこの設定を有効にしておく必要があります。
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、 を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	- ユーザ オプション Web ページにログインします（P.60 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照）。 - メッセージ インジケータの設定にアクセスします（P.68 の「Web での回線設定の制御」を参照）。  (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイス メッセージがあることを示します。

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	必要な操作または状態の説明
電話スクリーンのコントラストを変更する	1.  > [ユーザ設定] > [コントラスト] を選択します。 2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。 3. [保存] または [キャンセル] を押します。  (注) 非常に明るいか、または非常に暗いコントラストを間違っ て保存し、電話スクリーンの表示が見えなくなった場合、次の 操作を行います。  を押してから、キーパッドで 1、3 を押します。 次に、 を押して電話スクリーンの表示が見える ようになるまでコントラストを変更し、[保存] を押します。
背景イメージを変更する	1.  > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。 2. スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択] を押して画像を選択 します。 3. [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。 4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。 5. [保存]を押して画像を受け入れるか、または[キャンセル]を押します。  (注) 選択した画像が表示されない場合、このオプションはシステ ムで無効になっています。
スクリーンの言語を変更する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.60 の「ユーザ オ プション Web ページへのアクセス」を参照)。 2. ユーザ設定にアクセスします (P.66 の「Web でのユーザ設定の制御」 を参照)。
回線テキストラベルを変更する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.60 の「ユーザ オ プション Web ページへのアクセス」を参照)。 2. 回線ラベルの設定にアクセスします (P.68 の「Web での回線設定の制 御」を参照)。