

電話機の設定の使用

呼出音のトーン、背景イメージ、またはその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズすることができます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイスメール メッセージの示し方をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調節することができます。

目的	必要な操作または状態の説明
回線ごとの呼出音のトーンを変更する	1.  > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。 2. 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。 3. 呼出音のトーンを選択してそのサンプルを再生します。 4. [選択] および [保存] を押して、呼出音のトーンを設定します。または、[キャンセル] を押します
回線ごとに呼出音のパターン (点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど) を変更する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.55 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照)。 2. コール呼出音のパターンの設定にアクセスします (P.63 の「Web での回線設定の制御」を参照)。  (注) ユーザがこの設定にアクセスする前に、システム管理者がこの設定を有効にしておく必要があります。
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、 を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.55 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照)。 2. メッセージインジケータの設定にアクセスします (P.63 の「Web での回線設定の制御」を参照)。  (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイス メッセージがあることを示します。

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	必要な操作または状態の説明
電話スクリーンのコントラストを変更する	1.  > [ユーザ設定] > [コントラスト] を選択します。 2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。 3. [保存] または [キャンセル] を押します。  (注) 非常に明るい、または非常に暗いコントラストを間違えて保存し、電話スクリーンの表示が見えなくなった場合、次の操作を行います。  を押してから、キーパッドで 1、3 を押します。 次に、 を押して電話スクリーンの表示が見えるようになるまでコントラストを変更し、[保存] を押します。
背景イメージを変更する	1.  > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。 2. スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択] を押して画像を選択します。 3. [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。 4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。 5. [保存] を押して画像を受け入れるか、または[キャンセル]を押します。  (注) 選択した画像が表示されない場合、このオプションはシステムで無効になっています。
スクリーンの言語を変更する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.55 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照)。 2. ユーザ設定にアクセスします (P.62 の「Web でのユーザ設定の制御」を参照)。
回線テキストラベルを変更する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.55 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照)。 2. 回線ラベルの設定にアクセスします (P.63 の「Web での回線設定の制御」を参照)。