



一般的な電話の操作

コールを発信する	番号をダイヤルして、  を押します。
コールに応答する	 、[応答 (Answer)]、または  を押します。
切断	 または [終了 (EndCall)] を押します。
コールを保留 / 復帰する	[保留 (Hold)] または [復帰 (Resume)] を押します。
コールを新しい番号に転送する	[オプション (Options)] > [転送 (Trnsfer)] を選択し、転送先番号を入力してから、[オプション (Options)] > [転送 (Trnsfer)] を再度押します。
番号をリダイヤルする	 を 2 回押すか、[オプション (Options)] > [リダイヤル (Redial)] を選択します。
内線を転送する	[オプション (Options)] > [不在 (CFwdAll)] を選択します。すべてのコールの転送先とする番号を入力します。キャンセルするには、[オプション (Options)] > [不在 (CFwdAll)] を選択します。
履歴を使用する	[ディレクトリ (Directory)] (本) > [不在履歴 (Missed Calls)]、[着信履歴 (Received Calls)]、または [発信履歴 (Placed Calls)] を選択します。ダイヤルするには、リストにスクロールして [ダイアル (Dial)] または  を押します。
電話帳にアクセスする	[電話帳 (Ph Book)] を押すか、[ディレクトリ (Directory)] > [電話帳 (Phone Book)] を選択します。



Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2011, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.



クイック リファレンス



Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G、7925G-EX、7926G クイック リファレンス

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G, 7925G-EX, and 7926G Quick Reference

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

「電話機の使用」

「ショートカット キーとボタン」



「ソフトキーの機能」

「テキストの入力」





「電話スクリーンのアイコン」

「一般的な電話の操作」

電話機の使用

電話機の電源をオン / オフする	電話機の電源がオンまたはオフになるまで  を押し続けます。
電話機能へアクセスする	[オプション (Options)] を押して機能リストを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> 機能の番号キーを押すか、または 機能までスクロールして、 を押します。
メインメニュー オプションへアクセスする	ナビゲーション矢印を押して以下を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ディレクトリメニュー (本) 回線表示 (電話機) 設定メニュー (ツール) サービスメニュー (ワールド) メニュー オプションの番号キーを押します。
表示の明るさを調整する	[設定 (Settings)] > [電話の設定 (Phone Settings)] > [画面設定 (Display Settings)] を選択し、[画面の明るさ (Display Brightness)] を選択します。▲ または ▼ を押してから、[保存 (Save)] を押します。
回線表示からメイン画面へ移動する	◀ を押します (左矢印)。

ショートカット キーとボタン

呼出を振動または音に切り替える	 を押し続けます。
呼出音、ハンドセット、またはスピーカーのボリュームを調整する	 を上下に押します。
電話機のミュートを有効または無効にする	 を押して切り替えます。
スピーカーまたはハンドセットをオンする	 を押し続けます。ハンドセットを使用するには、ボタンを再度押し続けます。

ボイスメッセージにアクセスする	を押し続けます。
キーパッドをロック/ロック解除する	ロックするには、 を押し続けます。 ロックを解除するには、[解除(Unlock)] および [OK] を押します。

ソフトキーの機能

短縮 (AbbrDial)	スピードダイヤルのインデックス番号を使用してダイヤルする
割込み (Barge)	共有回線のコールに参加する
折返し (CallBack)	話し中または呼び出し中の内線が対応可能になったときに通知を受信する
不在 (CFwdALL)	コール転送を設定またはキャンセルする
参加者 (ConfList)	会議の参加者を表示する
会議 (Confrn)	会議コールを作成する
サイレント (DND)	サイレントをオンまたはオフにする
編集 (EditDial)	履歴の電話番号を編集する
G ピック (GPickUp)	他のグループまたは別の回線で呼び出し中のコールに応答する
ハント (HLog)	ハントグループにログインまたはハントグループからログアウトする
即転送 (iDivert)	コールを自分のボイスメッセージシステムに送信する
参加 (Join)	単一の回線にすでに存在する複数のコールに参加して、会議を開催する
迷惑呼 (MCID)	不審なコールをレポートする
ミーティング (MeetMe)	ミーティング会議コールを開催する
メッセージ (Message)	ボイスメールにアクセスする
パーク (Park)	コールパークを使用してコールを保存する
電話帳 (Ph Book)	電話帳を開く
ピック (PickUp)	グループ内のコールに応答する

品質 (QRT)	問題のあるコールに関する情報をシステム管理者に送信する
削除 (Remove)	会議参加者の削除
転送 (Transfer)	コールを転送する

テキストの入力

文字：キーを1回または複数回押します。

スペース： を押します。

数字：数字キーを押します。

記号：以下のキーを押します。

* + - / = \ : ; を入力する場合

スペース , . ' " | _ ~ ' を入力する場合

? () [] { } を入力する場合

! @ < > \$ % ^ & を入力する場合

電話スクリーンのアイコン

回線とコールの状態	
	保留されているコール
	使用中の共有回線
	コール転送が有効
	着信コールまたはBLFで監視された回線が呼び出し中 (BLF ピックアップ)
	BLF でモニタされた回線が使用中
	BLF でモニタされた回線がアイドル状態
	BLF でモニタされた回線はサイレント状態
	スピードダイヤル、履歴、またはディレクトリリスト (BLF ステータス不明)
	インターコム回線がアイドル状態

	インターコム回線が片通話
	インターコム回線が双方通話
回線機能	
	電話回線
	サービス URL
	ボイスメッセージ
その他の機能	
	ミュートがオン
	ヘッドセットがアクティブ
	Bluetooth が有効
	Bluetooth デバイスが接続済み
	スピーカー モードがアクティブ
	呼出音がオフ (無音モード)
	呼出音と振動がオン
	振動だけがオン
	アプリケーションがアクティブ
	無線信号のステータス
	無線信号なし
	バッテリーの充電のステータス
	キーパッドがロック済み
	連絡先番号 (会社)
	連絡先番号 (自宅)
	連絡先番号 (携帯電話)
	連絡先番号 (その他)