



Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理ページへのログイン

この章では、Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理ページにアクセスする手順および紛失したパスワードを回復する手順について説明します。

Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理ページへのログイン

Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理ページにアクセスしてログインするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CallManager の管理ページにログインします。

ステップ 2 [Cisco Unified CallManager の管理] ウィンドウの右上にある [ナビゲーション] メニューで、[Cisco Unified OS の管理] を選択して [移動] をクリックします。

[Cisco Unified Communications オペレーティングシステムの管理] ログイン ウィンドウが表示されます。



(注) また、次の URL を入力して、直接 [Cisco Unified Communications オペレーティングシステムの管理] にアクセスすることもできます。
<http://server-name/iptplatform>.

ステップ 3 管理者ユーザ名とパスワードを入力します。



(注) 管理者ユーザ名とパスワードは、インストール時に決めるか、コマンドライン インターフェイスを使用して作成します。

ステップ 4 [送信] をクリックします。

[Cisco Unified Communications オペレーティングシステムの管理] ウィンドウが表示されます。

管理者パスワードの回復

管理者パスワードを紛失したためにシステムにアクセスできない場合は、次の手順を実行して管理者パスワードをリセットします。



(注) この手順の実行中は、システムへ物理的にアクセスできることを証明するため、有効な CD または DVD をいったんディスク ドライブから取り出し、再び挿入するように求められます。

手順

ステップ 1 次のユーザ名とパスワードを使用して、システムにログインします。

- ユーザ名 : **pwrecovery**
- パスワード : **pwreset**

[Welcome to admin password reset] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 任意のキーを押して続行します。

ステップ 3 ディスク ドライブに CD または DVD が入っている場合は取り出します。

ステップ 4 任意のキーを押して続行します。

システムは、CD または DVD がディスク ドライブから取り出されたことを確認します。

ステップ 5 有効な CD または DVD をディスク ドライブに挿入します。

システムは、ディスクが挿入されたことを確認します。

ステップ 6 システムがディスクの挿入を確認すると、新しい管理者パスワードを入力するよう指示されます。



(注) 管理者ユーザ名は **admin** にリセットされます。別の管理者ユーザ名とパスワードを設定する場合は、CLI コマンドの **set password** を使用します。詳細については、[付録 A 「コマンドライン インターフェイス」](#) を参照してください。

ステップ 7 新しいパスワードを再度入力します。

システムは、新しいパスワードの強度をチェックします。入力したパスワードの文字の組み合わせが不十分な場合は、新しいパスワードを入力するよう指示されます。

ステップ 8 新しいパスワードの強度が確認されると、このパスワードにリセットされ、任意のキーを押してリセットユーティリティを終了するよう指示されます。

■ 管理者パスワードの回復