



## EMCC の挿入および更新

Cisco Unified Communications Manager の Bulk Administration (BAT; 一括管理) を使用して、Cisco Unified Communications Manager データベース内で EMCC デバイスを挿入および更新することができます。

- 「EMCC デバイスの挿入」 (P.67-1)
- 「EMCC デバイスの更新」 (P.67-2)

## EMCC デバイスの挿入

EMCC デバイスを Cisco Unified Communications Manager データベースに追加する手順は、次のとおりです。



(注) EMCC デバイスを挿入する前に、有効な EMCC テンプレートをデフォルトとして設定しておく必要があります。デフォルトのテンプレートを設定するには、EMCC の更新に関する項を参照してください。



(注) 各 EMCC デバイスには、EMCC1、EMCC2 という形式の一意の名前が付いています。BAT では、最後に使用した名前を取得して、EMCC デバイス番号が割り当てられます。電話機、UDP、RDP、EMCC テンプレートなどの他のエンティティが、同じ形式 (EMCC1、EMCC2) で命名されている場合は、BAT の [EMCC の挿入 (Insert EMCC)] によって、名前の重複に対するエラーが生成されます。したがって、これらのエンティティのうちで同じ名前形式を持つものについては、EMCC デバイスを挿入する前に必ず名前を変更してください。

### 例

Admin ユーザが 27 台の EMCC デバイスを挿入しようとしています。初めに BAT では UCM 内で最後に使用された EMCC デバイスのシリアル番号を検索します。たとえば EMCC123 だと仮定します。これにより、BAT ではそれに続く番号である EMCC124 ~ EMCC150 にデバイスの挿入を開始します。このとき、EMCC135、EMCC137、EMCC150 という名前がすでに UDP デバイスによって使用されていた場合、BAT の [EMCC の挿入 (Insert EMCC)] で命名エラーが生成されます。UDP デバイスの名前が変更されないかぎり、これらの名前を持つ EMCC デバイスは作成されません。

**手順**

- 
- ステップ 1** [一括管理 (Bulk Administration)] > [EMCC] > [EMCC の挿入 / 更新 (Insert/Update EMCC)] の順に選択します。
- [EMCC 設定の挿入 / 更新 (Insert/Update EMCC Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [EMCC デバイスの挿入 (Insert EMCC Devices)] オプション ボタンが選択されていることを確認します。
- ステップ 3** [追加する EMCC デバイスの数 (Number of EMCC Devices to be added)] フィールドに、デバイスの数を入力します。
- ステップ 4** [ジョブ情報 (Job Information)] 領域に、ジョブの説明を入力します。
- デフォルトの説明は、「EMCC デバイスの挿入」です。
- ステップ 5** EMCC デバイスを即座に挿入するには、[今すぐ実行 (Run Immediately)] オプション ボタンをクリックします。EMCC デバイスを後で挿入するには、[後で実行 (Run Later)] をクリックします。
- ステップ 6** EMCC デバイスを挿入するジョブを作成するには、[送信 (Submit)] をクリックします。
- ステップ 7** このジョブのスケジュールやアクティブ化を行うには、[一括管理 (Bulk Administration)] メインメニューの [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] オプションを使用します。
- ジョブの詳細については、[第 82 章「ジョブのスケジュール」](#) を参照してください。
- ログ ファイルの詳細については、「[BAT ログ ファイル \(P.83-3\)](#)」を参照してください。
- 

**追加情報**

「[関連項目 \(P.67-3\)](#)」を参照してください。

## EMCC デバイスの更新

EMCC 設定を更新する手順は、次のとおりです。

**手順**

- 
- ステップ 1** [一括管理 (Bulk Administration)] > [EMCC] > [EMCC の挿入 / 更新 (Insert/Update EMCC)] の順に選択します。
- [EMCC 設定の挿入 / 更新 (Insert/Update EMCC Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [EMCC デバイスの更新 (Update EMCC Devices)] オプション ボタンを選択します。
- ステップ 3** デフォルトのテンプレートを設定するには、[デフォルトの EMCC テンプレート (Default EMCC Template)] ドロップダウン リスト ボックスから EMCC テンプレートを 1 つ選択します。
- ステップ 4** すべてのデバイスをリセットするには [リセット (Reset)] オプション ボタンを選択し、すべてのデバイスをリセットしない場合は [リセットしない (Don't Reset)] を選択します。
- ステップ 5** [ジョブ情報 (Job Information)] 領域に、ジョブの説明を入力します。
- デフォルトの説明は、「EMCC デバイスの更新」です。
- ステップ 6** EMCC レコードを即座に更新するには、[今すぐ実行 (Run Immediately)] オプション ボタンをクリックします。レコードを後で更新するには、[後で実行 (Run Later)] をクリックします。
- ステップ 7** EMCC デバイスを更新するジョブを作成するには、[送信 (Submit)] をクリックします。

- ステップ 8** このジョブのスケジュールやアクティブ化を行うには、[一括管理 (Bulk Administration)] メインメニューの [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] オプションを使用します。
- ジョブの詳細については、第 82 章「ジョブのスケジュール」を参照してください。
- ログファイルの詳細については、「BAT ログファイル」(P.83-3) を参照してください。
- 

## 関連項目

- 「EMCC デバイスの挿入」(P.67-1)
- 「EMCC デバイスの更新」(P.67-2)

