



## ユーザ設定

---

ユーザ設定のウィンドウを使用して、Cisco Unified Personal Communicator のさまざまなユーザ単位の設定値を設定します。このウィンドウを使用して特定のユーザを検索し、個々の設定値を変更できます。

## ユーザの検索

ネットワークにユーザが複数存在する場合があります。Cisco Unified Presence Server では、具体的な検索条件に基づいて特定のユーザを検索することができます。特定のユーザを検索するには、次の手順を実行します。



(注)

ブラウザセッションでの作業中、クライアントマシンの cookie により、検索/一覧表示の設定が保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻る、あるいは、ブラウザを閉じてから新しいブラウザウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence Server の検索の設定がシステムで維持されます。

### 手順

**ステップ 1** [アプリケーション] > [Unified Personal Communicator] > [ユーザ設定] の順に選択します。

[Unified Personal Communicator のユーザ設定の検索と一覧表示 (Unified Personal Communicator User Settings Find and List)] ウィンドウが表示されます。2つのドロップダウンリストボックスを使用してユーザを検索します。

**ステップ 2** 最初のドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- 名
- 姓
- マネージャ
- 部署名

2番目のドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

**ステップ 3** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



ヒント

データベースに登録されているすべてのユーザを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出されたユーザのリストが表示されます。

**ステップ 4** レコードのリストから、検索条件に一致するユーザをクリックします。

選択したユーザがウィンドウに表示されます。

### 追加情報

P.24-5 の「関連項目」を参照してください。

## ユーザの設定

この項では、Cisco Unified Presence Server データベースで、ユーザを追加または更新する方法について説明します。

### 手順

---

**ステップ 1** 次のタスクを実行します。

- ユーザを更新するには、P.24-2 の「ユーザの検索」の手順に従ってユーザを検索します。

[Unified Personal Communicator のユーザ設定 (Unified Personal Communicator User Settings)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** 表 24-1 の説明に従って適切な設定を入力します。

**ステップ 3** データを保存してユーザをデータベースに追加するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される **【保存】** アイコンをクリックします（または、ウィンドウの下部に表示される **【保存】** ボタンをクリックします）。

---

### 追加情報

P.24-5 の「関連項目」を参照してください。

## ユーザの設定値

表 24-1 で、ユーザ設定のパラメータについて説明します。関連する手順については、P.24-5 の「関連項目」を参照してください。

表 24-1 ユーザ設定のパラメータ

フィールド	説明
優先 CTI デバイス (Preferred CTI Device)	このパラメータは、ユーザが制御する使用可能なデバイスのドロップダウン リストを構成します。
Unity プロファイル (Unity Profile)	このパラメータは、使用可能な Cisco Unity プロファイルのドロップダウン リストを構成します。リストが空の場合は、Cisco Unified Personal Communicator の Cisco Unity プロファイルを設定する必要があります。
MeetingPlace プロファイル (MeetingPlace Profile)	このパラメータは、使用可能な Cisco MeetingPlace プロファイルのドロップダウン リストを構成します。リストが空の場合は、Cisco Unified Personal Communicator の Cisco MeetingPlace プロファイルを設定する必要があります。
CTI ゲートウェイ プロファイル (CTI Gateway Profile)	このパラメータは、使用可能な Cisco CTI ゲートウェイ プロファイルのドロップダウン リストを構成します。リストが空の場合は、Cisco Unified Personal Communicator の Cisco CTI ゲートウェイ プロファイルを設定する必要があります。
LDAP プロファイル (LDAP Profile)	このパラメータは、使用可能な Cisco LDAP プロファイルのドロップダウン リストを構成します。リストが空の場合は、Cisco Unified Personal Communicator の Cisco LDAP プロファイルを設定する必要があります。
SIP プロキシ プロファイル (SIP Proxy Profile)	このパラメータは、SIP プロキシ プロファイルのドロップダウン リストを構成しますが、空の場合もあります。

## ユーザの削除

この項では、ユーザの削除方法を説明します。

### 手順

- 
- ステップ 1** P.24-2 の「[ユーザの検索](#)」の手順に従いユーザを検索します。
- ステップ 2** 一致するレコードのリストから、削除するユーザを選択します。
- ステップ 3** ユーザを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される **[選択項目の削除]** アイコンをクリックします（または、ウィンドウの下部に表示される **[選択項目の削除]** ボタンをクリックします）。

ユーザが使用中でない場合は、Cisco Unified Presence Server により、そのユーザが削除されます。ユーザが使用中の場合は、メッセージが表示されます。

---

### 追加情報

P.24-5 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## 関連項目

- [ユーザの検索](#) (P.24-2)
- [ユーザの設定](#) (P.24-3)
- [ユーザの削除](#) (P.24-5)

