



UDP のインターコム DN の追加および更新

この章では、[インターコムの追加/更新 (Add/Update Intercom)]ユーティリティを使用して、Cisco Unified Communications Manager サーバ内のユーザデバイス プロファイルのインターコムの一括の追加または更新を行う方法について説明します。

インターコム機能を使用すると、特定のユーザから別のユーザにコールを発信でき、着信側がビジー状態かアイドル状態かに関係なく、そのコールは発信側から着信側への一方向メディアで自動的に応答されます。

- [ユーザ デバイス プロファイルのインターコム DN の更新 \(1 ページ\)](#)
- [ユーザ デバイス プロファイルへのインターコム DN の追加 \(2 ページ\)](#)
- [UDP のインターコム DN 更新フィールドの説明 \(3 ページ\)](#)

ユーザ デバイス プロファイルのインターコム DN の更新

BAT を使用して、ユーザ デバイス プロファイルのインターコムDNを更新します。

手順

ステップ 1 [一括管理 (Bulk Administration)] > [ユーザデバイス プロファイル (User Device Profiles)] > [インターコムの追加/更新 (Add/Update Intercom)] > [インターコム電話番号の更新 (Update Intercom Directory Numbers)] の順に選択します。

[インターコム電話番号の更新 (Update Intercom Directory Number)] ウィンドウが表示されません。

ステップ 2 最初の [更新するインターコム電話番号の検索/一覧表示 (Find and List Intercom Directory Numbers To Update where)] ドロップダウンリスト ボックスから、次の条件のいずれかを選択します。

- [インターコム電話番号 (Intercom Directory Number)]
- [ルート パーティション (Route Partition)]
- 説明

ステップ 3 2 番目の [更新するインターコム電話番号の検索/一覧表示 (Find and List Intercom Directory Numbers To Update where)] ドロップダウン リスト ボックスから、次の条件のいずれかを選択します。

- ~で始まる
- ~を含む
- ~が次の文字列で終わる
- 次の文字列と完全に一致する
- 空である
- ~が空ではない

ステップ 4 必要に応じて、テキストフィールドに適切な検索テキストを指定し、[検索 (Find)] をクリックします。

ヒント データベースに登録されているすべてのインターコム DN を検索するには、検索テキストを何も入力せずに [検索 (Find)] をクリックします。

さらにクエリを定義するには、[AND] または [OR] を選択して複数のフィルタを追加し、[ステップ 2](#) と [ステップ 3](#) を繰り返します。

検出されたインターコム DN のリストが次の分類で表示されます。

- Intercom DN Pattern
- [ルートパーティション (Route Partition)]
- 説明

ステップ 5 [次へ (Next)] をクリックします。次の [インターコム電話番号の更新 (Update Intercom Directory Number)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 6 クエリで定義したすべてのレコードを対象として更新する設定値を指定します。更新する複数のパラメータを選択できます。パラメータの説明については、[UDP のインターコム DN 更新フィールドの説明 \(3 ページ\)](#) を参照してください。

ユーザ デバイス プロファイルへのインターコム DN の追加

CSV データ ファイルを使用して、Cisco Unified Communications Manager サーバのユーザ デバイス プロファイルにインターコム DN を追加できます。

始める前に

- UDP またはその他の IP テレフォニー デバイス固有の詳細を含むデータ ファイルをカンマ区切り値 (CSV) 形式で作成する必要があります。
- 関連するターゲットやトランザクションの機能を選択することによって、データ ファイルをアップロードします。

手順

- ステップ 1** [一括管理 (Bulk Administration)] > [ユーザ デバイス プロファイル (User Device Profiles)] > [インターコムの追加/更新 (Add/Update Intercom)] > [インターコム電話番号の追加 (Add Intercom Directory Numbers)] の順に選択します。
[UDPインターコムDN一括挿入 (Bulk UDP Intercom DN Insert)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [ファイル名 (FileName)] ドロップダウンリストボックスで、この特定の一括トランザクションのために作成した CSV データ ファイルを選択します。
- ステップ 3** [ユーザ デバイス プロファイル テンプレート名 (User Device Profile Template Name)] ドロップダウンリストボックスで、このタイプの一括トランザクションのために作成した BAT UDP テンプレートを選択します。
- ステップ 4** 挿入するファイルに含まれる情報で既存の UDP テンプレート設定を更新する場合は、[構成時の設定のオーバーライド (Override Configuration Settings)] チェックボックスをオンにします。オプションとして、構成時の設定をオーバーロードすることを検討してください。
- ステップ 5** [ジョブ情報 (Job Information)] 領域に、ジョブの説明を入力します。
このトランザクションに関するデフォルトのジョブの説明では、インターコム DN の挿入が指定されています。
- ステップ 6** インターコム DN を追加するタイミングを選択します。次のいずれかを実行します。
- インターコム DN をすぐに追加する場合は、[今すぐ実行 (Run Immediately)] をクリックします。
 - インターコム DN を後で追加する場合は、[後で実行 (Run Later)] をクリックします。
- ステップ 7** インターコム DN を追加するジョブを作成するには、[送信 (Submit)] をクリックします。
[ジョブの設定 (Job Configuration)] ウィンドウを使用して、このジョブをスケジュールまたはアクティブにします。

関連トピック

[BAT ログ ファイル](#)

[スケジュールしたジョブの管理](#)

UDP のインターコム DN 更新フィールドの説明

次の表では、ユーザ デバイス プロファイルの回線の詳細情報を更新するためのフィールドについて説明します。

表 1: UDP のインターコム DN 詳細を更新するためのフィールドの説明

フィールド	説明
[インターコム電話番号情報 (Intercom Directory Number Information)]	

フィールド	説明
[ルートパーティション (Route Partition)]	電話番号が属しているルートパーティションを選択します。 (注) この電話番号は、複数のパーティションで表示される可能性があります。
説明	デバイスの識別に役立つ説明を入力します。
[呼び出し表示 (Alerting Name)]	この名前は、共有電話番号への呼び出し中に表示される名前を表します。共有電話番号以外の番号の場合、呼び出し時には、[表示 (Display)] フィールドに入力された名前が使用されません。
[ASCII 呼び出し表示 (ASCII Alerting Name)]	このフィールドは [呼び出し表示 (Alerting Name)] フィールドと同じ情報を指定しますが、入力できるのは ASCII 文字だけです。Unicode (国際化) 文字をサポートしていないデバイスでは、[ASCII 呼び出し表示 (Alerting Name ASCII)] フィールドの内容が表示されます。
インターコム電話番号の設定	
[コーリングサーチスペース (Calling Search Space)]	この UDP/ポートのグループが属するコーリングサーチスペースを選択します。 コーリングサーチスペースは、ダイヤルされた番号のルーティング方法を決定するために検索されるルートパーティションのコレクションを指定します。
[プレゼンスグループ (Presence Group)]	プレゼンス機能と共に使用される SIP または SCCP デバイスは、デバイスの BLF スピードダイヤルボタンとして設定されている電話番号などのプレゼンス エンティティのステータスを要求することで、ウォッチャとして機能します。 プレゼンス エンティティのステータスをデバイスで受信できるようにするには、電話番号に適用されるプレゼンスグループのステータスを閲覧できるプレゼンスグループを選択します (これは [Presence Group Configuration (プレゼンスグループの設定)] ウィンドウで指定されています)。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。