Codian MCU/ISDN GW의 이벤트 로그에 'Failed to flush cache to external compact flash' 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?

목차

[소개](#)
[Codian MCU/ISDN GW의 이벤트 로그에 'Failed to flush cache to external compact flash' 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?](#)
[관련 정보](#)

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN MSE 8321, Cisco TelePresence MCU 45 및 Cisco Tele88MCU 58에 대해 다룹니다. 10개 제품.

Q. Codian MCU/ISDN GW의 이벤트 로그에 'Failed to external compact flash' 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?

A. 장치(TelePresence 제품)에서 CDR(통화 세부 레코드)을 저장하도록 설정했지만 컴팩트 플래시 카드를 외부 컴팩트 플래시 슬롯에 삽입하지 않아 저장할 수 없습니다. (코디언 장치는 내부적으로 CDR을 저장하지 않습니다.) 마지막 몇 초만 캐시합니다.)

- 이 메시지가 나타나지 않게 하려면 Events(이벤트) **> CDR Log(CDR 로그)로** 이동하고 Disable(비활성화)**을** 클릭합니다.
- 또는 CDR을 유지하려면 외부 슬롯에 256MB의 컴팩트 플래시 카드를 넣으면 장치가 이를 사용하기 시작합니다. 웹 인터페이스를 통해 CDR을 검색할 수 있습니다. Events(**이벤트) > CDR Log(CDR 로그)**로 이동하고 아래로 스크롤하여 Call Detail Record(통화 세부 레코드) 목록을 확인합니다. 웹 인터페이스에서 XML로 목록을 다운로드할 수 있습니다. FTP를 사용하여 CDR을 다운로드할 수도 있습니다. 그러나 CDR은 사용자 지정 형식으로 저장되므로 컴팩트 플래시 카드에서 직접 복사할 수 없습니다(별도의 컴팩트 플래시 카드 리더기 사용).

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 – Cisco Systems