

# SLP(Smart Licensing Using Policy)를 사용하는 동안 Smart Licensing 포털에서 디바이스를 보려면 어떻게 해야 합니까?

## 목차

---

외부 고객/파트너 전용: 이 지침은 고객/파트너가 직접 다음 작업을 수행하여 문제를 해결하는 데 도움이 되도록 제공됩니다. 지침에 따라 고객/파트너에게 문제가 발생하는 경우, 해당 고객/파트너가 라이선스 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 열도록 하여 [문제](#)를 해결하도록 도와 주십시오. 라이선스 지원 팀 외부의 내부 Cisco 리소스인 경우 직접 이러한 작업을 수행하지 마십시오.

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco.com 계정
- RUM .tar 형식의 보고서
- 디바이스의 CLI 액세스
- Smart Account 및 Virtual Account 액세스

CSSM 또는 CSLU에 연결되지 않은 디바이스에 대해 CSSM 포털에서 SLP 디바이스를 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

1단계: 디바이스 CLI에서 특별 권한 EXEC 모드에서 `license smart save usage` 명령을 실행하고 파일을 부트 플래시에 저장합니다. 예: `Device# license smart save usage flash:all_rum.txt`

2단계: 파일을 CSSM에 업로드할 수 있는 TFTP 위치에 복사합니다. 예: `Device# copy bootflash:all_rum.txt tftp://<TFTP 서버의 IP 주소>/all_rum.txt`

3단계: CSSM에 로그인하고 라이선스 [관리](#)를 클릭합니다. Cisco에서 제공한 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하여 로그인합니다. Smart Software Licensing 페이지가 표시됩니다.

4단계: 보고서를 수신할 Smart Account(화면의 왼쪽 상단)를 선택합니다.

5단계: Smart Software Licensing → Reports → Usage Data Files를 선택합니다.

6단계: Upload Usage Data(사용량 데이터 업로드)를 클릭합니다. Upload a RUM report selects(RUM 보고서 업로드)를 선택할 파일 위치를 찾은 다음 Upload Data(데이터 업로드)를 클릭합니다.

7단계: 드롭다운 선택기에서 디바이스를 보고해야 하는 가상 어카운트를 선택하고 "OK"를 클릭합

니다.

단계 결과: RUM 보고서가 성공적으로 처리되면 디바이스가 Smart Account에 표시됩니다.

Acknowledgement 열에 파일이 나타날 때까지 기다려야 할 수 있습니다. RUM 보고서 또는 처리 요청이 많은 경우 CSSM에서 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

문제 해결:

이 프로세스에 문제가 발생하여 해결할 수 없는 경우 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 케이스를 엽니다.

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기에 제출하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.