

Cisco CLP(License On-Prem) 구축에서 DLC(Device-Led Conversion)를 활성화하려면 어떻게 해야 합니까?

소개

이 문서에서는 Cisco CLP(License On-Prem) 구축 내에서 DLC(Device-Led Conversion) 기능을 활성화하는 단계별 가이드를 제공합니다. DLC를 활성화하면 기존 라이선스를 Smart 라이선스로 원활하게 변환할 수 있습니다.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- Cisco Smart Account
- Smart Account 또는 Virtual Account에 액세스할 수 있는 유효한 CCO 사용자 ID 및 비밀번호입니다.
- Cisco CLP(License On-Prem)에 대한 관리자 액세스

단계

1단계: Cisco CLP(License On-Prem) 포털 액세스 위치:
https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview.

2단계: 왼쪽 메뉴에서 Licensing Workspace로 이동합니다.

3단계: 온프레미스 어카운트 탭에서 적절한 온프레미스 어카운트를 선택합니다.

4단계: 어카운트를 선택하면 왼쪽 메뉴에 추가 탭이 표시됩니다. 온프레미스 어카운트 관리 탭으로

이동합니다

5단계: Settings(설정)에서 Device Led Conversion Settings(디바이스 Led 변환 설정)를 선택합니다

6단계: Enable device-led conversion to Smart license(디바이스 주도에서 Smart 라이선스로 전환 활성화) 확인란을 선택하여 DLC 기능을 활성화합니다.

7단계: 드롭다운 메뉴에서 DLC를 활성화해야 하는 필수 가상 어카운트를 선택합니다.

8단계: 적용을 클릭합니다.

단계 결과: 이제 선택한 가상 어카운트에 대해 Device-Led Conversion 기능이 활성화됩니다.

Q: 선택한 온프레미스 어카운트에서 발생한 모든 변환의 로그는 어디에서 볼 수 있습니까?

A : 다음 단계를 수행하여 로그에 액세스할 수 있습니다.

- Licensing Workspace로 이동합니다.
- 관련 온프레미스 어카운트를 선택합니다.
- Event History로 이동합니다.
- Smart License Conversion Log를 선택합니다.

문제 해결

외부 고객/파트너 전용: 다음 지침에 따라 문제를 해결하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 [Cisco Support Case Manager](#)를 통해 라이선스 지원 요청을 시작하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.