

Cisco DSL 라우터 컨피그레이션 및 트러블슈팅 가이드 - ADSL WIC

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[표기 규칙](#)

[ADSL WIC의 하드웨어 요구 사항 및 제한 사항](#)

[Cisco ADSL WIC의 소프트웨어 요구 사항 및 제한 사항](#)

[관련 정보](#)

소개

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) WAN 인터페이스 카드(WIC)는 Cisco 1700, 2600, 3600 및 3700 Series 라우터와 같은 모듈형 액세스 라우터용 1포트 WIC입니다. 이 카드는 단일 CPE(Customer Premises Equipment) 가입자와 중앙 사무실 간에 ADSL 고속 디지털 데이터 전송을 제공합니다. 이 페이지에서 ADSL WAN 인터페이스 카드(WIC-1ADSL)를 Cisco ADSL WIC 카드라고 합니다.

이 문서는 DSL 라우터가 Cisco ADSL WIC를 사용하기 위해 필요한 최소 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항을 준수하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

[표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

[ADSL WIC의 하드웨어 요구 사항 및 제한 사항](#)

Cisco ADSL WIC는 Cisco 1700, 2600, 2600XM, 2691, 3600 및 3700 Series 라우터에서 지원됩니다. ADSL WIC의 하드웨어 요구 사항 목록입니다.

1600

- 지원되지 않음

1700

지원 위치:

- 새시 WIC 슬롯

2600

지원 위치:

- 새시 WIC 슬롯
- NM-2W

3600

지원 위치:

- NM-1FE1R2W
- NM-1FE2W
- NM-2FE2W
- NM-2W

지원되지 않음:

- NM-1E1R2W
- NM-1E2W
- NM-2E2W

3631

지원되지 않음:

- 새시 WIC 슬롯

2691, 3725, 3745

지원 위치:

- 새시 WIC 슬롯
- NM-1FE1R2W
- NM-1FE2W
- NM-2FE2W
- NM-2W

Cisco ADSL WIC의 소프트웨어 요구 사항 및 제한 사항

다음은 ADSL WIC를 지원하기 위해 필요한 최소 Cisco IOS[®] 소프트웨어 릴리스입니다.

- Cisco 2600용 Cisco IOS Software 릴리스 12.1(5)YB 및 12.2(4)T.PLUS 기능이 포함된 소프트웨어 기능 세트를 사용합니다.
- Cisco IOS Software 릴리스 12.1(5)YB 및 12.2(4)T for the Cisco 3600.PLUS 기능이 포함된 소프트웨어 기능 세트를 사용합니다.
- Cisco IOS Software 릴리스 12.1(3)XJ, 12.1(5)YB 및 12.2(4)T(Cisco 1700용).ADSL 기능이 포함된 소프트웨어 기능 집합을 사용합니다.

- 모든 Cisco IOS Software 릴리스는 Cisco 3700 및 2691에서 지원됩니다. PLUS 기능이 포함된 소프트웨어 기능 집합을 사용합니다.

특정 하드웨어 구성에 대한 이 정보를 확인하려면 [Software Advisor](#)([등록된](#) 고객만 해당)를 사용합니다. 적절한 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스를 선택하는 방법을 확인하려면 [How to Choose a Cisco IOS Software Release](#)를 참조하십시오.

필요한 최소 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스가 항상 최상의 릴리스는 아닙니다. ADSL WIC를 지원하고 원하는 기능 요구 사항을 충족하는 [다운로드](#)에서 최신 소프트웨어 릴리스를 선택합니다.

[기본 페이지로 돌아갑니다.](#)

[관련 정보](#)

- [Cisco 1700/2600/3600 ADSL WIC FAQ](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)