오류: 조회 명령: 첫 번째 인수로 코드 체계표 이름이 필요합니다.

적용 가능성

Splunk Cloud Splunk Enterprise

설명

* 검색하는 동안 오류가 발생했습니다.

```
Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxa.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxb.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxc.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
```

* search.log에서 'Job Inspector'

```
07-31-2019 04:22:21.307 ERROR LookupProviderFactory - Expecting lookup table name as the
first argument. 07-31-2019 04:22:21.307 ERROR AutoLookupDriver - Could not load lookup='
reason='Error in 'lookup' command: Expecting lookup table name as the first argument.'
```

조사

sourcetype 스탠자에 빈 조회 테이블 참조가 있는 경우 'lookup' 명령에 Error라는 메시지가 표시됩니다. 첫 번째 인수로 코드 체계표 이름이 필요합니다.

이는 사용자가 UI에서 소스 유형을 변경하고 조회 참조를 제거할 때 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 sourcetype에서 전역 조회가 제거되는 경우. Splunk Web에서 조회가 성공적으로 제거되었음을 표시할 수 있지만 빈 컨피그레이션 설정은 여전히 props.conf 파일에 있습니다.

해결

1. 룩업 이름이 포함된 props.conf의 btool을 사용하여 빈 룩업 참조를 찾습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
./splunk btool props list --debug |grep <lookup_name>
```

2. 위반 props.conf 파일을 편집합니다.
3. sourcetype 테이블에서 빈 조회 참조를 찾아 제거합니다.
4. 검색을 테스트하고 오류가 다시 나타나지 않는지 확인합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.