

인쇄에 로컬 LAN 액세스 사용 및 보안 액세스 VPN에 로컬 리소스 사용

목차

문제

사용자는 Secure Access VPN에 연결되어 있는 동안 로컬 프린터 및 기타 LAN 리소스에 액세스할 수 없습니다. VPN 사용 중 LAN 액세스 옵션이 예상대로 작동하지 않습니다.

환경

- 기술: 솔루션 지원(SSPT - 계약 필요)
- 하위 기술: 보안 액세스 - 보안 클라이언트 원격 액세스(VPN, 보안 상태, 개인 리소스)
- 제품군: 초
- 소프트웨어 버전: 해당 없음
- 로컬 프린터 및 LAN 리소스
- 사용자가 보안 클라이언트를 통해 VPN에 연결됨
- 스플릿 터널 컨피그레이션이 활성화되지 않았습니다

해결

Secure Access VPN에 연결된 사용자에게 대해 로컬 LAN 액세스를 활성화하려면

1. VPN Profile(VPN 프로파일) > Connect(연결) > End User Connectivity(최종 사용자 연결) > Virtual Private Network(가상 사설망)로 이동합니다.
2. VPN Profile(VPN 프로파일)을 선택하고 Edit(수정)를 클릭합니다.
3. Cisco Secure Client Configuration(Cisco Secure Client 컨피그레이션)으로 이동하고 Client Settings(클라이언트 설정)를 클릭합니다.
4. Local LAN Access(로컬 LAN 액세스)를 활성화하고 Save(저장)를 클릭합니다.
5. Traffic Steering(트래픽 조정)으로 이동하여 0.0.0.0/32을 추가합니다.
6. 프로필 변경이 백엔드에 푸시될 때까지 10분 동안 기다립니다.

다음을 확인합니다.

1. Secure Client를 사용하여 Cisco Secure Access VPN에 연결합니다.
2. Preferences(기본 설정)로 이동하고 Allow local (LAN) access when using VPN (if configured)(VPN 사용 시 로컬(LAN) 액세스 허용(구성된 경우)) 옵션이 활성화되었는지 확인합니다.
3. 기어 아이콘을 클릭하고 Route Details(경로 세부사항)로 이동합니다. 여기서 로컬 LAN(0.0.0.0/0)is automatically detected and excluded from the tunnel)을 확인할 수 있습니다.

원인

로컬 LAN 액세스를 활성화하기 위한 구성이 없습니다.

관련 콘텐츠

- [보안 클라이언트에 대한 로컬 LAN 액세스 구성](#)
- [Cisco 기술 지원 및 다운로드](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.