

FMC 핫픽스 버전 표시 동작 확인

목차

문제

버전 7.6.5-106을 실행하는 FMC(Firewall Management Center)에 핫픽스 CY(Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Hotfix [CY-7.6.5.1-2.sh](#).REL.tar)를 성공적으로 설치한 후 UI(사용자 인터페이스)에 표시되는 버전 번호와 show version 명령 출력의 출력은 핫픽스 버전을 반영하는 대신 여전히 7.6.5-106을 보여줍니다. 설치가 오류 없이 완료되었지만 핫픽스 설치를 반영하기 위해 버전 번호를 변경해야 하는지 여부에 대한 불확실성이 있습니다.

Version 7.6.5 (build 106)

Model	Cisco Secure Firewall Management Center 1600
Serial Number	
Snort Version	2.9.23 (Build 5010)
Snort3 Version	3.1.79.400 (Build 43)
Rule Pack Version	3265
Module Pack Version	3662
LSP Version	lsp-rel-20260729-2041
VDB Version	build 406 (2025-04-07 10:41:04)
Rule Update Version	2026-07-29-001-vrt
Geolocation Version	2026-07-11-084
OS	Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) 2.16.1 (build 147)
Hostname	FMC1600-4

For technical/system questions, email tac@cisco.com phone: 1-800-553-2447 or 1-408-526-7209. Copyright 2004-2026, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

[Copy](#) [Close](#)

No Data

```
<#root>
```

```
>
```

```
show version
```

```
-----[ FMC1600-4 ]-----
Model                  : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66)

Version 7.6.5 (Build 106)

UUID                   : 12345678-1234-1234-1234-1234567890
Rules update version   : 2026-07-29-001-vrt
LSP version            : lsp-rel-20260729-2041
VDB version            : 406
-----
```

환경

FMC 버전 7.6.5-106. 다른 소프트웨어 버전도 영향을 받을 수 있습니다.

해결

이는 FMC(및 FTD) 핫픽스 설치에 필요한 동작입니다. 핫픽스가 설치된 경우(예: 7.6.5 빌드 106의 위에 7.6.5.1-2), UI 및 show version 명령 출력에 표시된 소프트웨어 버전/빌드는 기본 릴리스 버전 (7.6.5-106)으로 유지됩니다. 핫픽스는 별도로 확인되며 표시된 기본 버전 문자열을 변경하지 않습니다.

핫픽스 설치 확인

핫픽스가 방화벽에 설치되어 있는지 확인하려면 다음 단계를 사용하여 FMC CLI에서 패치 기록을 확인합니다.

1. 전문가 모드를 입력합니다.

```
<#root>
```

```
>
```

```
expert
```

2. 패치 기록을 표시합니다.

```
<#root>
```

```
device:~$
```

```
cat /etc/sf/patch_history_detailed
```

```
[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172  
[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2  
[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106  
[260804 12:50:53:636]
```

```
Hotfix Hotfix_CY-2
```

추가 고려 사항

향후 업그레이드를 위해 "준비도 검사"를 사용하는 경우 패치 기록(UI 버전 문자열이 아님)에서 핫픽스 상태를 확인하므로 이 동작은 정상적이며 업그레이드에 영향을 미치지 않습니다.

원인

이는 FMC 핫픽스 설치를 위해 설계된 동작입니다. 시스템은 기본 소프트웨어 버전 표시를 유지하면서 패치 기록에서 핫픽스 설치를 별도로 추적합니다.

관련 콘텐츠

- [Cisco Secure Firewall Threat Defense 핫픽스 릴리스 정보](#)
- [Cisco 기술 지원 및 다운로드](#)
- Cisco 버그 ID [CSCwb10571](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.