

Phantom - 웹 대기 컨피그레이션 실패

적용 가능성

스플링크 고공

조사

식별 방법:

1. 다음 명령이 사용됩니다.

```
phenv python2.7 /<phantom_home>/bin/setup_warm_standby.pyc --standby-mode --configure --
```

2. 다음 오류가 표시됩니다.

```
===== Processed Params =====
Validating config
Done
Configuring OVA as Standby
Stopping all running daemons
Exception:
Command '/opt/phantom/bin/phsvc start postgresql-9.4' returned non-zero exit status 1
Message:
An old version of the database format was found.
You need to upgrade the data format before using PostgreSQL.
See (Your System's documentation directory)/postgresql-9.4.15/README.rpm-dist for more i
Exception:
Command '/opt/phantom/bin/phsvc start postgresql-9.4' returned non-zero exit status 1
Message:
Script execution
===== Script Failed =====
```

3. 주 서버가 올바르게 구성되었습니다.

```
phenv python2.7 /<phantom_home>/bin/setup_warm_standby.pyc --primary-mode --configure --
```

4. 이는 새로운 클린 시스템 컨피그레이션이며 둘 다 동일한 버전입니다. 이는 데이터 간 동기화를 위해 필요합니다.

5. warm_**standby**.log에 남아 있는 공간 오류가 없습니다.

```
[Errno 28] No space left on device: '/opt/phantom/tmp/db/base/16387/16440'), ('/opt/pha
"[Errno 28] No space left on device: '/opt/phantom/tmp/db/base/16387/1543313'), ('/opt/
"[Errno 28] No space left on device: '/opt/phantom/tmp/db/base/16387/2489196'), ('/opt/
"[Errno 28] No space left on device: '/opt/phantom/tmp/db/base/16387/1357532.2'), ('/op
"[Errno 28] No space left on device: '/opt/phantom/tmp/db/base/16387/17634'), ('/opt/ph
"[Errno 28] No space left on device: '/opt/phantom/tmp/db/base/16387/16427'), ('/opt/ph
```

해결

식별 방법:

깨끗한(***/opt/phantom_home/data***) db 디렉토리를 사용하여 대기 스크립트를 다시 실행할 수 있도록 빈 psql을 시도합니다. 또한 클론에서 이전 db가 남아 있으므로 파티션이 psql을 채우고 중단합니다.

그런 다음 스크립트가 성공적으로 실행되는 것을 볼 수 있습니다.

===== 스크립트 완료 =====

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.