

프록시 오류 트러블슈팅 "401 권한 부여 필요 "

목차

[소개](#)

[개요](#)

[솔루션](#)

소개

이 문서에서는 프록시 오류 "401 Authorization Required"를 해결하는 방법을 설명합니다.

개요

소스/이그레스 IP가 Secure Web Gateway 웹 정책의 일부로서 Umbrella Dashboard에 등록되지 않은 경우 사용자는 "401 Authorization Required" 오류를 수신합니다. 일반적으로 디바이스가 네트워크 외부에서 제거되었지만 웹 트래픽이 PAC 파일을 사용하여 Umbrella로 전달되고 있을 때 발생합니다.



If you believe you are seeing this message in error, please contact your network administrator.

401_screenshot.png

솔루션

PAC 파일 구축은 모바일 또는 로밍 디바이스에서 지원되지 않습니다. 네트워크 외부 디바이스에 대한 SWG는 AnyConnect SWG 모듈을 사용하여 구축해야 합니다. 다음 기능을 사용하여 PAC 파일에 위치를 수동으로 추가할 수도 있습니다.

isInNet()(host, pattern, mask)

여기서 각 항목은 다음을 나타냅니다.

- host는 DNS 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. 호스트 이름이 통과되면 이 기능은 IP 주소로 확인합니다.
- pattern은 점으로 구분된 형식의 IP 주소 패턴입니다.
- mask는 IP 주소의 어떤 부분을 일치시켜야 할지를 결정하는 IP 주소 패턴 마스크입니다. 값이 0이면 무시를 의미합니다. 255는 일치함을 의미합니다. 이 함수는 호스트의 IP 주소가 지정된 IP 주소 패턴과 일치하는 경우 true입니다.

예:

```
isInNet( )(host,198.95.0.0, 255.255.0.0)
```

PAC 파일 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [Umbrella의 PAC 파일 사용자 지정](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.